

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

## ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ:

Ορίστε μια ώρα για αυτόματη απενεργοποίηση μετά από ένα κλικ για 2-3600 δευτερόλεπτα

## ΜΠΟΥΤΟΝ:

Πατήστε το κουμπί μία φορά για άνοιγμα, πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί για κλείσιμο

## ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ:

Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ανοίξετε, πατήστε ένα άλλο κουμπί για να κλείσετε

## ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ:

Πατάς "learn 1" or "learn 2" για 2 δευτερόλεπτα, το "learn\_led" ανάβει.

Μετά πατάμε το κουμπί από το τηλεχειριστήριο που θέλουμε να προγραμματίσουμε, μέχρι να αναβοσβήσει το "learn\_led" και να σβήσει, ο κωδικός του πομπού έχει αποθηκευτεί.

Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για άλλους πομπούς.

## ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ:

Πατήστε "learn 1" ή "learn2" και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε τη λυχνία "learn\_led" μέχρι να σβήσει, όλοι οι κωδικοί των πομπών που είχαν αποθηκευτεί θα διαγραφούν.

## App Remote Control

Control your garage door opening and closing from any location with the Tuya or Smart Life App

1. Ανοίγουμε το Bluetooth και το wifi στο κινητό μας.
2. Πατάμε το reset μπουτόν παρατεταμένα επάνω στον δέκτη, έως ότου το κόκκινο led να αρχίσει να αναβοσβήνει
3. Αφού κατεβάσουμε την εφαρμογή στο κινητό μας, την ανοίγουμε και πατάμε add(+)
4. Αφού αναγνωρίσει την συσκευή μας ζητάει να επαληθεύσουμε το wifi και τον κωδικό.
5. Επαληθεύει την συσκευή και μας γράφει στο κινητό «πλήρης».

Η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία.