

SWIFT RL (Pro) (E810AB00)

Kafa Feneri

- * Kafa feneri, tek bir düğme ile kolayca açılıp – kapanabilecek ve diğer bütün fonksiyonları da yine bu tek düğme ile kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- * Kafa feneri en az 1100 lümen gücünde olmalıdır.
- * Kafa feneri, Reactive Lighting Modundayken ve maksimum güç ile kullanıldığında, en az 2 saat boyunca çalışabilmelidir.
- * Kafa feneri, beyaz ve kırmızı renkte aydınlatmaya sahip olmalıdır.
- * Kafa fenerinin kırmızı aydınlatması, sürekli ve flaş olarak iki moda sahip olmalıdır.
- * Kafa fenerinin kırmızı aydınlatması; sürekli modda iken 4 lümen gücünde / 6 metreye kadar aydınlatabilmeli ve 50 saate kadar çalışabilmelidir. Kırmızı aydınlatma flaş modunda ise, 150 metreden 300 saat boyunca görülebilir olmalıdır.
- * Kafa fenerinin mekanizması, yukarı veya aşağı doğru eğilebilir yapıya sahip olmalıdır.
- * Kafa feneri plakası, feneri bir kaska takmanıza olanak tanıyan aksesuarlarla uyumlu olmalıdır.
- * Kafa fenerinin, Standard Modda ve piller dolu halde iken aydınlatma mesafesi 115 metre olmalıdır.
- * Kafa fenerinin maksimum çalışma süresi (Standard Modda iken) en az 100 saat olmalıdır.
- * Kafa fenerinin IP54 hava koşullarına dayanıklılık özelliği olmalıdır.
- * Kafa feneri IK05 harici mekanik darbelere karşı koruma seviyesinde olmalıdır.
- * Kafa feneri 1 mt yükseklikten düşmeye karşı dayanıklı (ANSI/PLATO FL 1) olmalıdır.
- * Kafa feneri; CE standardına sahip olmalıdır.
- * Kafa bandı değiştirilebilir ve yıkanabilir özellikte olmalıdır.
- * Kafa feneri; USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj edilebilir özellikte olmalı ve içerisinde 2350 mAh / 3,7 V / 8,69 Wh şarj edilebilir batarya ile beraber teslim edilmelidir.
- * Kafa feneri üzerindeki 5 seviyeli gösterge sayesinde, bataryanın durumu her daim kolayca takip edilebilmelidir.
- * Kafa fenerinin şarj olma süresi 5 saatten daha fazla olmamalıdır.
- * Kafa feneri 110 (± 5) gr ağırlığında olmalıdır.
- * Kafa feneri, rezerv pil moduna sahip olmalıdır. Bu modda iken, 10 lümen gücünde 2 saat boyunca çalışabilmelidir.

* Reactive Lighting Teknolojisi sayesinde, aydınlık bir ortama geçildiğinde, pil ömrünü korumak için, sensörleri sayesinde ışığın parlaklığını otomatik olarak kendi ayarlayabilmelidir. Bu özellik, kullanıcı tarafından istenirse devre dışı da bırakılabilmelidir.

* Kafa fenerinin kilitleme özelliği sayesinde, depolama veya taşıma sırasında ya da yapılan çalışma esnasında yanlışlıkla açılması, kapanması veya farklı bir moda geçmesi gibi durumlar önlenabilmelidir.