



แบบ ฝึก ปฏิบัติ ติ ๐๕

วัน จันทร์ ที่ 14

กรรณิศา พ.ศ.

2568

เริ่มเวลา 08:30 น.

ถึง เวลา 23:59 น.

ของวัน ศุกร์ ที่ 18

กรรณาคม พ.ศ.

2568



ข้อ 1.	0 / 70
ข้อ 2.	0 / 70
<รวม>	0 / 140 = 0%

ผู้ทำแบบทดสอบ 6799999003 ใจดี กล้าแข็ง sydney.6.2011@gmail.com วท.
คอม 6x กล่ม shareView

ชื่องาน: COMP221.php Command Line.2

จุดประสงค์:

1. นักศึกษาสามารถหาผลการทำงานคำสั่งคอมพิวเตอร์ได้
2. นักศึกษาสามารถหาผลการทำงานคำสั่งคอมพิวเตอร์แบบเงื่อนไขได้
3. นักศึกษาสามารถใช้คำสั่งคอมพิวเตอร์ภาษา php ได้

คำสั่ง

1. เมื่อทำตามโจทย์คำสั่งคอมพิวเตอร์ (**ภาษา php**) จงตอบคำถามลงในช่องคำตอบให้ถูกต้อง

วิดีโอ อธิบายเพิ่มเติม

ข้อตกลงเบื้องต้น

1. ประเภทของตัวแปร เช่น Number, String หรือ Boolean
2. ตัวแปรประเภท Boolean มีค่าได้ 2 อย่างคือ true หรือ false (ไม่รองรับการตอบค่าอื่นๆ)
3. ผลการหาร ให้ตอบจำนวนทศนิยม 3 ตำแหน่ง ตัดตั้งแต่ตำแหน่งที่ 4 เป็นต้นไป
3.1. กรณีทศนิยมตำแหน่งสุดท้ายเป็น 0 จะไม่ถูกนำมาใช้ เช่น 3.200+'4' จะได้ 4.2

รหัสส่งไฟล์ตรวจ (ก่อนเวลา) : afrCDPg95Y

ภาษา php

ข้อ 1

<ตัวแปร> ♥♥♥	คำสั่งคอมพิวเตอร์	การทำ คำสั่ง (ทำ, ไม่ ทำ, true, false)	\$E G	\$r C	\$Y Q	\$g B	\$P m	\$tw
1.1>	\$rC = 15;			x15				
1.2>	\$YQ = 96;				x96			
1.3>	\$gB = 74;					x74		
1.4>	\$tw = 32;							x32
1.5>	\$EG = \$YQ + 3;		x99					
1.6>	\$Pm = \$gB + "2";						x76	
1.7>	if(\$rC == 50)	xfalse						
	{ //บรรทัดนี้ ไม่ต้องตอบคำ ถาม	การทำ คำสั่ง (ทำ, ไม่ ทำ, true, false)	\$E G	\$r C	\$Y Q	\$g B	\$P m	\$tw
1.8>	\$YQ = \$YQ - 74;	xไม่ทำ						
	} //บรรทัดนี้ ไม่ต้องตอบคำ ถาม							
1.9>	\$EG = \$YQ < 1;		xfalse					
1.10>	\$Pm = \$YQ + "4";						x100	
1.11>	if(\$gB > 27)	xtrue						
	{ //บรรทัดนี้ ไม่ต้องตอบคำ	การทำ	\$E	\$r	\$Y	\$g	\$P	\$tw

	ถาม	คำสั่ง (ทำ, ไม่ ทำ, true, false)	G	C	Q	B	m	
1.12 >	\$tw = \$tw - 74;							x-42
	} else { //บรรทัดนี้ ไม่ต้องตอบคำ ถาม							
1.13 >	\$tw = \$tw % 74;	xไม่ทำ						
	} //บรรทัดนี้ ไม่ต้องตอบคำ ถาม							
1.14 >	\$EG = \$tw <= 5;		xtrue					
1.15 >	\$Pm = \$tw / 8;						x -5.25	
1.16 >	\$YQ = 74;				x74			
	switch (\$rC) { //บรรทัดนี้ ไม่ต้องตอบคำ ถาม	การทำ คำสั่ง (ทำ, ไม่ ทำ, true, false)	\$E G	\$r C	\$Y Q	\$g B	\$P m	\$tw
1.17 >	case (50) :	xfalse						
1.18 >	\$YQ = \$YQ - 74;	xไม่ทำ						
1.19 >	break;	xไม่ทำ						
1.20 >	case (27) :	xfalse						
1.21 >	\$YQ = \$YQ % 32;	xไม่ทำ						
1.22 >	break;	xไม่ทำ						
	default : //บรรทัดนี้ ไม่ ต้องตอบคำถาม							
1.23 >	\$YQ = \$YQ * 80;				x5920			

		การทำ คำสั่ง (ทำ, ไม่ ทำ, true, false)	\$E G	\$r C	\$Y Q	\$g B	\$P m	\$tw
	} //บรรทัดนี้ ไม่ต้องตอบคำ ถาม							
1.24 >	\$EG = \$YQ + "6";		x5926					
1.25 >	\$Pm = \$YQ + 7;						x5927	
1.26 >	\$tw = 96;							x96
	switch (true) { //บรรทัดนี้ ไม่ต้องตอบคำ ถาม	การทำ คำสั่ง (ทำ, ไม่ ทำ, true, false)	\$E G	\$r C	\$Y Q	\$g B	\$P m	\$tw
1.27 >	case (\$tw == 50) :	xfalse						
1.28 >	\$gB = \$YQ - 74;	xไม่ทำ						
1.29 >	// break;	xไม่ทำ						
1.30 >	case (\$tw > 27) :	xtrue						
1.31 >	\$YQ = \$gB % 32;				x10			
1.32 >	// break;	xไม่ทำ						
	default : //บรรทัดนี้ ไม่ต้อง ตอบคำถาม	การทำ คำสั่ง (ทำ, ไม่ ทำ, true, false)	\$E G	\$r C	\$Y Q	\$g B	\$P m	\$tw
1.33 >	\$YQ = \$gB * 80;				x5920			
	} //บรรทัดนี้ ไม่ต้องตอบคำ ถาม							
1.34 >	\$EG = \$YQ - 74 % 32;		x5910					

1.35 >	\$Pm = 74 % 32 * 80;						x800	
-----------	----------------------	--	--	--	--	--	------	--

ภาษา php

ข้อ 2

<ตัวแปร> 	คำสั่งคอมพิวเตอร์	การทำ คำสั่ง (ทำ, ไม่ ทำ, true, false)	\$A D	\$T K	\$Z M	\$H X	\$x y	\$N n
2.1 >	\$AD = 18;		x18					
2.2 >	\$HX = 94;					x94		
2.3 >	\$ZM = 70;				x70			
2.4 >	\$Nn = 26;							x26
2.5 >	\$xy = \$HX + "2";						x96	
2.6 >	\$TK = \$ZM * 3;			x210				
2.7 >	if(\$AD <= 5)	xfalse						
	{ //บรรทัดนี้ ไม่ต้องตอบคำ ถาม	การทำ คำสั่ง (ทำ, ไม่ ทำ, true, false)	\$A D	\$T K	\$Z M	\$H X	\$x y	\$N n
2.8 >	\$HX = \$HX - 70;	xไม่ทำ						
	} //บรรทัดนี้ ไม่ต้องตอบคำ ถาม							
2.9 >	\$xy = \$HX > 1;						xtrue	
2.10 >	\$TK = \$HX * 4;			x376				

2.11 >	if(\$ZM != 79)	×true						
	{ //บรรทัดนี้ ไม่ต้องตอบคำถาม	การทำคำสั่ง (ทำ, ไม่ทำ, true, false)	\$A D	\$T K	\$Z M	\$H X	\$x y	\$N n
2.1 2>	\$Nn = \$Nn - 70;							×-44
	} else { //บรรทัดนี้ ไม่ต้องตอบคำถาม							
2.1 3>	\$Nn = \$Nn % 70;	×ไม่ทำ						
	} //บรรทัดนี้ ไม่ต้องตอบคำถาม							
2.1 4>	\$xy = \$Nn + "1";						×-43	
2.1 5>	\$TK = \$Nn > 2;			×false				
2.1 6>	\$HX = 70;					×70		
	switch (\$AD) { //บรรทัดนี้ ไม่ต้องตอบคำถาม	การทำคำสั่ง (ทำ, ไม่ทำ, true, false)	\$A D	\$T K	\$Z M	\$H X	\$x y	\$N n
2.1 7>	case (5) :	×false						
2.1 8>	\$HX = \$HX - 70;	×ไม่ทำ						
2.1 9>	break;	×ไม่ทำ						
2.2 0>	case (79) :	×false						
2.2 1>	\$HX = \$HX % 26;	×ไม่ทำ						
2.2 2>	break;	×ไม่ทำ						
	default : //บรรทัดนี้ ไม่ต้องตอบคำถาม							

2.2 3>	\$HX = \$HX + 53;					x123		
	} //บรรทัดนี้ ไม่ต้องตอบคำถาม	การทำคำสั่ง (ทำ, ไม่ทำ, true, false)	\$A D	\$T K	\$Z M	\$H X	\$x y	\$N n
2.2 4>	\$xy = \$HX + "7";						x130	
2.2 5>	\$TK = \$HX - 4;			x119				
2.2 6>	\$Nn = 94;							x94
	switch (true) { //บรรทัดนี้ ไม่ต้องตอบคำถาม	การทำคำสั่ง (ทำ, ไม่ทำ, true, false)	\$A D	\$T K	\$Z M	\$H X	\$x y	\$N n
2.2 7>	case (\$Nn <= 5) :	xfalse						
2.2 8>	\$ZM = \$HX - 70;	xไม่ทำ						
2.2 9>	break;	xไม่ทำ						
2.3 0>	case (\$Nn != 79) :	xtrue						
2.3 1>	\$HX = \$ZM % 26;					x18		
2.3 2>	break;	xทำ						
	default : //บรรทัดนี้ ไม่ต้องตอบคำถาม	การทำคำสั่ง (ทำ, ไม่ทำ, true, false)	\$A D	\$T K	\$Z M	\$H X	\$x y	\$N n
2.3 3>	\$HX = \$ZM + 53;	xไม่ทำ						
	} //บรรทัดนี้ ไม่ต้องตอบคำถาม							

2.3 4>	$\$xy = \$HX - 70 \% 26;$						x0	
2.3 5>	$\$TK = 70 \% 26 + 53;$			x71				