

**Система подавления БПЛА (рюкзак)
Дрогун(Drogun)
14 каналов**





Рюкзак подавитель дронов

Drogun Антидрон с 14 каналами представляет собой передовое устройство, специально разработанное для предотвращения воздействия дронов. Оно эффективно защищает как от дронов-камикадзе (FPV дронов), так и от разведывательных дронов, таких как DJI Mavic 3. Благодаря многофункциональности и широкому спектру каналов, Drogun обеспечивает надежную блокировку связи с дронами, позволяя контролировать пространство и обеспечивать безопасность в нужных зонах.

Эта система предлагает высочайший уровень защиты и конфиденциальности, делая ее идеальным выбором для объектов, где требуется надежная блокировка воздействия дронов. Drogun Антидрон с 14 каналами прост в использовании и надежен, что позволяет эффективно контролировать пространство и предотвращать возможные угрозы безопасности. Обеспечьте спокойствие и защиту от внешних воздействий с помощью этой передовой системы.

Диапазон помех: до 1 км

Так же рекомендуем купить к нему детектор дронов [ГАРПИЯ 1500D](#), для более эффективной работы

Функции: • Широкий диапазон частот • Простое, интуитивно понятное управление • Подавление дронов на расстоянии до 1500 метров	Диапазон частот работы: Поддержка этих частот: 300, 400,500,600,700,800,900,GPS1.2,GPS1.5,GPS1.6,WIFI2.4, WIFI2.7,5.2G,5,8G
--	---

Каналы/частоты/дБм

Дрогун 14 каналов

Каналы	Частоты(МГц)	дБм
300	250-370	44
400	370-470	44
500	470-570	46
600	570-650	45
700	650-750	46
800	750-860	45
900	860-960	46
GPS1.2	1150-1270	46
GPS1.5	1420-1530	45
GPS1.6	1570-1610	46
WIFI2.4	2320-2400	46
WIFI2.7	2400-2700	46
5.2G	5150-5250	45
5.8G	5725-5850	45

Тех. Характеристики

Размеры: 96*64*53 см

Общая мощность: 750-950W

Вес: 60 кг

Время работы: 24ч

Комплектация

- дрогун 14 каналов 1 шт
- антенна 14 шт
- пульт управления 1 шт
- провод питания 1 шт

Инструкция по применению

Внимание

Все антенные порты необходимо подключить к соответствующим портам

Панель управления будет управлять включением/выключением всех диапазонов

Панель управления покажет емкость батареи и напряжение

Шаг 1

Подключите направленную панельную антенну или всенаправленные антенны к телу рюкзака.

Пожалуйста, подключите каждый кабель направленной антенны или каждую всенаправленную антенну к соответствующему порту.



Шаг 2

Подключите питание 220Вт
Подключите пульт в разъем
Нажмите кнопку включения



Шаг 3

Включите устройство путем нажатия кнопки.
Далее включаете канал на пульте управления, который
вам нужен

