

Przedmiot: Pracownia urządzeń techniki komputerowej			
Temat Ćwiczenia nr 3: Podstawowa konfiguracja routera - WAN			
Osoby wykonujące Ćwiczenie: 1) 2) 3)	Klasa	Grupa	Data wykonania Ćwiczenia:
		...	Data oddania sprawozdania:

Plan sprawozdania:

1. Cele ćwiczenia: Wypracowanie prawidłowych nawyków związanych z obsługą routera pod kątem zalogowania się do panelu obsługi i konfiguracji urządzenia.
2. Przebieg ćwiczenia:
 - 2.1. sprawdzenie stanu technicznego urządzenia pod kątem uszkodzeń
 - 2.2. zalogowanie się do urządzenia zgodnie z wytycznymi określonymi w ćwiczeniu nr.2
 - 2.3. sprawdź aktualny status urządzenia po zalogowaniu się
 - 2.4. Wykonaj ustawienia interfejsu WAN statycznego tak aby router mógł pracować w sieci. Należy zastąpić wszystkie zera właściwymi wartościami:

WAN - Połączenie Internetowe

RT-G32 obsługuje kilka trybów pracy portu WAN. Tryby te można wybrać w rozwijanym menu konfiguracji portu WAN.

Typ połączenia WAN: Static IP

Wybierz port przystawki STB IPTV: None

Ustawienia IP portu WAN:

Uzyskaj WAN IP automatycznie? ☐ Yes ☒ No

Adres IP: 0.0.0.0

Maska podsieci: 0.0.0.0

Brama domyślna: 0.0.0.0

Ustawienia DNS portu WAN:

Połącz z serwerem DNS automatycznie? ☐ Yes ☒ No

DNS Server1: 0.0.0.0

DNS Server2: 0.0.0.0

(UWAGA: Przed przystąpieniem do Ćwiczenia zaplanuj wszystkie wartości które chcesz wpisać. Można je odczytać w konsoli Windows za pomocą polecenia **ipconfig /all**)

- 2.5. Na stacji roboczej powinieneś uzyskać dostęp do Internetu przy połączeniu:
Sieć WAN □□ router □□ stacja robocza
- 2.6. Wykonaj restart urządzenia i upewnij się, że ustawienia zostały zatwierdzone i działają prawidłowo.
- 2.7. przywróć ustawienia fabryczne urządzenia.
- 2.8. wyłączanie urządzeń i komputera oraz uporządkowanie stanowiska
- 2.9. wykonanie sprawozdania

3. Wnioski (podsumowanie wykonanych czynności)