

Тема: Програмування основних параметрів

План

1. Програмування заголовку чеку.
2. Програмування кількості касирів.
3. Програмування імені касирів.
4. Програмування назв відділів.
5. Перевірка дати і часу та їх коригування.

1. Програмування заголовку чеку виконується командою:

605 →ПС → 12321→ПС (ОПЛ)

Заголовок обов'язково повинен містити назв торговельного підприємства або власника касового апарата.

1 рядок – назва підприємства

2 рядок – адреса

3 рядок - Дякуємо за покупку !

2. Програмування кількості касирів виконується командою:

630 →ПС → 12321→ПС і вводимо кількість касирів (ОПЛ)

Кількість касирів можна встановити від 1 до 20. Встановлювати необхідну кількість касирів для виходу режиму програмування необхідно натискати на клавішу (ОПЛ).

3. Програмування імені касирів виконується командою:

609 →ПС → 12321→ПС

Клавіатура перейде в алфавітно – цифровий режим і згідно з кодовою таблицею алфавіту вводимо ім'я першого касира та натискаємо на клавішу

ПС

, вводимо ім'я наступного касира та знову натискаємо клавішу

ПС

. Після

програмування всіх імен послідовно натискаємо клавіші

ПС

та .

ОПЛ

.

4. Програмування назв відділів виконується командою:

601 →ПС → 12321→ПС

Після цього клавіатура перейде в алфавітно – цифровий режим. Згідно з кодовою таблицею алфавіту наберіть назву відділу – не більше 11 літер. Після програмування назви відділу 1 натискаємо , далі програмуємо відділ 2 при цьому натискаємо на клавішу , а потім .

5. Перевірити дату можна за командою **201 →ПС**, час **202 →ПС**

Коригування часу здійснюється командою

202 →ПС→час (09 15 00)→ПС ПС

Коригування часу на ЕККА можливе лише після виконання звітів з обнулінням «510» та «501».