

Hermic Digitális Ébresztőóra - Rózsaszín, LED Kijelzővel és Hőmérő Funkcióval



Bekapcsolás:

Az ébresztőóra bekapcsolásához állítsa a bekapcsológombot "ON" állásba.

Idő beállítása:

Nyomja meg hosszan a "TIME SET" gombot 3 másodpercig. Az "óra" számjegyek villogni kezdenek. Nyomja meg a +/- gombot a perc beállításához.

Nyomja meg ismét a "TIME SET" gombot az idő beállításának befejezéséhez.

Ébresztőóra beállítása:

Riasztás 1:

Nyomja meg hosszan az "ALARM SET" gombot 3 másodpercig az [1-es](#) riasztás beállításához. Nyomja meg a +/- gombot az 1. riasztás "órájának" beállításához, és figyeljen az AM /PM beállításra. Nyomja meg ismét az "ALARM SET" gombot a "perc" számjegyek villognak akkor a +/- gombot állítsa be

"perc" az 1. riasztásról.

Nyomja meg ismét az "ALARM SET" gombot az 1. riasztás csengőhang kiválasztásához. Nyomja meg a +/- gombot az 1. riasztás csengőhangjának kiválasztásához.

Megjegyzés: Az ikon villogni kezd az 1. ébresztés beállításakor.

Riasztás 2:

Nyomja meg hosszan az "ALARM SET" amíg el nem éri az 1. riasztás csengőhang beállításának végét, majd adja meg a 2. riasztás beállítását az "óra" számjegyei villogni fognak.

Nyomja meg a +/- gombot az 2. riasztás "órájának" beállításához, és figyeljen az AM /PM beállításra.

Nyomja meg ismét az "ALARM SET" gombot a számjegyek villogni fognak nyomja meg a +/- gombot az 2. riasztás csengőhangjának kiválasztásához.

Megjegyzés: Az ikon villogni kezd az 2. ébresztés beállításakor.

Riasztó kapcsoló:

Kapcsolja az "ALARM 1"-et "ON"-ra ekkor megjelenik az ikon.

Kapcsolja az "ALARM 1"-et "OFF" állásba az ikon nem jelenik meg.

A 2. riasztás beállítása ugyan az mint az [1-es](#) riasztás.

Amikor az ébresztőóra csörög, az ébresztő ikon villogni kezd. Nyomja meg bármelyik gombot az óra hátulján az ébresztőóra kikapcsolásához. Az ébresztőóra 2 percig fog csörögni.

Szundi mód:

Amikor az ébresztő szól érintse meg a "SNOOZE" gombot az ébresztés szüneteltetéséhez. Az ébresztő ikon villogni kezd és 5 perc elteltével újra megszólal. Nyomja meg bármelyik gombot az óra hátulján a kikapcsolásához.

Hőmérséklet kijelző mód:

Időjelzés módban nyomja meg a + gombot a Celsius és Fahrenheit fok közötti váltásához.

12/24 időrendszer:

Időjelzés módban nyomja meg a "TIME SET" gombot, hogy az időrendszert 12 és 24 óra között állítsa 12 órás módban az "AM" és a "PM" felirat jelenik meg.

Hangerő beállítása:

Időjelzés módban nyomja meg a "-" gombot a hangerő beállításához. Nyomja meg bármelyik gombot a hátulján az órát a beállítás befejezéséhez.

Csengőhang lejátszás:

Időjelzés módban nyomja meg az óra gombot a zene lejátszásához, 5 percig tart egy csengőhang és összesen 13 csengőhangja van.

Fényerő beállítása:

Időjelzés módban érintse meg a "SNOOZE/LIGHT" gombot a kijelző fényerejének beállításához

Intelligens hangvezérlés:

Ha az ébresztőóra 90 decibel feletti hangot észlel, vagy enyhe kopogást észlel az íróasztalról, a kijelző 8 másodpercig felébred.

Figyelmeztetés: USB töltési módban az intelligens hangvezérlés funkció ki van kapcsolva, a kijelző folyamatosan bekapcsolva marad.