



Практична робота 7

Пам'ятай

Під час виконання практичних завдань пам'ятай про правила безпеки життєдіяльності при роботі з комп'ютером!

1. Створіть таблицю за зразком:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Ціна 1 кВт/год. (грн.)	0,17																
2																		
3	Розрахунки за спожиту електроенергію																	
4		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	за рік	середнє	макс	мін
5	показник	120	302	553	754	903	1115	1200	1280	1413	1678	1946	2247	2517				
6	спожито (кВт)																	
7	оплата (грн.)																	

2. На аркуші **Аркуш1** створено таблицю показників лічильника електроенергії в останній день кожного місяця минулого року. Обчисліть:

- кількість електроенергії, яку спожили за кожен місяць;
- загальну кількість електроенергії, яку спожили за рік;
- середньомісячне споживання електроенергії;
- максимальне та мінімальне місячне споживання електроенергії.

3. У клітинці **B1** міститься ціна оплати **1 кВт** – год спожитої електроенергії. **НАДАЙТЕ** цій клітинці ім'я **Тариф**.

4. Обчисліть, використовуючи в формулах іменовану клітинку:

- щомісячну плату за електроенергію;
- загальну плату за рік;
- середньомісячну плату;
- максимальну та мінімальну місячну плату за спожиту електроенергію.

5. Збережіть таблицю у файлі з іменем **Практична 7_Ваше прізвище** у власній папці.

6. Закрий всі відкриті вікна.

7. Повідом вчителя про завершення роботи.