

DTC nr.	Condiție de detectare a DTC	Zona cu probleme
P0120	Tensiunea de ieșire a VTA1 fluctuează rapid dincolo de pragurile de defecțiune inferioare și superioare timp de 2 secunde sau mai mult (1 logică de detectare a deplasării)	• Senzor de poziție a clapetei de accelerație (încorporat în ansamblul corpului clapetei de accelerație) • ECM
P0121	Diferența dintre tensiunile VTA1 și VTA2 este mai mică de 0,8 V sau mai mare de 1,6 V timp de 2 secunde (1 logică de detectare a deplasării)	• Senzor de poziție a clapetei de accelerație (încorporat în ansamblul corpului clapetei de accelerație) • Circuitul senzorului de poziție a clapetei de accelerație • ECM
P0122	Tensiunea de ieșire a VTA1 este de 0,2 V sau mai puțin timp de 2 secunde sau mai mult (1 logică de detectare a deplasării)	• Senzor de poziție a clapetei de accelerație (încorporat în ansamblul corpului clapetei de accelerație) • Scurtcircuit în circuitul VTA1 • Deschis în circuitul VC • ECM
P0123	Tensiunea de ieșire a VTA1 este de 4,54 V sau mai mult timp de 2 secunde sau mai mult (1 logică de detectare a deplasării)	• Senzor de poziție a clapetei de accelerație (încorporat în ansamblul corpului clapetei de accelerație) • Deschis în circuitul VTA1 • Deschis în circuitul E2 • Scurt scurt între circuitele VC și VTA1 • ECM
P0220	Tensiunea de ieșire a VTA2 fluctuează rapid dincolo de pragurile de defecțiune inferioare și superioare timp de 2 secunde sau mai mult (1 logică de detectare a deplasării)	• Senzor de poziție a clapetei de accelerație (încorporat în ansamblul corpului clapetei de accelerație) • ECM
P0222	Tensiunea de ieșire a VTA2 este de 1,75 V sau mai puțin timp de 2 secunde sau mai mult (1 logică de detectare a deplasării)	• Senzor de poziție a clapetei de accelerație (încorporat în ansamblul corpului clapetei de accelerație) • Scurtcircuit în circuitul VTA2 • Deschis în circuitul VC • ECM
P0223	Tensiunea de ieșire a VTA2 este de 4,8 V sau mai mult, iar VTA1 între 0,2 V și 2,02 V, timp de 2 secunde sau mai mult (1 logică de detectare a deplasării)	• Senzor de poziție a clapetei de accelerație (încorporat în ansamblul corpului clapetei de accelerație) • Deschis în circuitul VTA2 • Deschis în circuitul E2 • Scurt scurt între circuitele VC și VTA2 • ECM
P2135	Fie condițiile (a) sau (b) îndeplinite (logica de detectare a unei declanșări): (a) Diferența dintre tensiunile de ieșire ale VTA1 și VTA2 este de 0,02 V sau mai puțin timp de 0,5 secunde sau mai mult	• Scurt între circuitele VTA1 și VTA2 • Senzor de poziție a clapetei de accelerație (încorporat în ansamblul corpului clapetei de accelerație) • ECM

DTC nr.	Condiție de detectare a DTC	Zona cu probleme
	(b) Tensiunea de ieșire a VTA1 este de 0,2 V sau mai puțin, iar VTA2 este de 1,75 V sau mai puțin, timp de 0,4 secunde sau mai mult	