

Aria 2 (E070AA00)

Kafa Feneri

- * Kafa feneri üzerindeki düğme, eldiven ile de kullanılabilecek şekilde ergonomik olmalıdır. Kafa fenerinin ışık parlaklığı ve açma / kapama fonksiyonu da yine bu tek düğme ile ayarlanabilir olmalıdır.
- * Kafa feneri en az 450 lümen gücünde olmalıdır.
- * Kafa feneri CE standartlarına sahip olmalıdır.
- * Kafa feneri IP67 özelliğinde olmalıdır.
- * Kafa feneri IK07 (EN/IEC 62262) harici mekanik darbelere karşı koruma seviyesinde olmalıdır.
- * Kafa feneri 2 mt yükseklikten düşmeye karşı dayanıklı (ANSI/PLATO FL 1) olmalıdır.
- * Kafa fenerinin ağırlığı 106 (± 5) gr olmalıdır.
- * Kafa feneri, beyaz renkte ışık verebilmelidir. Beyaz ışık için üç farklı (7 lümen-100 lümen-450 lümen) güç moduna sahip olmalıdır.
- * Kafa feneri, içerisinde 3 adet LR03 (AAA) pil ile beraber teslim edilmelidir. Aynı zamanda alkaline, Li-ion veya Ni-MH şarj edilebilir piller ile de çalışabilir özellikte olmalıdır.
- * Kafa feneri, maksimum güç ile kullanıldığında, en az 2 saat boyunca çalışabilmelidir.
- * Kafa fenerinin, piller dolu halde iken maksimum aydınlatma mesafesi en az 100 metre olmalıdır.
- * Kafa fenerinin maksimum çalışma süresi 100 saat olmalıdır.