

РОБОТА НА РРО ВАМП-МІКРО.

ПРОГРАМУВАННЯ.

Включити РРО => «0»

[2] – [НФ] – [НФ] => « КОД ТОВАРУ 0 »

Код, [ОПЛ], [ОПЛ] – Найменування (60 симв), [ОПЛ] – Ціна, [ОПЛ], [ОПЛ], [ОПЛ] – Літера, [ОПЛ], ЧИСЛО=128 + те, що було, [ОПЛ] - УКТЗЕД, [ОПЛ] - Код, [ОПЛ], [ОПЛ], ...

Літера: А – 1 (горілка, бальзам, лікер, настоянка, слабоалкоголка)

Б – 2 (вино, вермут, шампанське, коньяк, сидр, Елітка)

В – 3 (пиво)

Г – 4 (сигарети, сигари, кальян)

Функціональні клавіші, що використовуються, при наборі тексту.

[АН] – Видалення останнього символу.

[С] – Видалення всього рядка.

[КОД] – перехід на Кодову таблицю. (На індикаторі, праворуч з'являється буква « К »)

[00] – пробіл.

НАБІР ЦИФР – У режимі Кодової таблиці, натискання цифрової клавіші з утриманням.

Для **виходу** із програмування натиснути кл. [АН] .

РОЗДРУК ЗАКОДОВАНОГО ТОВАРУ.

[2] – [НФ] – [НФ] => « КОД ТОВАРУ 0 »

[НФ] – [КОД] – поч.код, [ОПЛ] – кін.код, [ОПЛ]

ЦИКЛ РОБОЧОГО ДНЯ.

1. Увімкнути Касовий апарат. => «0» .

2. Зробити перевірочний Х-звіт: [3] - [НФ] - [НФ].

3. Проведення чеків:

- *Класичний продаж:*

Кол, [X] – Код, [КОД] - ... – [ПС] – [ОПЛ] (Готівка) / [#1] (Картка)

- *Продаж із зазначенням ШКАМ.*

Кол, [X] - Код, [КОД] - ШКАМ (4 англ.букви + 6 цифр), [ОПЛ] - пробивається набрана покупка.

Аналогічно пробиваються інші покупки. Натиснути кл. [ПС] та розрахувати покупця.

Після цього можливі **3 варіанти закриття чека:**

[ОПЛ] (Готівка) / [#1] (Картка) / АН, 1, ОПЛ (анулювання чека).

Приміт: ШКАМ набир-ся, як **назва** (кл. [# 2] - переключ.шрифт, Цифри набир-ся з утриманням).

Повернення товару. (За наявності чека-оригіналу.)

Натиснути кл.[НФ],[КОД], на Індикаторі «ВИПЛАТИ», після цього,знову повторити пробиття чека.

4. Перевірка грошей у Касі: [1] - [НФ] - [НФ] .

5. Видача грошей з Каси: Сума - [-%] - [ОПЛ].

6. Обнулення каси (Z -отч). [4] – [НФ] – [НФ] .

ПРИМУСОВА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ. (У режимі "0")

[5] - [НФ] - [НФ].

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗВІТ З ФП. (У режимі "0")

[7] - [НФ] - [НФ] - поч.дата, [ОПЛ] - кон.дата, [ОПЛ].

КОРЕГУВАННЯ ЧАСУ РРО. (У режимі "0")

Приклад переведення часу на 1:00 вперед.

[АН] – [-%] – [ОПЛ] – [-%] – [-%] – [ОПЛ] => « ГОДИН 13.17.00 » .

Набираємо, підряд, 6 цифр: **141700** та підтверджуємо кл. [ОПЛ].

ПЕРЕВІРКА ПД НА ЕКВАЙЄР (У режимі «0»)

[АН] – [1] – [ОПЛ] – [ОПЛ] – [7] – [ОПЛ].

РОЗДРУК КСЕФ ЗА ДЕНЬ. (У режимі "0")

[АН] – [1] – [ОПЛ] – [+%-] – [ОПЛ] – [ОПЛ] – № Z-звіта – [ОПЛ] – [ОПЛ] – [ОПЛ].

Щоб повернутися назад, натисніть [АН] -3 рази.