

РОБОТА НА КАСОВОМУ АПАРАТІ "МІНІ - Т 400" Версія: 4101-9

Щоб уникнути передчасного виходу з ладу АКУМУЛЯТОРА,
РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ – тримати РРО постійно підключеним
до електричної мережі!

Початок робочого дня.

Реєстрація касира.

Після включення РРО, натиснути кл. [1], [ПС]. (без реєстрації => «ПОМИЛКА 15»).

Перевірочний X-звіт (Служить для відкриття робочого дня).

Набираємо 101 [ПС], 12321 [ПС]. У роздруківці перевіряємо Дату, Час, нульові залишки.

Внесок залишку - прописаний у графі «Усього в сейфі» Z-звіту попереднього дня.

Натискаємо кл. [+►], набираємо суму залишку (з комою) та натискаємо клав. [ОПЛ] .

Пробиття чеків.

1. ВРУЧНУ .

- Класичний продаж: Кількість - кл. [X] - № Кода - кл. [КТ] - ... - [ПС] -

Після кл.[ПС] можливі 3 варіанти закриття чека:

[ОПЛ] - якщо Готівка, [КРТ/КРД] – якщо Картка, [АН] – 2 рази для Анулюв. чека.

- Продаж із зазначенням ШК.АМ: № Кода -- кл. [КТ] – ШК.АМ (4 англ.букви+6 цифр) - [ПС], пробивається одна покупка. Аналогічно пробиваються інші покупки.

2. Із застосуванням СКАНЕРА ШК.

Сканується ШК з етикетки товару – Скан.-ся ШК Акцизн. Марки (4 англ.букви+6 цифр) - [ПС], пробивається одна покупка. Аналогічно пробиваються інші покупки.

Після останнього натискання кл. [ПС] можливі 3 варіанти закриття чека:

[ОПЛ] - якщо Готівка, [КРТ/КРД] – якщо Картка, [АН] – 2 рази для Анулюв. чека.

ПОВЕРНЕННЯ товару (операція «Видатковий чек»). За наявності чека-оригіналу .

Натиснути клав. по черзі. [%] та [ЧЕК], після чого повністю повторити пробитий чек.

Обидва чека підклеїти до пояснювальної зап., а в 10-й графі КОРО записати суму повернення.

Кінець робочого дня.

X-звіт (Для себе - робиться в будь-який час і будь-яку кількість разів.).

Цей звіт дозволяє витягти з пам'яті інформацію, що накопичилася за день по касі.

Для цього набираємо код: 101 [ПС], 12321 [ПС]. Зазвичай він робиться перед Інкасацією .

Службове винесення грошей з каси (Інкасація).

При вилученні грошей із грошової скриньки необхідно провести цю операцію на самому РРО.

Для цього натискаємо кл. [◀–], набираємо суму інкасації (з точкою) та натискаємо кл. [ОПЛ].

Закриття робочого дня.

Перевірити у Касовому Апараті достатню наявність чекової стрічки.

Z-звіт з обнуленням - Фіскальний звіт.

Робиться щодня та фіксується у КОРО.

Для отримання цього звіту набираємо: 501[ПС], 12321[ПС] .

На цьому етапі робочий день закривається.

Перевірка передачі: 809 [ПС], 15290 [ПС]. (У чеку обидва числа п.б. однакові)

Примусова передача даних: 272 [ПС], 12321 [ПС].

Наприкінці кожного місяця необхідно робити Звіт із Фіскальної пам'яті за місяць:

Набираємо: 703 [ПС], 36963 [ПС], 010913 [ПС], 300913 [ПС]. Приклад за вересень 2013р.
де: 010913 – початкова дата (01.09.2013 р); 300913 – кінцева дата (30.09.2013 р.)

ПРОГРАМУВАННЯ НА КАСОВОМУ АПАРАТІ MINI – T 400 4101-9.

Клавiші Навігації та умовні позначення.

[ПС] - *Запис* (підтвердження) параметра.
[ОПЛ] - *Скасування* (назад).
... - Позначає, що далі вводиться наступний Параметр за суміжним номером Коду.
Параметрами Товару є: *Найменування, Ціна, Ставка (Буква), Кількість, ШК та ін.*

Програмування найменування.

Набираємо комбінацію:

611 [ПС], 12321 [ПС], Код [ПС], Найменування (48 символів) [ПС] ... [ОПЛ] (Вих. у Вихідн.стан).

На початку найменування вводиться 10 значн. УКТЗЕД, який відокремлюється від **Назви товару** знаком «#».

Зміна **Назви посеред** робочого дня, можливо, тільки після звітів: **503, 501)**

Набір найменувань.

Текст вводиться за принципом набору SMS-повідомлень на мобільному телефоні.

При введенні найменування можливе виконання **наступних дій:**

[+►] – переміщення курсору вліво

[◄-] – переміщення курсору вправо

АН – стерти символ ліворуч від курсору

ЧЕК – перемикання мови УКР/РУС/ ENG /123

Програмування ціни товару.

Набираємо комбінацію:

612 [ПС], 12321 [ПС], Код [ПС], Ціна [ПС] ... [ОПЛ] (Вихід назад).

Програмування податкової ставки. (Для акцизного товару)

614 [ПС], 12321 [ПС], Код [ПС], Літера [ПС] ... [ОПЛ] (Вихід назад).

Ставки вибираються стрілками (вгору/вниз).

Існують такі стандарти сортувань акцизу за податковими ставками.

А. Горілка, Настоянка, Лікер, Аператив, Слабоалкоголка.

Б. Вино, Вермут, Шампань, Коньяк, Сідр, Елітка (мартіні, бренді, текіла, ром, віскі) .

В. Пиво .

Г. Тютюн

Д. Інше (неакцизний товар).

Програмування кількості товару.

615 [ПС], 12321 [ПС], Код [ПС], Кількість [ПС] ... [ОПЛ] (Вихід назад).

Кількість вводиться за формулою: **НОВИЙ ЗАЛИШОК = ПРИХІД + СТАРИЙ ЗАЛИШОК**

Щоб вівся кількісний облік товару, необхідно дати дозвіл за ком. **222.**

222 [ПС], 12321 [ПС], стрілкою-вниз вибрати «Дозволено» та підтвердити кл. [ПС]

Програмування штрих-коду (ШК) товару.

617 [ПС], 12321 [ПС], Код [ПС], ШК [ПС] ... [ОПЛ] (Вихід назад).

При програмуванні ШК зі СКАНЕРА замість набору цифр сканується ШК з етикетки товару.

Зміна, ШК посеред робочого дня, мабуть, лише після звітів: **503, 501)**

Для друку **ШК** в чеку має стояти дозвіл по ком.**630.**

Програмування дозволу на друк ШК Акцизн. Марки. (Там, де вона є !!!)

672 [ПС], 12321 [ПС], Код [ПС], [X] [ПС] ... [ОПЛ] (Вихід назад).

Кл. [X] вибирається опція «Дозволено» за кодом, що має Акцизну Марку.

Глобальне програмування товару. (Всі параметри товару за обраним кодом)

670 [ПС], 12321 [ПС], Наймен.[ПС], Ціна [ПС], [ПС], Ставка (А,Б,В,Г,Д) [ПС], Кількість (якщо ведеться облік залишків) [ПС],[ПС], ШК(13цифр) [ПС],[ПС],[ПС],[ПС], [X],[ПС] (якщо є Акц.мар), [ОПЛ],[ПС]

При програмуванні ШК зі сканером, замість набору цифр, сканир-ся ШК з етикетки товару.

Роздрук запрограмованого товару.

Набираємо: **207 [ПС], 12321 [ПС], поч. код [ПС], кін. код [ПС]** – йде роздрук БД товару.