

РОБОТА НА РРО МG-545.

ПРОГРАМУВАННЯ.

Набрати: 617 [ПС], Код [ПС] [ПС], Найменування (60 симв) [ПС], Ціна [ПС] [ПС] [ПС], Літера [ПС], 3 (7 - з контролем кільк.) [ПС] [ПС] [ПС], Код [ПС] [ПС], ...

Функціональні клавіші, що використовуються, при наборі тексту.

[АН/Backsp] – Видалення останнього символу.

[С] – Видалення всього рядка.

[КОД] – перехід на Кодову таблицю. (На індикаторі, праворуч з'являється буква «К»)

НАБІР ЦИФР – Натискання цифрової клавіші - з утриманням.

Для виходу із програмування натиснути кл. [ОПЛ].

РОЗДРУК ЗАКОДОВАНОГО ТОВАРУ.

207 [ПС], 12321 [ПС], поч.Код [ПС], кін.Код [ПС]. Перевіряємо параметри товарів.

ЦИКЛ РОБОЧОГО ДНЯ.

1. Після включення РРО зробити Реєстрацію Касира: 1 [ПС], 1 [ПС]. (Касір -1).

2. Зробити перевірочний Х-звіт: 101 [ПС]. Перевірити дату, час, нульові суми.

3. Внесення перехідного залишку: [ВН], Сума (у копійках), [ОПЛ]

4. Пробиття чеків:

- **Ціна запрограмована:**

Кол [X] – код [КОД] – ... – [ПС] – [ОПЛ] (Готівка) / [КРТ] (Картка) / АН, 1,ПС (анул. чека).

- **Ціна вільна :**

Кол [X] – Ціна [ЦІНА], Код [КОД] – ... – [ПС] – [ОПЛ] (Готівка) / [КРТ] (Картка) /АН,1,ПС (анул. чека).

Повернення товару. (За наявності чека-оригіналу.)

Натиснути кл.[Ф], [КТ], на Індикаторі «ВІПЛАТА», після цього, знову повторити пробиття чека.

5 . Перевірка грошей у Касі: 101 [ПС]. (Дивитись – «У сейфі готівкою»).

6 . Видача грошей з Каси: [ВД], Сума (у копійках), [ОПЛ].

7. Обнулення каси (Z -звіт). 501 [ПС], 12321 [ПС]. (Роздрук зберігається в КОРО).

ПРИМУСОВА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ.

512 [ПС], 12321 [ПС]

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗВІТ З ФП.

703 [ПС], 369633 [ПС], 0100823 [ПС], 310823 [ПС] (Приклад за Серпень 2023 року)

КОРЕКТУВАННЯ ЧАСУ РРО.

202 [ПС], 12321 [ПС], гтххсс [ПС]. Для перевірки натиснути комбінацію кл. [Ф] + [Х].