РОБОТА НА РРО MG-545.

ПРОГРАМУВАННЯ.

Набрати: 617 **[ПС],** Код [**ПС**] [**ПС**], Найменування (60 симв) [**ПС**], Ціна [**ПС**] [**ПС**] [**ПС**], Літера [**ПС**], **3** (**7** - з контролем кільк.) [**ПС**] [**ПС**] [**ПС**], Код [**ПС**] [**ПС**] ,…

Функціональні клавіші, що використовуються, при наборі тексту.

[АН/Backsp] – Видалення останнього символу.
[**С**] – Видалення всього рядка.
[КОД] – перехід на Кодову таблицю. (На індикаторі, праворуч з'являється буква «**К**»)
НАБІР ЦИФР – Натискання цифрової клавіші - з утриманням.

Для виходу із програмування натиснути кл. **[ОПЛ]**.

РОЗДРУК ЗАКОДОВАНОГО ТОВАРУ.

207 [**ПС**], 12321 [**ПС**], поч.Код [**ПС**], кін.Код [**ПС**]. Перевіряємо параметри товарів.

ЦИКЛ РОБОЧОГО ДНЯ.

1. Після включення РРО зробити Реєстрацію Касира: 1 **[ПС]**, 1 **[ПС]**. (Касір -1).
2. Зробити перевірочний Х-звіт: **101 [ПС]**. Перевірити дату, час, нульові суми.
3. Внесення перехідного залишку: [**ВН**], Сума (у копійках), [ОПЛ]
4. Пробиття чеків:

- Ціна запрограмована:

Кол [**Х**] – код [**КОД**] – … – [**ПС**] – [**ОПЛ**] (Готівка) / [**КРТ**] (Картка) / **АН**, **1**,**ПС** (анул. чека).

- Ціна вільна :

Кол [**Х**] – Ціна **[ЦІНА]**, Код [**КОД**] – ... – [**ПС**] – [**ОПЛ**] (Готівка) / [**КРТ**] (Картка) /**АН**,**1**,**ПС** (анул.чека).

Повернення товару. (За наявності чека-оригіналу.)
Натиснути кл.[**Ф**], [**КТ**], на Індикаторі «ВІПЛАТА», після цього, знову повторити пробиття чека.

5 . Перевірка грошей у Касі: **101 [ПС]**. (Дивитись – **«У сейфі готівкою»**).
6 . Видача грошей з Каси**:** [**ВД**], Сума (у копійках), [**ОПЛ**].
7. Обнулення каси (Z -звіт). **501 [ПС], 12321 [ПС].** (Роздрук зберігається в КОРО).

ПРИМУСОВА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ.

512 [ПС], 12321 [ПС]

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗВІТ З ФП.

703 [ПС], 369633 [ПС], 0100823 **[ПС],** 310823 **[ПС]** (Приклад за Серпень 2023 року)

КОРЕКТУВАННЯ ЧАСУ РРО.

202 [ПС], 12321 [ПС], ггххсс **[ПС]**. Для перевірки натиснути комбінацію кл. **[Ф] + [Х].**