



Stromer- | Supernova m99 Pro / Pro 2 - Umrüstungstabelle

© stromer-tech.info | Mai 2024

Modell	Roxim Z4 Elite	Roxim Z4E Pro 7.5/12.5W	m99 Pro Stromer CAN Bus Higo 4-Pin (ST2s)	m99 Pro Stromer CAN Bus JST 4-Pin (ST5)	m99 Pro 2 Stromer ohne CAN-Bus JST 3-Pin (ST5-Pinion)	Umrüstung Controller nötig?	Umrüstung Distr. Board nötig?	Anschluss der Lampe am Anschluss 'm99' JST-4-Pin / CAN-Bus	Anschluss der Lampe am Anschluss 'Roxim' JST-3-Pin
ST1 Reloaded	Std.		?	?	?	?	?	?	?
ST2 <>2018	Supernova custom vor 2018 Supernova M99 Mini ab 2018		?	?	?	?	?	?	?
ST2 > 2020		Std.	?	?	2	?	?	?	2: m99 Pro 2 Stromer am JST 3-Pin 'Roxim'-Anschluss
ST2 > LE 2020	Std.		?	?	?	?	?	?	?
ST2 Belt		Std.	?	?	2	?	?	?	2: m99 Pro 2 Stromer am JST 3-Pin 'Roxim'-Anschluss
ST2 Pinion		Std.	?	?	2	?	?	?	2: m99 Pro 2 Stromer am JST 3-Pin 'Roxim'-Anschluss
ST2S			Standard						
ST3 Kette		Std.		1	2		1: für m99 Pro	1: m99 Pro Stromer CAN-Bus am 'm99'-Anschluss	2: m99 Pro 2 Stromer am JST 3-Pin 'Roxim'-Anschluss
ST3 Pinion		Std.		1	2			1: m99 Pro Stromer CAN-Bus am 'm99'-Anschluss	2: m99 Pro 2 Stromer am JST 3-Pin 'Roxim'-Anschluss
ST5				Standard				Standard	
ST5 Pinion					Standard mit Mode 1 m99 Pro 2				Standard mit Mode 1 m99 Pro 2
ST7				Standard	g. Stromer nur, wenn der Controller EDS MC3 verbaut ist. (Str. Nr. 404320)			Standard	g. Stromer nur, wenn der Controller EDS MC3 verbaut ist. (Str. Nr. 404320)

