

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ / ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ
(ΦΤΜ/ΑΔ)

ONE PLUS RR RESTAURANT



Περιεχόμενα

1. ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ.....	3
2. ΘΥΡΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ.....	4
3. ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΩΝ.....	11
4. ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ.....	12
4.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ	12
5.1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ	18
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ.....	18
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ.....	18
5.1.1. ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.....	20
5.1.2. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ.....	21
5.1.3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ή ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ.....	22
5.1.4. ΜΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ.....	23
5.1.5. ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ.....	24
5.1.6. ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ.....	25
5.1.7. ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ.....	26
5.1.8. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ.....	27
5.1.9. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΕΣΤΩΝ.....	28
5.1.10. ΔΙΟΡΘΩΣΗ.....	28
5.1.11. ΟΛΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ.....	29
5.1.12. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ/ΤΜΗΜΑ.....	30
5.1.13. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ/ΤΜΗΜΑ.....	30
5.1.14. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ.....	31
5.1.15. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ.....	31
5.1.16. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ή ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΛΛΟΥ ΠΟΣΟΥ.....	32
5.2. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ.....	33
5.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ.....	39
5.3.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ.....	41
5.3.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.....	45
5.3.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ.....	48
5.3.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ.....	57
5.3.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ.....	59
5.3.6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ.....	64
5.3.7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ETHERNET.....	67
5.3.8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ.....	69
5.3.9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.....	71
5.3.10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ.....	74
5.3.11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ / ΑΥΞΗΣΕΩΝ.....	77
5.3.12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ.....	79
5.3.13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ.....	80
5.3.14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ.....	81
5.3.15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ.....	82
5.3.16. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥ.....	84
5.3.17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ.....	85
5.3.18. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ.....	86
5.3.19. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ.....	87
5.3.20. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ.....	88
5.3.21. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ.....	91
5.3.22. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΓΠΣ.....	92
5.3.23. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.....	93
5.3.24. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΤΡΟΣ.....	94
5.3.25. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ.....	97
5.3.26. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ.....	98
5.3.27. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ.....	99
5.3.28. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ WIFI.....	99
5.4. ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ –Z.....	101
5.5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ –Z.....	102
5.6. ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ.....	103
5.7. ΑΝΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ.....	104
5.8. ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΛΗΚΤΡΩΝ.....	105

5.9.ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.....	107
5.9.1. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ/ΤΜΗΜΑ.....	107
5.9.2. ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ/ΤΜΗΜΑ.....	107
5.9.3. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ.....	108
5.9.4. ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ.....	108
5.9.5. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΑΝΤΙ.....	109
5.9.6. ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΑΝΤΙ.....	109
5.9.7. ΚΟΥΠΟΝΙ.....	110
5.9.8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ/ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ).....	110
5.9.9. ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗ.....	111
5.9.10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ WEB.....	111
5.9.11. ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ.....	111
5.10. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΩΝ (ERRORS) ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ.....	112

Σας ευχαριστούμε

που επιλέξατε την ΦΤΜ/ΑΔ **ONE PLUS RR RESTAURANT** η οποία είναι κατασκευασμένη με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και το πιο αναβαθμισμένο και αποτελεσματικό λογισμικό, κάνοντάς την ταμειακή ιδανική στη συγκεκριμένη κατηγορία των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών.

Η **ONE PLUS RR RESTAURANT** (αρ. άδειας καταλληλότητας Υπ. Οικονομικών 15 DNG 672/09-02-2024) κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών. Η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και συγκεκριμένων αναλώσιμων προϊόντων θα εξασφαλίσει τη μακρόχρονη και χωρίς τεχνικά προβλήματα χρήση της μηχανής σας. Για οποιαδήποτε τυχόν απορία ή πληροφορία θελήσετε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους κατά τόπους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους μας.

1. ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Το προϊόν παραδίδεται σε χαρτοκιβώτιο το οποίο περιέχει την μηχανή **ONE PLUS RR RESTAURANT** συνοδευόμενο από:


- Καλώδιο ETHERNET

Η **ONE PLUS RR RESTAURANT**:


- Χρησιμοποιεί μόνο θερμικό χαρτί πλάτους 57 χιλ.
Τα ρολά του χαρτιού πρέπει να φυλάσσονται σε σκοτεινό χώρο με σχετική υγρασία έως 80% και θερμοκρασία έως 30° C.
- Λειτουργεί με εξωτερικό τροφοδοτικό: 12V DC, 2A
- Συνθήκες κανονικής λειτουργίας : θερμοκρασία από 0°C έως 45°C
- Σχετική υγρασία από 10 % έως 80 %

Η μεταφορά των ηλεκτρονικών αρχείων των αποθηκευμένων αντιγράφων δελτίων και των αντίστοιχων δελτίων υπογραφών ημερήσιων δεδομένων σε Η/Υ γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του κατόχου και τα φυλασσόμενα αρχεία παραμένουν άμεσα προσπελάσιμα και αναγνώσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση των φορολογικών αρχών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ.


2. ΘΥΡΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ




ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2




ΕΙΚ. 3




ΕΙΚ. 4

1

CAB-MT127-4T-000
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ RJ11-RJ11 (4 WAY)


**2**

CAB-MT145-6T-000
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ RJ11-RJ11 (6 WAY)




3

ADP-0003
ADAPTOR D9 MALE TO RJ11

**4**

ADP-0001
ADAPTOR D9 FEMALE TO RJ11



5

ΚΑΛΩΔΙΟ ΖΥΓΑΡΙΑΣ

- 1** CAB-MT127-4T-000
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ RJ11-RJ11 (4 WAY)
- 3** ADP-0003
ADAPTOR D9 MALE TO RJ11

6

ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΑΡΩΤΗ

- 2** CAB-MT145-6T-000
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ RJ11-RJ11 (6 WAY)
- 3** ADP-0003
ADAPTOR D9 MALE TO RJ11

7

ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ Φ.Τ.Μ. ΣΤΟ Ρ/Σ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ USB ΣΕ USB ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΒΛ. ΕΙΚ.1) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔ. ΤΗΛΕΦ. RJ11 ΣΕ RJ11 (CAB-MT127-4T-000) ΜΕ ADAPTOR ΣΕΙΡΙΑΚΟ D9 FEMALE ΣΕ ΤΗΛΕΦ. RJ11 (ADP-0001).

- 1** CAB-MT127-4T-000
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ RJ11-RJ11 (4 WAY)
- 4** ADP-0001
ADAPTOR D9 FEMALE TO RJ11

3.ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΩΝ

Α/ Α	ΑΘΡΟΙΣΤ ΗΣ	ΤΙΜ Η
1	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΩΝ Ζ	1850
2	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΗΜΕΡΑΣ	1850
3	ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ	3700
4	ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ	
5	ΒΛΑΒΕΣ CMOS	1000
6	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ	1000
7	ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ	50
8	ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΕΚΤΙΚΩΝ	50
9	ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΜΗΑΔ	200
10	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ΒΛΑΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ	1000
11	ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	255
12	ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Φ.Μ.	255

4. ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

4.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ONE PLUS RR RESTAURANT

Το πληκτρολόγιο αποτελείται από **35 πλήκτρα** (12 αριθμητικά και 23 λειτουργικά) σύμφωνα με την παρακάτω διάταξη:



ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ



Το αριθμητικό πληκτρολόγιο (**0...9**) χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ποσοτήτων, ποσών και αριθμών, καθώς και κειμένου σε λειτουργία προγραμματισμού.

Το πλήκτρο **00** εισάγει 2 συνεχή μηδενικά και


το πλήκτρο **.** χρησιμοποιείται για υποδιαστολή για τους δεκαδικούς αριθμούς.

ΚΛΕΙΔΙ / ΣΥΜΒΟΛΑ



Πιέζοντας στιγμιαία, η μηχανή τίθεται σε λειτουργία ενώ πιέζοντας παρατεταμένα για μερικά δευτερόλεπτα η μηχανή τίθεται εκτός λειτουργίας. Όταν η μηχανή είναι στη λειτουργία των πωλήσεων, πιέζοντας το διαδοχικά κινούμαστε στο βασικό μενού λειτουργιών της μηχανής (ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ-Z, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ-Z, ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ) προς επιλογή. Όταν η μηχανή είναι σε λειτουργία προγραμματισμού χρησιμοποιείται για την εισαγωγή συμβόλων.

ΠΡΟΩΘ. ΧΑΡΤΟΤ./ ΕΠΙΣ/ΦΗ



1ο Επίπεδο Λειτουργίας

Χρησιμοποιείται για την προώθηση χαρτοταινίας κατά έξι γραμμές ώστε να φανεί η τελευταία εγγραφή. Με δεύτερη πίεση του πλήκτρου η χαρτοταινία επιστρέφει στην αρχική θέση και η εκτύπωση συνεχίζεται χωρίς ενδιάμεσο κενό.

2ο Επίπεδο Λειτουργίας

Χρησιμοποιείται για την Επιστροφή/Ακύρωση είδους από προσωρινή απόδειξη.

ΤΡΑΠΕΖΙ / ΜΕΤΑΦΟΡΑ



1ο Επίπεδο Λειτουργίας

Χρησιμοποιείται για την επιλογή του τραπέζιου:

- α) πιέζοντας τα αντίστοιχα πλήκτρα στην περίπτωση που έχετε προγραμματίσει κάποια τραπέζια σε εμφανή πλήκτρα ή
- β) πληκτρολογώντας τον αριθμό του τραπέζιου.

2ο Επίπεδο Λειτουργίας

Χρησιμοποιείται για την μεταφορά ΕΙΔΩΝ ή του συνόλου ΕΙΔΩΝ του τραπέζιου σε άλλο τραπέζι.

ΕΙΔΟΣ / ΕΚΠΤ.ΠΟΣΟ



1ο Επίπεδο Λειτουργίας

Πώληση ειδών βάσει του Α/Α (PLU) ή κωδικό Barcode που δεν είναι εμφανής στο πληκτρολόγιο. Πιέστε το πλήκτρο **ΕΙΔΟΣ/ ΕΡΩΤ.ΤΙΜΗΣ** και στην συνέχεια πληκτρολογήστε τον ήδη προγραμματισμένο Α/Α Είδους ή το barcode του είδους.

2ο Επίπεδο Λειτουργίας

Χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση έκπτωσης αξίας στην τελευταία πώληση τμήματος/είδους ή στο μερικό σύνολο της απόδειξης. Η έκπτωση ποσοστού/αξίας στο μερικό σύνολο επιμερίζεται αναλογικά σε όλα τα πωλημένα τμήματα/είδη της απόδειξης.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ



1ο Επίπεδο Λειτουργίας

Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του σερβιτόρος που επιθυμείτε. **Ενεργοποίηση σερβιτόρος :**

Αφού πιέσετε «**ΣΕΡΒ/ΡΟΣ**» πληκτρολογήστε τον κωδικό του σερβιτόρος (05-10) και στη συνέχεια πιέστε «**ΜΕΤΡΗΤΑ**» για αποδοχή. Αν δώσετε λάθος κωδικό στην οθόνη θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους και στη συνέχεια η ένδειξη **[ΤΑΜΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ]** και η μηχανή θα μπλοκάρει. Επαναλάβετε την διαδικασία με σωστό κωδικό

2ο Επίπεδο Λειτουργίας

Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του χειριστή που επιθυμείτε. **Ενεργοποίηση χειριστή:**

Αφού πιέσετε «**ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ**» πληκτρολογήστε τον κωδικό του χειριστή (1-04) και στη συνέχεια πιέστε «**ΜΕΤΡΗΤΑ**» για αποδοχή. Αν δώσετε λάθος κωδικό στην οθόνη θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους και στη συνέχεια η ένδειξη **[ΤΑΜΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ]** και η μηχανή θα μπλοκάρει. Επαναλάβετε την διαδικασία με σωστό κωδικό

ΑΚΥΡΩΣΗ



Χρησιμοποιείται:

A) για την ακύρωση λανθασμένης πληκτρολόγησης αριθμητικών αξιών (ποσών)

B) για την επαναφορά στην αρχική οθόνη σε περίπτωση εμφάνισης κωδικού σφάλματος (**ERROR #**) στην οθόνη λόγω λανθασμένης ή μη επιτρεπτής κίνησης.

Γ) για την επαναφορά σε προηγούμενη οθόνη.

ΟΛΙΚΗ ΑΚΥΡ. / ΔΙΟΡΘΩΣΗ



1ο Επίπεδο Λειτουργίας

Χρησιμοποιείται για την άμεση και αυτόματη ακύρωση της τελευταίας απόδειξη (πώλησης), **πριν κλείσει** η απόδειξη.

2ο Επίπεδο Λειτουργίας

Χρησιμοποιείται για τη διόρθωση των προηγούμενων ποσών (όταν αυτά είναι περισσότερα από ένα), πριν κλείσει η απόδειξη.

X



Με το πλήκτρο **X** υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλασιασμού (μέχρι 3 δεκαδικά) της ποσότητας επί την αξία του τμήματος/ είδους. Για την σωστή χρήση του πολλαπλασιασμού (x) πρέπει πάντα να θυμάστε ότι πολλαπλασιάζετε την ποσότητα x την τιμή και όχι το αντίστροφο. Το αποτέλεσμα θα είναι σωστό και στις δύο περιπτώσεις αλλά θα είναι λάθος στην εκτύπωση ο αριθμός τεμαχίων.

ΤΜΗΜΑ 1/11 έως ΤΜΗΜΑ 10/20

ΤΜΗΜΑ
1/11
ΑΡΧΗ

ΤΜΗΜΑ
10/20
ΣΧΟΛΙΑ

Χρησιμοποιούνται για πώληση σε ήδη προγραμματισμένα τμήματα (10 τμήματα σε 1^ο επίπεδο και άλλα 10 τμήματα σε 2^ο επίπεδο).

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ/ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ



1ο Επίπεδο Λειτουργίας

Χρησιμοποιείται για την έκδοση ακυρωτικού στοιχείου απόδειξης λιανικής πώλησης της τρέχουσας ημέρας (χωρίς να έχει προηγηθεί έκδοση Z) εισάγοντας τον αριθμό απόδειξης.

2ο Επίπεδο Λειτουργίας

Χρησιμοποιείται για την έκδοση πιστωτικής απόδειξης λιανικής πώλησης (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ή ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) είδους ανάλογα με τον τύπο στο οποίο βρίσκεται το ανάλογο τμήμα. Τα δεδομένα αυτά αποτυπώνονται στο Z, στα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑ ΦΠΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ.

**ΕΠΙΠΕΔΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

2^ο
ΕΠΙΠΕΔΟ

Πιέζοντας ενεργοποιείται το δεύτερο επίπεδο λειτουργίας κάποιων πλήκτρων (διπλής λειτουργίας) και με δεύτερο πάτημα επιτυγχάνεται η επαναφορά στο πρώτο επίπεδο.

**ΚΑΡΤΑ /
ΣΥΡΤΑΡΙ**

ΚΑΡΤΑ
ΣΥΡΤΑΡΙ

1ο Επίπεδο Λειτουργίας

Χρησιμοποιείται για την εξόφληση της απόδειξης με χρεωστική/πιστωτική κάρτα.

2ο Επίπεδο Λειτουργίας

Χρησιμοποιείται για το άνοιγμα του συρταριού χωρίς να εκδοθεί απόδειξη.

**ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ/
ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ**

**ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ**
**ΠΡΟΕΙΣ-
ΠΡΑΞΗ**

1ο Επίπεδο Λειτουργίας

Χρησιμοποιείται:

A) κατά τη διάρκεια έκδοσης μιας απόδειξης (με περισσότερες από μία πωλήσεις τμημάτων/ειδών) για την εκτύπωση αλλά και την οπτική ένδειξη στην οθόνη του μερικού συνόλου.

B) σε περίπτωση έκπτωσης/αύξησης στο σύνολο της απόδειξης.

Γ) για την εμφάνιση του συνόλου του ταμείου μας από το τελευταίο **Z** όταν η μηχανή είναι μεν στη λειτουργία των πωλήσεων αλλά όχι στη διάρκεια συναλλαγής.

2ο Επίπεδο Λειτουργίας*

Χρησιμοποιείται για προείσπραξη οποιουδήποτε ποσού που δεν αφορά χρεωστική συναλλαγή λιανική, όπως αξίας τιμολογίου myDATA, προκαταβολές, δόσεις κ.λπ.

*Για χρήση απαιτείται προγραμματισμός πλήκτρων με κωδικό 20

ΜΕΤΡΗΤΑ

**Μ
Ε
Τ
Ρ
Η
Τ
Α**

Χρησιμοποιείται για να κλείσει η απόδειξη τοις μετρητοίς.

Επιπλέον, όταν η μηχανή είναι σε λειτουργία εκτός των πωλήσεων, χρησιμοποιείται ως πλήκτρο αποδοχής ενεργειών.

5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Έκδοση όλων των νόμιμων δελτίων που αφορούν αποδείξεις πωλήσεων καθώς επίσης και των δελτίων που αφορούν είσπραξη/ανάληψη έναντι.

2. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Έκδοση διάφορων αναφορών – στατιστικών καθώς και δελτίων ανάγνωσης φορολογικής μνήμης από **Z** σε **Z** και από ημερομηνία σε ημερομηνία.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Προγραμματισμός όλων των παραμέτρων της μηχανής.

4. ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ – Z

Έκδοση του ημερήσιου φορολογικού δελτίου κλεισίματος.

5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ – Z

Έκδοση αντιγράφου του τελευταίου δελτίου **Z**.

6. ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Μηδενισμός διάφορων στατιστικών όπως αυτά εκδίδονται μέσα από τις αναφορές.

7. ΑΝΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Εκτύπωση των περιεχομένων της κάρτας SD καθώς και έλεγχος χωρητικότητας της SD.


Βασικά πλήκτρα που χρησιμοποιούνται στο βασικό μενού είναι τα εξής:



Είσοδος στο βασικό μενού λειτουργιών.



Δεξιά μετακίνηση (Right Cursor)



Αριστερή μετακίνηση (Left Cursor)



(ESCAPE)

Αναίρεση επιλογής, έξοδος



Αποδοχή επιλογής (ENTER)

5.1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ

Μετά την επιτυχή διασύνδεση της Ταμειακής σου Μηχανής με το Τραπεζικό Τερματικό (EFT/POS), οι μόνες λειτουργίες που μπορούν να εκτελεστούν από το POS είναι η πληκτρολόγηση του PIN του πελάτη, η ακύρωση της συναλλαγής, η ρύθμιση δόσεων και οτιδήποτε άλλο δεν αφορά πληκτρολόγηση ποσού συναλλαγής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΑΜΕΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Ως άμεση πληρωμή χαρακτηρίζεται αυτή που κατά τη στιγμή της συναλλαγής και έκδοσης της απόδειξης είναι γνωστό αν ο πελάτης θα πληρώσει με μετρητά ή με κάρτα.

Στην περίπτωση αυτή προχωράτε στην δημιουργία της απόδειξης και την στιγμή που θα πρέπει να την εκδώσετε, επιλέγετε από το πληκτρολόγιο της Ταμειακής Μηχανής τον τρόπο πληρωμής, μετρητά ή κάρτα.

Στην περίπτωση των μετρητών επιλέγετε ΜΕΤΡΗΤΑ και εκδίδεται η απόδειξη κατά τα γνωστά έως σήμερα.

Αν η αξία της απόδειξης πρόκειται να εξοφληθεί με κάρτα, επιλέγετε από το πληκτρολόγιο της Ταμειακής ΚΑΡΤΑ, οπότε το ποσό της συναλλαγής μεταφέρεται αυτόματα στο POS, πληκτρολογεί ο πελάτης το PIN του, εφόσον απαιτείται, οπότε ολοκληρώνεται η συναλλαγή πληρωμής και εκδίδεται αυτόματα και η απόδειξη από την Ταμειακή Μηχανή. Στην απόδειξη αυτή περιέχονται στο τέλος της και τα στοιχεία της συναλλαγής με κάρτα, ανεξάρτητα αν εκτυπώνεται και απόδειξη με τα αντίστοιχα στοιχεία από το POS.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ

Στον προγραμματισμό των πληρωμών, υπάρχει η δυνατότητα της επιλογής ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ. Επιλέγοντας τον τρόπο αυτό πληρωμής και ορίζοντας στο POS των αριθμό των δόσεων, η κάρτα χρεώνεται αντίστοιχα.

ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Υπάρχει δυνατότητα τμηματικών πληρωμών για την περίπτωση όπου για την εξόφληση όλου του ποσού χρησιμοποιούνται περισσότερες της μιας κάρτες ή μέρος πληρώνεται με κάρτα και το υπόλοιπο με μετρητά.

ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ

Η διαδικασία εξαργύρωσης πόντων που έχουν συγκεντρωθεί στην κάρτα, πραγματοποιείται από το POS, εφόσον παρέχεται η δυνατότητα αυτή.

ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Ως Ετεροχρονισμένη Πληρωμή χαρακτηρίζεται αυτή που κατά την στιγμή της συναλλαγής και έκδοσης της απόδειξης δεν είναι γνωστό αν ο πελάτης θα πληρώσει με μετρητά ή με κάρτα.

Στις περιπτώσεις αυτές εντάσσεται κυρίως αυτή του delivery, αλλά και άλλες που για διάφορους λόγους δεν μπορεί να είναι γνωστός, την ώρα της έκδοσης της απόδειξης, ο τρόπος πληρωμής. Ο επαγγελματίας πάντως είναι ελεύθερος να επιλέξει τον τρόπο αυτό, για οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον τον διευκολύνει η διαδικασία αυτή.

Κατά τη διαδικασία έκδοσης της απόδειξης, το POS (συνήθως φορητό) θα πρέπει να είναι σε λειτουργία και να είναι συνδεδεμένο, στο ίδιο εσωτερικό δίκτυο του καταστήματος που είναι συνδεδεμένη και η Ταμειακή Μηχανή (στην περίπτωση που το POS είναι φορητό και 4G, μπορεί να συνδεθεί με την Ταμειακή και απομακρυσμένα μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας).

Επιλέγοντας το πλήκτρο ΚΑΡΤΑ στην Ταμειακή Μηχανή και με το δεξί βελάκι εμφανίζεται η ένδειξη ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ, το επιβεβαιώνετε με το πλήκτρο ΜΕΤΡΗΤΑ και εκδίδετε την απόδειξη.

Στην απόδειξη που θα εκτυπωθεί εμφανίζεται ο χαρακτηρισμός ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ. Ταυτόχρονα η απόδειξη αυτή έχει μεταφορτωθεί και στο POS.

Μεταφέρεστε με το POS, έχοντας την απόδειξη (ή περισσότερες) μαζί σας, στον πελάτη. Εφόσον ο πελάτης επιλέξει να πληρώσει με κάρτα, αναζητάτε, στο POS τη συγκεκριμένη απόδειξη, με τον αριθμό της και επιλέγετε την εξόφληση με κάρτα.

Αν ο πελάτης επιλέξει να εξοφλήσει την απόδειξη μερικώς με κάρτα και μερικώς με μετρητά, σας δίδετε η δυνατότητα **(μόνο στις περιπτώσεις των ετεροχρονισμένων πληρωμών)**, να πληκτρολογήσετε στο POS το ποσό που θα πληρωθεί με κάρτα **(επιτρέπεται η πληκτρολόγηση ποσού μόνο εφόσον αυτό είναι μικρότερο από το συνολικό της απόδειξης)**. Εξοφλείτε το υπόλοιπο της απόδειξης με μετρητά, χωρίς να απαιτείται να προβείτε σε κανένα άλλο χειρισμό.

Προσοχή

Κατά τη λήψη της αναφοράς ημέρας (Z) της Ταμειακής Μηχανής, η τελευταία ζητά από το POS (και για τις δύο ως άνω περιπτώσεις) να της στείλει όλες τις εκκρεμείς συναλλαγές με κάρτα (κυρίως αυτές που εκδόθηκαν ως ετεροχρονισμένες). Για το λόγο αυτό, την στιγμή εκείνη το POS θα πρέπει να ευρίσκεται εντός του εσωτερικού δικτύου και να επικοινωνεί με την Ταμειακή Μηχανή (στην περίπτωση που το POS είναι φορητό και 4G, μπορεί να συνδεθεί με την Ταμειακή και απομακρυσμένα μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας).

Σε περίπτωση που η λειτουργία αυτή δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την Ταμειακή Μηχανή θα ερωτηθείτε αν θέλετε παρόλα αυτά να προχωρήσετε στην έκδοσή του Z. Μπορείτε να επιλέξετε ΝΑΙ και να εκδώσετε Z. Σε αυτή την περίπτωση όμως, το POS ΔΕΝ θα μπορεί να εκδώσει “ΠΑΚΕΤΟ” έως ότου, σε κάποιο επόμενο Z, να ολοκληρωθεί η διαδικασία.



Παρατήρηση: Κάποιες περιγραφές, μπορεί να είναι με σύντμηση ή να διαφέρουν ελαφρώς, όπως και κάποιες από τις διαδικασίες, καθόσον εξαρτώνται από τους διαφορετικούς τύπους POS και τους διαφορετικούς εκκαθαριστές (Acquirers).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Καθορισμός χειριστή είναι εφικτό να γίνεται πριν από κάθε συναλλαγή (βλ. προγραμματισμός **ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ**).

5.1.1. ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πιέζετε το πλήκτρο **[ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ]** και πληκτρολογείτε το επιθυμητό ΤΡΑΠΕΖΙ και πιέζετε το πλήκτρο **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**. Στη συνέχεια ακολουθεί πληκτρολόγηση από το αριθμητικό πληκτρολόγιο της τιμής (π.χ.25) και πίεση του πλήκτρου του επιθυμητού τμήματος προς πώληση **[ΤΜΗΜΑ 1]** έως **[ΤΜΗΜΑ 8]** ή **[ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ]** και **[ΤΜΗΜΑ 9]** έως **[ΤΜΗΜΑ 16]** (π.χ. **ΤΜΗΜΑ 2**).

1 ☐		☐		☐	
2 ☐		☐		☐	
2 ☐		☐		☐	
3 ☐		☐		☐	
4 ☐		☐		☐	
5 ☐		☐			
6 ☐		☐			

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΔΕΙΞΗ

* Μ Α Τ Α Ε *

17/12/2023 ΩΡΑ: 11:54

ΤΜΗΜΑ-02 25,00 13,00%

ΤΜΗΜΑ-06 15,00 13,00%

ΤΡΑΠΕΖΙ 05 ΤΡΑΠΕΖΙ-005

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2,00

ΗΜΕΡ.ΑΡ.ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΔ 00013

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ABC 66000010

ΠΑΝΠΣ: 09939316E957AE44F210

B6D1A2705692C40E831E

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

5.1.2. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Απαραίτητη προϋπόθεση για επιλογή προσωρινής απόδειξης είναι να υπάρχουν περισσότερες από μία.

Αφού επιλέξετε τραπέζι πιέζετε το πλήκτρο **[ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ]** και επιλέγετε τον αριθμό προσωρινής απόδειξης (εφόσον υπάρχουν περισσότερες από μία) και στην συνέχεια πληκτρολογείτε την τιμή και το ΕΙΔΟΣ που επιστρέφετε. Αν υπάρχει και άλλο είδος που επιθυμείτε να επιστρέψετε επαναλαμβάνετε την διαδικασία

Αν επιθυμείτε να αντικαταστήσετε κάποιο είδος που επεστράφη με ένα άλλο που θα παραδώσετε ή ακόμα και κάποιο νέο (χωρίς να επιλέξετε εκ νέου ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ), επιλέγεται το προς παράδοση είδος ή και περισσότερα και εκδίδετε την Προσωρινή Απόδειξη με **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**.

Επισήμανση: Όπως είναι αντιληπτό από τα ανωτέρω, στην ίδια Προσωρινή Απόδειξη μπορεί να περιλαμβάνονται και τα επιστραφέντα είδη αλλά και νέα είδη που θα παραδώσετε.

[illegible]

5.1.3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ή ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ

Επιτρεπτή και νόμιμη διαδικασία είναι η εξής:

Θα πρέπει να επιστρέψετε με Προσωρινή Απόδειξη τα είδη που θέλετε να μεταφέρετε από ένα τραπέζι και να τα παραδώσετε με νέα Προσωρινή Απόδειξη στο άλλο.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανωτέρω διαδικασία απαιτούνται οι πιο κάτω χειρισμοί:

Πιέζετε **[ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ]** και **[ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ]** και θα ερωτηθείτε «ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙ» επιλέγετε τον αριθμό του τραπέζιού και πιέζετε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**. Στην συνέχεια θα ερωτηθείτε «ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙ» όπου επιλέγετε και το τραπέζι στο οποίο θα γίνει η μεταφορά και πιέζετε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]** για αποδοχή.

Στην συνέχεια υπάρχουν δύο επιλογές «ΟΛΟΚΛΗΡΟ» και με βελάκι δεξιά «ΜΕΡΙΚΟ»

Αν επιλέξετε «ΜΕΡΙΚΟ» εμφανίζονται τα σερβιρισμένα είδη σε λίστα και με το βελάκι επιλέγετε το προς μεταφορά και επιβεβαιώνετε με **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**. Αν υπάρχει και επόμενο είδος πάλι με το δεξιό βελάκι και **[ΜΕΤΡΗΤΑ]** και ούτω καθ' εξής.

Εφόσον ολοκληρώσετε τα προς μεταφορά είδη επιλέγτε **[ΑΚΥΡΩΣΗ]** (ή ΠΙΣΩ) και εκδίδονται οι Προσωρινές Αποδείξεις Επιστροφής και Παράδοσης.

Στην περίπτωση αυτή και τα δύο τραπέζια παραμένουν ανοικτά.

Αν επιλέξετε «ΟΛΟΚΛΗΡΟ» μεταφέρεται το σύνολο του τραπέζιού (με όλες τις προσωρινές), οπότε το αρχικό κλείνει αυτόματα με μηδενικό σύνολο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με ανάλογο τρόπο γίνεται και η συνένωση δύο τραπεζιών. Είτε κάνετε επιστροφή ολική του ενός τραπεζιού και παράδοση στο άλλο, με το οποίο συνενώνεται ή κάνετε ολική επιστροφή και των δύο τραπεζιών και παράδοση και των δύο σε ένα τρίτο τραπέζι.

1 ☐

2 ☐

3 ☐

4 ☐

5 ☐

6 ☐

7 ☐

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΛΕΙΤΥΓΙΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΙ
ΜΕΤΑ-
ΦΟΡΑ

ΝΕΟ

5

ΜΝΟ

ΜΕΤΡΗΤΑ

ΑΒΓ

7

ΑΒC

ΜΕΤΡΗΤΑ

☐

☐

☐

☐

☐

☐

ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ Π.Χ.
<ΜΕΡΙΚΟ>

ΜΕ ΒΕΛΑΚΙ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ
ΤΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ
ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ. ΑΦΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΕΖΕΤΕ
[ΑΚΥΡΩΣΗ] ΜΕΧΡΙ ΝΑ
ΕΚΤΥΠΩΘΟΥΝ ΟΙ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ.

8 ☐

9 ☐

10 ☐

ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:

1

ΤΡΑΠΕΖΙ:

5

ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙ:

1

ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙ:

7

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
< ΟΛΟΚΛΗΡΟ >

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
< ΤΜΗΜΑ -01-10,000>

☐

☐

☐

☐

☐

☐

ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ Π.Χ.
<ΜΕΡΙΚΟ>

ΜΕ ΒΕΛΑΚΙ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ
ΤΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ
ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ. ΑΦΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΕΖΕΤΕ
[ΑΚΥΡΩΣΗ] ΜΕΧΡΙ ΝΑ
ΕΚΤΥΠΩΘΟΥΝ ΟΙ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ.

5.1.4. ΜΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ

Επιτρεπτή και νόμιμη διαδικασία είναι η εξής:

Θα πρέπει να επιστρέψετε με Προσωρινή Απόδειξη τα είδη που θέλετε να εξοφληθούν. Στη συνέχεια να τα μεταφέρετε στην συνέχεια σε ένα μη χρησιμοποιούμενο τραπέζι, πάλι με Προσωρινή Απόδειξη και να το κλείσετε. Αν οι μερικές πληρωμές για ένα τραπέζι είναι περισσότερες, επαναλαμβάνετε την ίδια διαδικασία.

5.1.5. ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ


α. ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Πληκτρολόγηση από το αριθμητικό πληκτρολόγιο της τιμής (π.χ.25) και πίεση του πλήκτρου του επιθυμητού τμήματος προς πώληση [ΤΜΗΜΑ 1] έως [ΤΜΗΜΑ 8] ή [ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ] και [ΤΜΗΜΑ 9] έως [ΤΜΗΜΑ 16] (π.χ. ΤΜΗΜΑ 2).

1 ☐




2 ☐



β. ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Πίεση του πλήκτρου του επιθυμητού τμήματος (με ήδη προγραμματισμένη τιμή) προς πώληση [ΤΜΗΜΑ 1] έως [ΤΜΗΜΑ 11] ή [ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ] και [ΤΜΗΜΑ 10] έως [ΤΜΗΜΑ 20].

1 ☐



5.1.6. ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

α. ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Πληκτρολόγηση από το αριθμητικό πληκτρολόγιο της τιμής (π.χ.25) και πίεση του πλήκτρου **[ΕΙΔΟΣ]**.

Πληκτρολόγηση του α/α **ΕΙΔΟΥΣ** (01-30.000) (π.χ.75) ή του αριθμού **BARCODE** του επιθυμητού είδους προς πώληση. Αφού γίνει η επιλογή του ΕΙΔΟΥΣ, πίεση του πλήκτρου **[ΜΕΤΡΗΤΑ]** για αποδοχή.

1 ☐

ΧΥΩ 2 ΝΕΟ 5
VWX MNO

ΕΙΔΟΣ ΕΡΩΤ. ΤΙΜΗΣ

ΑΒΓ 7 ΤΡΗΤΑ
ABC MNO

2 ☐

ΕΙΔΟΣ ΕΡΩΤ. ΤΙΜΗΣ

ΑΒΓ 7 ΤΡΗΤΑ
ABC MNO

3 ☐

ΑΒΓ 7 ΤΡΗΤΑ
ABC MNO

ΕΙΔΟΣ ΕΡΩΤ. ΤΙΜΗΣ

25,00

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ 1

ΕΙΔΟΣ 00075 25,00€

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ

M A T A E

17/12/2023 ΩΡΑ: 11:54
ΕΙΔΟΣ-00075 25,00
13,00%
ΣΥΝΟΛΟ € 25,00
ΜΕΤΡΗΤΑ € 25,00
ΗΜΕΡ.ΑΡ.ΑΠΟΔ.ΕΣΟΔΩΝ 000018
ΠΡΟΩΔ.ΑΡ.ΑΠΟΔ.ΕΣΟΔΩΝ 00000025
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ABC 66000010
ΠΑΝΗΣ: 09939316 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ F210
B6D1A27056 B6D1A27056 E831E

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ - THANK YOU

β. ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Πίεση του πλήκτρου **[ΕΙΔΟΣ]** και πληκτρολόγηση του α/α **ΕΙΔΟΥΣ** (01-30.000) (π.χ.55) (με ήδη προγραμματισμένη τιμή) ή του αριθμού **BARCODE** του επιθυμητού είδους προς πώληση. Αφού γίνει η επιλογή του **ΕΙΔΟΥΣ**, πίεση του πλήκτρου **[ΜΕΤΡΗΤΑ]** για αποδοχή.

1 ☐

ΕΙΔΟΣ ΕΡΩΤ. ΤΙΜΗΣ

ΜΕΤΡΗΤΑ

2 ☐

ΜΕΤΡΗΤΑ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΩΤ. ΤΙΜΗΣ

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ 1

ΕΙΔΟΣ 00055 2,00€

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ

M A T A E

17/12/2023 ΩΡΑ: 11:54
ΕΙΔΟΣ-00055 2,00
13,00%
ΣΥΝΟΛΟ € 2,00
ΜΕΤΡΗΤΑ € 2,00
ΗΜΕΡ.ΑΡ.ΑΠΟΔ.ΕΣΟΔΩΝ 000018
ΠΡΟΩΔ.ΑΡ.ΑΠΟΔ.ΕΣΟΔΩΝ 00000025
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ABC 66000010
ΠΑΝΗΣ: 09939316 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ F210
B6D1A27056 B6D1A27056 E831E

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ - THANK YOU

5.1.7. ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1^{ος} τρόπος

Πληκτρολόγηση από το αριθμητικό πληκτρολόγιο της επιθυμητής ποσότητας (π.χ.3) και πίεση του πλήκτρου [*]. Στη συνέχεια πληκτρολόγηση της τιμής (π.χ. 10) και πίεση του πλήκτρου του επιθυμητού τμήματος προς πώληση [ΤΜΗΜΑ 1] έως [ΤΜΗΜΑ 8] ή [ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ] και [ΤΜΗΜΑ 9] έως [ΤΜΗΜΑ 16].

1 ☐



ΠΟΣΟΤΗΤΑ

3,000

2 ☐



ΤΜΗΜΑ - 04

30.00€



2^{ος} τρόπος

Πληκτρολόγηση από το αριθμητικό πληκτρολόγιο της τιμής (π.χ.9) και πίεση του πλήκτρου του επιθυμητού τμήματος προς πώληση [ΤΜΗΜΑ 1] έως [ΤΜΗΜΑ 8] ή [ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ] και [ΤΜΗΜΑ 9] έως [ΤΜΗΜΑ 16] και στη συνέχεια πίεση του πλήκτρου του τμήματος όσες φορές είναι επιθυμητό.

Στο επάνω αριστερό τμήμα της οθόνης φαίνεται ο αριθμός της επανάληψης κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο του τμήματος.

1 ☐



9,00

2 ☐



3 X ΤΜΗΜΑ-03


9,00€



5.1.8. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ


α. ΜΕΤΡΗΤΑ ή ΚΑΡΤΑ ή ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες συναλλαγές, για να κλείσει η απόδειξη απαιτείται η πίεση του πλήκτρου **[ΜΕΤΡΗΤΑ]** ή **[ΚΑΡΤΑ]** για την επιλογή του τρόπου. (Με το πλήκτρα **[ΚΑΡΤΑ]** επιλέγετε τον επιθυμητό τύπο πληρωμής μεταξύ των ΚΑΡΤΑ ή ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟ ή QR PAYMENT.)



β. ΜΕΙΚΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες συναλλαγές εισάγετε το ποσό και πιέστε το πλήκτρο **[ΜΕΤΡΗΤΑ]** ή **[ΚΑΡΤΑ]** για την επιλογή του 1^{ου} τρόπου πληρωμής και συνεχίζετε με τον ίδιο τρόπο ως την ολική εξόφληση της συναλλαγής.



5.1.9. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΕΣΤΩΝ

Πριν να κλείσει η απόδειξη με το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ], πληκτρολογείτε το ποσό που δίνει ο πελάτης (π.χ. 20) και αμέσως μετά πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ]. Τα ρέστα εμφανίζονται στην οθόνη και εκτυπώνονται στην απόδειξη.

1 ☐

ΤΥΦ
1

00

ΤΜΗΜΑ
4/13

☐

ΤΜΗΜΑ-04

100,00€

2 ☐

ΧΥΦ
2
VWX

00

ΜΕΤΡΗΤΑ

☐

ΜΕΤΡΗΤΑ 200,00
€
ΡΕΣΤΑ 100,00
€



5.1.10. ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [ΑΜΕΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ] υπάρχει η δυνατότητα άμεσης και αυτόματης ακύρωσης της τελευταίας κίνησης (πώλησης), **πριν να κλείσει** η απόδειξη.

1 ☐

ΚΑΜ
4
JKL

ΤΜΗΜΑ
2/11

☐

ΤΜΗΜΑ-02

4,00€

2 ☐

ΔΙΟΡΘ.

☐

ΤΜΗΜΑ-02

- 4,00€




5.1.11. ΟΛΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ

Χρησιμοποιείται για την ακύρωση μιας ανοικτής απόδειξης. Η απόδειξη είναι νόμιμη με μηδενική αξία συναλλαγής.

11:54
13,00%
5,00
5,00
0,00
00023
00030
010

1 ☐




☐



2 ☐



☐



5.1.12. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ/ΤΜΗΜΑ

Μετά την πώληση τμήματος/είδους πληκτρολογήστε το ποσοστό της έκπτωσης και πιάστε το πλήκτρο **[ΕΚΠΤΩΣΗ-%]**.

Η ποσοστιαία έκπτωση αφαιρείται από το τελευταίο πωλημένο τμήμα/είδος.

1		
2		
3		



5.1.13. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ/ΤΜΗΜΑ

Μετά την πώληση τμήματος/είδους πληκτρολογήστε την αξία της έκπτωσης και πιάστε τα πλήκτρα **[ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ]** και **[ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ]**. Η αξία αυτή αφαιρείται από το τελευταίο πωλημένο τμήμα/είδος.

1		
2		
3		
4		



5.1.14. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

Μετά την πώληση ενός ή περισσότερων τμημάτων/ειδών πιάστε το πλήκτρο **[ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ]**, πληκτρολογήστε το ποσοστό της έκπτωσης και πιάστε το πλήκτρο **[ΕΚΠΤΩΣΗ - %]**.

Η ποσοστιαία έκπτωση στο μερικό σύνολο επιμερίζεται αναλογικά σε όλα τα πωλημένα τμήματα/είδη της απόδειξης.

- 1 ☐
- 2 ☐
- 3 ☐
- 4 ☐

ΤΜΗΜΑ-04 8,00€

ΤΜΗΜΑ-01 6,00€

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14,00€

ΕΚΠΤΩΣΗ % - 2,80€

5.1.15. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

Μετά την πώληση ενός ή περισσότερων τμημάτων/ειδών πιάστε το πλήκτρο **[ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ]**, πληκτρολογήστε την αξία της έκπτωσης και πιάστε τα πλήκτρα **[ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ]** και **[ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ]**.

Η έκπτωση αξίας στο μερικό σύνολο επιμερίζεται αναλογικά σε όλα τα πωλημένα τμήματα/είδη της απόδειξης.

- 1 ☐
- 2 ☐
- 3 ☐
- 4 ☐
- 5 ☐

ΤΜΗΜΑ-04 8,00€

ΤΜΗΜΑ-01 6,00€

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14,00€

ΕΚΠΤΩΣΗ % - 2,80€

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΞΙΑΣ - 2,00€

5.1.16. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ή ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΛΛΟΥ ΠΟΣΟΥ

Έχετε τη δυνατότητα είσπραξης με κάρτα για τις πιο κάτω περιπτώσεις:

1. Έκδοση τιμολογίου myDATA
2. Έκδοση παραστατικού Tax-free (myDATA)
3. Προείσπραξη οποιουδήποτε ποσού που δεν αφορά χρεωστική συναλλαγή λιανικής, όπως προκαταβολές, δόσεις κ.λπ.

Οι χειρισμοί για την εκτέλεση των πιο πάνω λειτουργιών έχουν ως εξής:

Χωρίς συνδρομή "ECR Invoicing"

Επιλέγετε [ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ] (ή 2ο ΕΠΙΠΕΔΟ), στη συνέχεια [ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ/ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ], οπότε θα σας εμφανιστούν οι τρεις ως άνω επιλογές, by default το τιμολόγιο και με το βελάκι οι υπόλοιπες δύο, επιλέγετε την επιθυμητή και επιβεβαιώνετε με [ΜΕΤΡΗΤΑ]. Στη συνέχεια καταχωρείτε το ποσό της συναλλαγής, επιλέγετε [ΚΑΡΤΑ] (ΠΡΟΣΟΧΗ όχι [ΜΕΤΡΗΤΑ]), οπότε η συναλλαγή εξελίσσεται κατά τα γνωστά.

Η ταμειακή μηχανή θα εκτυπώσει ενημερωτικό δελτίο της συγκεκριμένης συναλλαγής

Αν η συναλλαγή αφορά τιμολόγιο myDATA και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή ως ανωτέρω, μπορείτε να προβείτε στην έκδοσή του (αν το τιμολόγιο έχει προηγηθεί, κατά την ως άνω διαδικασία, παρέχεται η δυνατότητα να καταχωρηθεί και ο αριθμός του, διαφορετικά το πεδίο αυτό παραμένει κενό ή εισάγετε όποιον αριθμό θέλετε.

Με συνδρομή "ECR Invoicing"

Εφόσον υπάρχει συνδρομή ECR Invoicing, ακολουθείτε τη γνωστή διαδικασία έκδοσης του τιμολογίου και το εξοφλείτε με κάρτα, χωρίς να ακολουθήσετε την πιο πάνω διαδικασία, καθώς αυτή εκτελείται αυτόματα. Για τις υπόλοιπες δύο (tax-free και προείσπραξη), η ως άνω διαδικασία είναι απαραίτητη.

5.2. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Έκδοση διάφορων αναφορών στατιστικών.

Πιέστε το πλήκτρο  μία φορά και μετά το πλήκτρο



έως ότου δείτε στην πρώτη

σειρά της οθ

>ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΣΤΑΤΙΣ

Πιέστε το πλήκτρο

Μ
Ε
Τ
Ρ
Η
Τ
Α

για είσοδο στο υπομενού των αναφορών.

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές όπου εναλλάσσονται με τα πλήκτ



δεξιά ή

αριστερά:

1. ΣΥΝΟΛΑ ΗΜΕΡΑΣ – Χ
2. ΤΑΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ
3. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ
4. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΑΣ
5. ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
6. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
7. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
9. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
10. ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
11. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
12. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ Ζ –Ζ
13. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
14. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΜΟΣ
15. ΚΛΕΙΣΙΜΟ Φ.Μ.
16. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΜ – Η/Υ
17. ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ
18. ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ
19. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
- 20.
21. ΑΝΑΦΟΡΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ
1.	ΣΥΝΟΛΑ ΗΜΕΡΑΣ – Χ	Οι ημερήσιες πωλήσεις, οι εκπτώσεις, αυξήσεις, αλλαγές κ.α., η ανάλυση του ταμείου και γενικά η ημερήσια εικόνα πωλήσεων – ταμείου. Αυτό το δελτίο είναι εφικτό να εκδοθεί απεριόριστες φορές κατά την διάρκεια της ημέρας χωρίς να μηδενίζονται τα ημερήσια σύνολα.
2.	ΤΑΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ	Η κίνηση του ταμείου είτε από πωλήσεις είτε από εισπράξεις – αναλήψεις έναντι. Η ανάλυση του ταμείου γίνεται ανά τρόπο πληρωμής.
3.	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ	Οι πωλήσεις των ειδών που έχουν κινηθεί στην διάρκεια της ημέρας . Εκτυπώνεται πριν από το δελτίο Z , γιατί με την έκδοση του δελτίου Z μηδενίζονται αυτόματα οι πωλήσεις ειδών ημέρας.
4.	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΑΣ	Οι πωλήσεις των τμημάτων που έχουν κινηθεί στην διάρκεια της ημέρας . Εκτυπώνεται πριν από το δελτίο Z , γιατί με την έκδοση του δελτίου Z μηδενίζονται αυτόματα οι πωλήσεις τμημάτων ημέρας.
5.	ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	Οι συγκεντρωτικές πωλήσεις των τμημάτων από τον τελευταίο μηδενισμό τους. Οι συγκεντρωτικές πωλήσεις τμημάτων παραμένουν καταχωρημένες στην μηχανή έως τον μηδενισμό τους από το βασικό μενού « ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ».
6.	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	Οι πωλήσεις των τμημάτων που έχουν κινηθεί σε συγκεκριμένο εύρος ημερομηνιών (τρέχων μήνας, προηγούμενος μήνας, τρίμηνο, από-έως).
7.	ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ	Εκτυπώνονται οι πωλήσεις που έχουν γίνει ανά χειριστή (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ή ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ). Υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης των πωλήσεων ανά συγκεκριμένο χειριστή ή για όλους. Εκτυπώνεται πριν από το δελτίο Z , γιατί με την έκδοση του δελτίου Z μηδενίζονται αυτόματα τα σύνολα πωλήσεων ανά χειριστή.
8.	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Μέσα από τις γενικές παραμέτρους μπορούμε να επιλέξουμε προς εκτύπωση τα παρακάτω:
	1. ΛΙΣΤΑ ΕΙΔΩΝ	Εκτύπωση προγραμματισμένων παραμέτρων λίστας επιλεγμένων ειδών «από – έως». Με το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] μπορεί να γίνει διακοπή της εκτύπωσης. (Σύνολο ειδών: 30.000) .
	2. ΛΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	Εκτύπωση προγραμματισμένων παραμέτρων λίστας επιλεγμένων τμημάτων «από – έως». Με το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] μπορεί να γίνει διακοπή της εκτύπωσης. (Σύνολο τμημάτων: 100)
	3. ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Εκτύπωση προγραμματισμένων παραμέτρων λίστας τρόπων πληρωμής. Με το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] μπορεί να γίνει διακοπή της εκτύπωσης. (Σύνολο τρόπων πληρωμής: 20)
	4. ΛΙΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ/ ΑΥΞΗΣΕΩΝ	Εκτύπωση προγραμματισμένων παραμέτρων λίστας εκπτώσεων / αυξήσεων. Με το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] μπορεί να γίνει διακοπή της εκτύπωσης. (Σύνολο εκπτώσεων/αυξήσεων: 10)
	5. ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ	Εκτύπωση προγραμματισμένων παραμέτρων λίστας χειριστών. Με το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] μπορεί να γίνει διακοπή της εκτύπωσης. (Σύνολο χειριστών: 10)
	6. ΛΙΣΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ	Εκτύπωση προγραμματισμένων παραμέτρων λίστας επιλεγμένων πελατών «από – έως». Με το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] μπορεί να γίνει διακοπή της εκτύπωσης. (Σύνολο πελατών: 300)

		7. ΛΙΣΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ	Εκτύπωση των προγραμματισμένων παραμέτρων λίστας τραπεζιών «από – έως». Με το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] μπορεί να γίνει διακοπή της εκτύπωσης. (Σύνολο τραπεζιών: 300)
		8. ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Εκτύπωση των προγραμματισμένων παραμέτρων αναφορών, πωλήσεων, περιφερειακών καθώς και των γενικών παραμέτρων.
9.	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	Εκτύπωση συγκεντρωτικού ελέγχου ταμείου από την τελευταία ημερομηνία μηδενισμού στατιστικών.	
10.	ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	Εκτύπωση συγκεντρωτικών στοιχείων (σύνολο πωλήσεων και πωληθέντων τεμαχίων) ανά κατηγορία από την τελευταία ημερομηνία μηδενισμού στατιστικών.	
11.	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ	Εκτύπωση στατιστικών πωλήσεων από την τελευταία ημερομηνία μηδενισμού στατιστικών. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής εκτύπωσης πωλήσεων α) ανά ώρα σε 24ωρη βάση (κωδ.1) , β) ανά ημέρα (κωδ.2) , γ) ανά μήνα (κωδ.3) και δ) ανά ώρα, ανά ημέρα και ανά μήνα σε ένα δελτίο (κωδ.4) .	
12.	ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ Ζ - Ζ	Έκδοση αναφοράς από την φορολογική μνήμη για συγκεκριμένο εύρος δελτίων Z (από αριθμό ZX έως αριθμό ZY). Είναι η πιο συνηθισμένη εκτύπωση που προσκομίζεται στις ΔΟΥ για ανάγνωση της φορολογικής μνήμης (εκτύπωση τριών τελευταίων Z) σε περίπτωση κλεισίματος της μηχανής. Προεπιλεγμένο είναι από το Z No 1 έως το τελευταίο καταχωρημένο στην φορολογική μνήμη. Αφού γίνει η επιλογή του εύρους των Z στη συνέχεια υπάρχει δυνατότητα επιλογής του είδους αναφοράς:	
		Α)ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ	Περιέχονται ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ), ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΟΛΑ Φ.Μ. (ΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ). Στις ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ περιέχονται στοιχεία (ΠΛΗΘΟΣ) για τις εξής περιπτώσεις: 1. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 2. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Φ.Μ. 3. ΒΛΑΒΕΣ CMOS 4. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5. ΑΛΛΑΓΕΣ Φ.Π.Α. 6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΤΛΟΥ 7. ΒΛΑΒΕΣ ΠΜΗΑΔ 8. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ 9.ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ.
		Β)ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ	Περιέχονται ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ Z (ΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ), ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΟΛΑ Φ.Μ. (ΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ), ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ Z . Στις ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ περιέχονται στοιχεία (ΠΛΗΘΟΣ) για τις εξής περιπτώσεις: 1. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 2. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Φ.Μ. 3. ΒΛΑΒΕΣ CMOS 4. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5. ΑΛΛΑΓΕΣ Φ.Π.Α. 6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΤΛΟΥ 7. ΒΛΑΒΕΣ ΠΜΗΑΔ 8. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ 9.ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ.

		Γ)ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ	<p>Περιέχονται ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ Ζ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΟΛΑ Φ.Μ (ΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ). Στις ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ περιέχονται στοιχεία καθώς και το πλήθος των παρακάτω περιπτώσεων για τη συνολική λειτουργία της μηχανής:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 2. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Φ.Μ. 3. ΒΛΑΒΕΣ CMOS 4. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5. ΑΛΛΑΓΕΣ Φ.Π.Α. 6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΤΛΟΥ 7. ΒΛΑΒΕΣ ΠΜΗΑΔ 8. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ 9. ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑ
13.	ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	<p>Έκδοση αναφοράς από την φορολογική μνήμη για συγκεκριμένο εύρος ημερομηνιών (από ημ/νία ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ έως ημ/νία ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ). Προεπιλεγμένη είναι η ημ/νία της ημέρας. Αφού γίνει η επιλογή του εύρους των ημερομηνιών στη συνέχεια υπάρχει δυνατότητα επιλογής του είδους αναφοράς:</p>	
		Α)ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ	<p>Περιέχονται ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ), ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΟΛΑ Φ.Μ. (ΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ). Στις ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ περιέχονται στοιχεία (ΠΛΗΘΟΣ) για τις εξής περιπτώσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 2. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Φ.Μ. 3. ΒΛΑΒΕΣ CMOS 4. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5. ΑΛΛΑΓΕΣ Φ.Π.Α. 6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΤΛΟΥ 7. ΒΛΑΒΕΣ ΠΜΗΑΔ 8. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ 9. ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ.
		Β)ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ	<p>Περιέχονται ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ Ζ (ΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ), ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΟΛΑ Φ.Μ. (ΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ), ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ Ζ. Στις ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ περιέχονται στοιχεία (ΠΛΗΘΟΣ) για τις εξής περιπτώσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 2. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Φ.Μ. 3. ΒΛΑΒΕΣ CMOS 4. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5. ΑΛΛΑΓΕΣ Φ.Π.Α. 6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΤΛΟΥ 7. ΒΛΑΒΕΣ ΠΜΗΑΔ 8. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ 9. ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ.

		Γ)ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ	<p>Περιέχονται ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ Z, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΟΛΑ Φ.Μ (ΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ). Στις ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ περιέχονται στοιχεία καθώς και το πλήθος των παρακάτω περιπτώσεων για τη συνολική λειτουργία της μηχανής:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 2. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Φ.Μ. 3. ΒΛΑΒΕΣ CMOS 4. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5. ΑΛΛΑΓΕΣ Φ.Π.Α. 6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΤΛΟΥ 7. ΒΛΑΒΕΣ ΠΜΗΑΔ 8. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ 9. ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ.
14.	ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ CMOS	<p>Περιέχονται τελευταία σύνολα ΦΜ, χωρισμένα σε ΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ και σε ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ καθώς επίσης και οι ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ.</p> <p>Αυτά τα στοιχεία παρέχονται για το συγκεκριμένο εύρος βλαβών cmos το οποίο ζητιέται κάθε φορά. Στις ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ απεικονίζονται οι κάτωθι περιπτώσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 2. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Φ.Μ. 3. ΒΛΑΒΕΣ CMOS 4. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5. ΑΛΛΑΓΕΣ Φ.Π.Α. 6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΤΛΟΥ 7. ΒΛΑΒΕΣ ΠΜΗΑΔ 8. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ 9. ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ. 	
15.	ΚΛΕΙΣΙΜΟ Φ.Μ.	Έκδοση αναλυτικής εκτύπωσης των τριών (3) τελευταίων Z , για προσκόμιση στην ΔΟΥ του πελάτη σε περίπτωση που κλείνει/παύει να λειτουργεί η μηχανή (π.χ. μεταβίβαση, πλήρωση Φ.Μ.)	
16.	ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Μ. – Η/Υ	<p>Αποστολή περιεχομένων Φορολογικής Μνήμης από αριθμό Z έως αριθμό Z ή από ημ/νία έως ημ/νία (Αναλυτική Αναφορά), μέσω της σειριακής θύρας σε Η/Υ κάνοντας χρήση του προγράμματος ανάγνωσης Φ.Μ.</p> <p>Υπάρχει δυνατότητα επιλογής του είδους αναφοράς:</p>	<p>Α)ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ</p> <p>Περιέχονται ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ), ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΟΛΑ Φ.Μ. (ΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ). Στις ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ περιέχονται στοιχεία (ΠΛΗΘΟΣ) για τις εξής περιπτώσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 2. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Φ.Μ. 3. ΒΛΑΒΕΣ CMOS 4. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5. ΑΛΛΑΓΕΣ Φ.Π.Α. 6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΤΛΟΥ 7. ΒΛΑΒΕΣ ΠΜΗΑΔ 8. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ 9. ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ.

		Β)ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ	<p>Περιέχονται ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ Z (ΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ), ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΟΛΑ Φ.Μ. (ΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ), ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ Z. Στις ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ περιέχονται στοιχεία (ΠΛΗΘΟΣ) για τις εξής περιπτώσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 2. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Φ.Μ. 3. ΒΛΑΒΕΣ CMOS 4. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5. ΑΛΛΑΓΕΣ Φ.Π.Α. 6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΤΛΟΥ 7. ΒΛΑΒΕΣ ΠΜΗΑΔ 8. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ 9. ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ.
		Γ)ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ	<p>Περιέχονται ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ Z, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΟΛΑ Φ.Μ (ΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ). Στις ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ περιέχονται στοιχεία καθώς και το πλήθος των παρακάτω περιπτώσεων για τη συνολική λειτουργία της μηχανής:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 2. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Φ.Μ. 3. ΒΛΑΒΕΣ CMOS 4. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5. ΑΛΛΑΓΕΣ Φ.Π.Α. 6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΤΛΟΥ 7. ΒΛΑΒΕΣ ΠΜΗΑΔ 8. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ 9. ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ.
17.	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ	Εκτύπωση συγκεντρωτικού ελέγχου ειδικών αναλήψεων έναντι από την τελευταία ημερομηνία μηδενισμού τους.	
18.	ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ	Εκτύπωση αναφοράς ανοιχτών τραπεζιών, στην περίπτωση που η μηχανή δουλεύει με διαχείριση τραπεζιών. Δυνατότητα επιλογής ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ή ΑΠΟ-ΕΩΣ.	
19.	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ	Εκτύπωση συνοπτικής κίνησης ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ανά ΦΠΑ (εφόσον είναι ενεργή η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ).	
20.			
21.	ΑΝΑΦΟΡΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	Εκτύπωση ημερολογιακής αναφοράς αποδείξεων ανά κατηγορία ΦΠΑ (ΕΙΣΠΡΑΞΗ, ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ, ΑΞΙΑ ΦΠΑ) και ανάλυση ανά ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Δυνατότητα επιλογής περιόδου (ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑΣ, ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ, ΤΡΙΜΗΝΟ, ΑΠΟ-ΕΩΣ).	

5.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Πιέστε το πλήκτρο



μία φορά και μετά το πλήκτρο



έως ότου δείτε στην οριζонтια σειρά της οθόνης:

>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Πιέστε το πλήκτρο

ΜΕΤΡΗΤΑ

για είσοδο στο υπομενού του προγραμματισμού.

Βασικά πλήκτρα που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής:



Αποδοχή επιλογής (ENTER)



Αναίρεση επιλογής, έξοδος (ESCAPE)



Αριστερή μετακίνηση (Left Cursor)



Δεξιά μετακίνηση (Right Cursor)



Διαγραφή ολόκληρης γραμμής



Διαγραφή χαρακτήρα



Επαναφορά της αρχικής γραμμής (που ήταν ήδη προγραμματισμένη)



Ενεργοποίηση γραφής «πεζών» λατινικών.



Για εισαγωγή συμβόλων

Πιέζοντας μια φορά εμφανίζονται οι παρακάτω χαρακτήρες και αφού γίνει η επιλογή, με το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] γίνεται η αποδοχή.

./!*?!@#\$\$%&()+_=:;,,<>[]"



Το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους χαρακτήρες που είναι τυπωμένοι επάνω στα πλήκτρα. Πατώντας επαναλαμβανόμενα επιλέγουμε ποιόν από τους χαρακτήρες / αριθμό επιθυμούμε.

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές όπου εναλλάσσονται με τα πλήκτρα



ή



αριστερά ή δεξιά:

1. ΕΙΔΩΝ
2. ΤΜΗΜΑΤΩΝ
3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
4. ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
5. ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
6. ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
7. ETHERNET
8. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
9. ΠΕΛΑΤΩΝ
10. ΠΛΗΡΩΜΩΝ
11. ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ / ΑΥΞΗΣΕΩΝ
12. ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
13. ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ
14. ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
15. ΤΙΤΛΟΥ
16. ΥΠΟΤΙΤΛΟΥ
17. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ
18. ΩΡΑΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
19. ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ
20. ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
21. ΠΛΗΚΤΡΩΝ
22. ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΓΠΣ
23. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
24. ΕΦΤΡΟΣ
25. ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
26. ΤΡΑΠΕΖΙΑ
27. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
28. WIFI

5.3.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού **30.000 ΕΙΔΩΝ**.

Εργοστασιακά είναι προγραμματισμένοι οι κωδικοί **των 100 πρώτων ΕΙΔΩΝ** (όπου ο α/α ΕΙΔΟΥΣ № 1 έχει κωδικό ΕΙΔΟΥΣ 000000000000001 έως № 100 αντίστοιχα με κωδικό ΕΙΔΟΥΣ 000000000000100).

1	Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ <div>>ΕΙΔΩΝ</div>																						
2	<p>Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή και στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται:</p> <div>BARCODE:</div> <p>α) Πληκτρολογήστε τον κωδικό BARCODE ή “σαρώστε” με το Barcode Reader και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή ή</p> <p>β) πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] όπου στην οθόνη εμφανίζεται <div>Α/Α ΕΙΔΟΥΣ 1</div></p> <p>Καταχωρείστε τον α/α του ΕΙΔΟΥΣ που επιθυμείτε να προγραμματίσετε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>																						
3	<p>Στην οθόνη εμφανίζεται: <div><X> ΕΙΔΟΣ ΑΛ/ΓΗ</div> όπου <X> είναι ο α/α του επιλεγμένου ΕΙΔΟΥΣ προς καταχώρηση ή διόρθωση.</p> <p>Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>																						
4	<p>Εφόσον έχει γίνει πλέον η επιλογή του ΕΙΔΟΥΣ πιέστε τα πλήκτρα [□] ή [□] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε.</p> <table><tr><td colspan="2">1. BARCODE ΕΙΔΟΥΣ</td></tr><tr><td>Οθόνη</td><td>Ενέργειες</td></tr><tr><td><div>BARCODE: 000000000000001</div></td><td>Πληκτρολογήστε τον κωδικό BARCODE ή “σαρώστε” με το Barcode Reader και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr><tr><td colspan="2">2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</td></tr><tr><td>Οθόνη</td><td>Ενέργειες</td></tr><tr><td><div>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: _</div></td><td>Καταχωρείστε την περιγραφή του ΕΙΔΟΥΣ (μέχρι 20 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr><tr><td colspan="2">3. ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ</td></tr><tr><td>Οθόνη</td><td>Ενέργειες</td></tr><tr><td><div>ΤΙΜΗ - 1 0.00</div></td><td>Καταχωρείστε την ΤΙΜΗ-1 του ΕΙΔΟΥΣ (μέχρι 2 δεκαδικά) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε και δεύτερο τιμοκατάλογο έχετε τη δυνατότητα να επαναλάβετε και για την καταχώρηση για την ΤΙΜΗ-2 του ΕΙΔΟΥΣ. Η τιμή του ΕΙΔΟΥΣ είναι προαιρετική. Η τιμή μπορεί να πληκτρολογηθεί και κατά την διαδικασία της πώλησης.</td></tr><tr><td colspan="2">4. ΤΜΗΜΑ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ</td></tr><tr><td>Οθόνη</td><td>Ενέργειες</td></tr></table>	1. BARCODE ΕΙΔΟΥΣ		Οθόνη	Ενέργειες	<div>BARCODE: 000000000000001</div>	Πληκτρολογήστε τον κωδικό BARCODE ή “σαρώστε” με το Barcode Reader και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ		Οθόνη	Ενέργειες	<div>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: _</div>	Καταχωρείστε την περιγραφή του ΕΙΔΟΥΣ (μέχρι 20 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	3. ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ		Οθόνη	Ενέργειες	<div>ΤΙΜΗ - 1 0.00</div>	Καταχωρείστε την ΤΙΜΗ-1 του ΕΙΔΟΥΣ (μέχρι 2 δεκαδικά) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε και δεύτερο τιμοκατάλογο έχετε τη δυνατότητα να επαναλάβετε και για την καταχώρηση για την ΤΙΜΗ-2 του ΕΙΔΟΥΣ . Η τιμή του ΕΙΔΟΥΣ είναι προαιρετική. Η τιμή μπορεί να πληκτρολογηθεί και κατά την διαδικασία της πώλησης.	4. ΤΜΗΜΑ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ		Οθόνη	Ενέργειες
1. BARCODE ΕΙΔΟΥΣ																							
Οθόνη	Ενέργειες																						
<div>BARCODE: 000000000000001</div>	Πληκτρολογήστε τον κωδικό BARCODE ή “σαρώστε” με το Barcode Reader και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																						
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ																							
Οθόνη	Ενέργειες																						
<div>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: _</div>	Καταχωρείστε την περιγραφή του ΕΙΔΟΥΣ (μέχρι 20 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																						
3. ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ																							
Οθόνη	Ενέργειες																						
<div>ΤΙΜΗ - 1 0.00</div>	Καταχωρείστε την ΤΙΜΗ-1 του ΕΙΔΟΥΣ (μέχρι 2 δεκαδικά) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε και δεύτερο τιμοκατάλογο έχετε τη δυνατότητα να επαναλάβετε και για την καταχώρηση για την ΤΙΜΗ-2 του ΕΙΔΟΥΣ . Η τιμή του ΕΙΔΟΥΣ είναι προαιρετική. Η τιμή μπορεί να πληκτρολογηθεί και κατά την διαδικασία της πώλησης.																						
4. ΤΜΗΜΑ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ																							
Οθόνη	Ενέργειες																						

<div>Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ #</div> <div>1</div>		Καταχωρείστε τον κωδικό τμήματος (1-100) και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Ο κωδικός τμήματος είναι απαραίτητος διότι συνδέει το είδος με συντελεστή ΦΠΑ που είναι υποχρεωτικός για να γίνει η συναλλαγή.		
5.ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ				
Οθόνη		Ενέργειες		
<div>ΜΕΓΙΣΤΟ</div> <div>999999,99</div>		Καταχωρείστε την ανώτατη τιμή πώλησης (μέχρι 2 δεκαδικά). Η καταχώρηση μέγιστης τιμής γίνεται για την αποφυγή λαθών και θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την ήδη καταχωρημένη τιμή του ΕΙΔΟΥΣ . Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.		
6.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΔΟΥΣ				
Οθόνη		Ενέργειες		
<div>ΑΠΟΘΗΚΗ</div> <div>999999,99</div>		Καταχωρείστε την ποσότητα (stock) του ΕΙΔΟΥΣ (μέχρι 2 δεκαδικά) που υπάρχει. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.		
7.ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ				
Οθόνη		Ενέργειες		
<div>ΑΝΟΙΚΤΗ ΤΙΜΗ [ΝΑΙ]</div> <div>ΟΧΙ</div>		Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε: <table border="1"> <tr> <td> <div>ΝΑΙ</div> <p>Η τιμή θα πληκτρολογείται κάθε φορά που θα γίνεται συναλλαγή του ΕΙΔΟΥΣ.</p> </td> <td> <div>ΟΧΙ</div> <p>Οι συναλλαγές του ΕΙΔΟΥΣ θα μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με την ήδη προγραμματισμένη τιμή.</p> </td> </tr> </table> <p>Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>	<div>ΝΑΙ</div> <p>Η τιμή θα πληκτρολογείται κάθε φορά που θα γίνεται συναλλαγή του ΕΙΔΟΥΣ.</p>	<div>ΟΧΙ</div> <p>Οι συναλλαγές του ΕΙΔΟΥΣ θα μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με την ήδη προγραμματισμένη τιμή.</p>
<div>ΝΑΙ</div> <p>Η τιμή θα πληκτρολογείται κάθε φορά που θα γίνεται συναλλαγή του ΕΙΔΟΥΣ.</p>	<div>ΟΧΙ</div> <p>Οι συναλλαγές του ΕΙΔΟΥΣ θα μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με την ήδη προγραμματισμένη τιμή.</p>			
8.ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΙΜΗ				
Οθόνη		Ενέργειες		
<div>ΤΙΜΗ <ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 1></div>		Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε «ΚΛΕΙΣΤΗ 1» ή «ΚΛΕΙΣΤΗ 2» όπου καθορίζετε ποια από τις δύο προγραμματισμένες τιμές θα είναι αυτή με την οποία θα πραγματοποιούνται οι συναλλαγές του εν λόγω ΕΙΔΟΥΣ . Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.		
9.ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ				
Οθόνη		Ενέργειες		
<div>ΕΝΕΡΓΟ [ΝΑΙ]</div> <div>ΟΧΙ</div>		Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε: <table border="1"> <tr> <td> <div>ΝΑΙ</div> <p>Το ΕΙΔΟΣ είναι διαθέσιμο προς πώληση.</p> </td> <td> <div>ΟΧΙ</div> <p>Το ΕΙΔΟΣ δεν είναι διαθέσιμο προς πώληση.</p> </td> </tr> </table>	<div>ΝΑΙ</div> <p>Το ΕΙΔΟΣ είναι διαθέσιμο προς πώληση.</p>	<div>ΟΧΙ</div> <p>Το ΕΙΔΟΣ δεν είναι διαθέσιμο προς πώληση.</p>
<div>ΝΑΙ</div> <p>Το ΕΙΔΟΣ είναι διαθέσιμο προς πώληση.</p>	<div>ΟΧΙ</div> <p>Το ΕΙΔΟΣ δεν είναι διαθέσιμο προς πώληση.</p>			

		Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
10.ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ			
Οθόνη		Ενέργειες	
ΠΩΛ ΜΟΝΑΔ.ΠΟΣΟΤ. <div> <div>[ΝΑΙ]</div> <div>ΟΧΙ</div> </div>		Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:	
		<div> <div>ΝΑΙ</div> </div> Η μονάδα είναι η επιτρεπόμενη ποσότητα πώλησης του ΕΙΔΟΥΣ .	<div> <div>ΟΧΙ</div> </div> Επιτρέπεται οποιαδήποτε ποσότητα πώλησης του εν λόγω ΕΙΔΟΥΣ .
		Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
11.ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ			
Οθόνη		Ενέργειες	
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΕΛΟΣ? <div> <div>[ΝΑΙ]</div> <div>ΟΧΙ</div> </div>		Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:	
		<div> <div>ΝΑΙ</div> </div> Η απόδειξη κλείνει αυτόματα με την πώληση του ΕΙΔΟΥΣ .	<div> <div>ΟΧΙ</div> </div> Η πώληση του εν λόγω ΕΙΔΟΥΣ δεν σημαίνει και το τέλος της απόδειξης.
		Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
12.ΔΙΠΛΟ ΥΨΟΣ			
Οθόνη		Ενέργειες	
ΔΙΠΛΟ ΥΨΟΣ? <div> <div>[ΝΑΙ]</div> <div>ΟΧΙ</div> </div>		Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:	
		<div> <div>ΝΑΙ</div> </div> Η περιγραφή του ΕΙΔΟΥΣ στην απόδειξη θα εκτυπωθεί με χαρακτήρες διπλού ύψους.	<div> <div>ΟΧΙ</div> </div> Η περιγραφή του ΕΙΔΟΥΣ στην απόδειξη θα εκτυπωθεί με κανονικούς χαρακτήρες.
		Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
13.ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ			
Οθόνη		Ενέργειες	
ΕΚΤ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ <div> <div>[ΝΑΙ]</div> <div>ΟΧΙ</div> </div>		Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:	
		<div> <div>ΝΑΙ</div> </div> Θα εκτυπώνεται στην απόδειξη και το συνδεδεμένο τμήμα του ΕΙΔΟΥΣ .	<div> <div>ΟΧΙ</div> </div> Δεν θα εκτυπώνεται στην απόδειξη το συνδεδεμένο τμήμα του ΕΙΔΟΥΣ .
		Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
14.ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			
Οθόνη		Ενέργειες	

	<div>ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ [ΝΑΙ] ΟΧΙ</div>		Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:
	<div>ΝΑΙ</div>		<div>ΟΧΙ</div>
	<div>Διαγράφεται πλήρως το ΕΙΔΟΣ</div>		<div>Το ΕΙΔΟΣ παραμένει ως έχει.</div>
	Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.		
	15.ΠΟΝΤΟΙ		
	Οθόνη	Ενέργειες	
	<div>ΠΟΝΤΟΙ: 0</div>	Καταχωρείστε τους πόντους που αντιστοιχούν στο εν λόγω ΕΙΔΟΣ με κάθε συναλλαγή (0-9999) και τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
	16.ΚΟΥΠΟΝΙ		
	Οθόνη	Ενέργειες	
	<div>BARCODE:</div>	Καταχωρείστε τον αριθμό BARCODE του κουπονιού σε περίπτωση που θέλετε να συνδέσετε το ΕΙΔΟΣ με συγκεκριμένο εκπτωτικό κουπόνι, το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να έχετε ήδη προγραμματίσει από το βασικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ . Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
5	17.ΑΠΟΘΗΚ. ΑΛΛΑΓΩΝ		
	Οθόνη	Ενέργειες	
	<div>ΑΠΟΘΗΚ.ΑΛΛΑΓΩΝ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ</div>	Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:	
	<div>ΝΑΙ</div>		<div>ΟΧΙ</div>
	<div>Αποθηκεύονται όλες οι αλλαγές των παραμέτρων του ΕΙΔΟΥΣ.</div>		<div>Δεν γίνεται αποθήκευση αλλαγών.</div>
	Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.		
	18.SYNC LINK4ALL		
	Αποστολή ή ενημέρωση του τρέχοντος ΕΙΔΟΥΣ .		
Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιάστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ .			

5.3.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού **100 ΤΜΗΜΑΤΩΝ**.

1	Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ <input type="text" value=" >ΤΜΗΜΑΤΩΝ"/> Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																				
2	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται <input type="text" value=" Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ # 1"/> Καταχωρείστε τον α/α του ΤΜΗΜΑΤΟΣ που επιθυμείτε να προγραμματίσετε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																				
3	Εφόσον έχει γίνει πλέον η επιλογή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ πιέστε τα πλήκτρα [□] ή [□] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε. 1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text" value=" ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: -"/></td><td>Καταχωρείστε την περιγραφή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ (μέχρι 20 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr> </tbody> </table> 2.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text" value=" ΚΩΔ. ΦΠΑ (1-5) 1"/></td><td>Καταχωρείστε την κατηγορία ΦΠΑ στην οποία ανήκει το ΤΜΗΜΑ (όπου 1=6%, 2=13%, 3=24%, 4=36% και 5=0%) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr> </tbody> </table> 3.ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text" value=" ΤΙΜΗ - 1 0,00"/> Στη συνέχεια εμφανίζεται: <input type="text" value=" ΤΙΜΗ - 2 0,00"/></td><td>Καταχωρείστε την ΤΙΜΗ-1 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ (μέχρι 2 δεκαδικά) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Καταχωρείστε την ΤΙΜΗ-2 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ (μέχρι 2 δεκαδικά) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr> </tbody> </table> 4.ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text" value=" ΜΕΓΙΣΤΟ 999999,99"/></td><td>Καταχωρείστε την ανώτατη τιμή πώλησης (μέχρι 2 δεκαδικά). Η καταχώρηση μέγιστης τιμής γίνεται για την αποφυγή λαθών και θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την ήδη καταχωρημένη τιμή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr> </tbody> </table> 5.ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text" value=" ΑΝΟΙΚΤΗ ΤΙΜΗ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ"/></td><td>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</td></tr> </tbody> </table>	Οθόνη	Ενέργειες	<input type="text" value=" ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: -"/>	Καταχωρείστε την περιγραφή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ (μέχρι 20 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	Οθόνη	Ενέργειες	<input type="text" value=" ΚΩΔ. ΦΠΑ (1-5) 1"/>	Καταχωρείστε την κατηγορία ΦΠΑ στην οποία ανήκει το ΤΜΗΜΑ (όπου 1=6%, 2=13%, 3=24%, 4=36% και 5=0%) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	Οθόνη	Ενέργειες	<input type="text" value=" ΤΙΜΗ - 1 0,00"/> Στη συνέχεια εμφανίζεται: <input type="text" value=" ΤΙΜΗ - 2 0,00"/>	Καταχωρείστε την ΤΙΜΗ-1 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ (μέχρι 2 δεκαδικά) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Καταχωρείστε την ΤΙΜΗ-2 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ (μέχρι 2 δεκαδικά) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	Οθόνη	Ενέργειες	<input type="text" value=" ΜΕΓΙΣΤΟ 999999,99"/>	Καταχωρείστε την ανώτατη τιμή πώλησης (μέχρι 2 δεκαδικά). Η καταχώρηση μέγιστης τιμής γίνεται για την αποφυγή λαθών και θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την ήδη καταχωρημένη τιμή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ . Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	Οθόνη	Ενέργειες	<input type="text" value=" ΑΝΟΙΚΤΗ ΤΙΜΗ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ"/>	Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:
Οθόνη	Ενέργειες																				
<input type="text" value=" ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: -"/>	Καταχωρείστε την περιγραφή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ (μέχρι 20 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																				
Οθόνη	Ενέργειες																				
<input type="text" value=" ΚΩΔ. ΦΠΑ (1-5) 1"/>	Καταχωρείστε την κατηγορία ΦΠΑ στην οποία ανήκει το ΤΜΗΜΑ (όπου 1=6%, 2=13%, 3=24%, 4=36% και 5=0%) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																				
Οθόνη	Ενέργειες																				
<input type="text" value=" ΤΙΜΗ - 1 0,00"/> Στη συνέχεια εμφανίζεται: <input type="text" value=" ΤΙΜΗ - 2 0,00"/>	Καταχωρείστε την ΤΙΜΗ-1 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ (μέχρι 2 δεκαδικά) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Καταχωρείστε την ΤΙΜΗ-2 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ (μέχρι 2 δεκαδικά) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																				
Οθόνη	Ενέργειες																				
<input type="text" value=" ΜΕΓΙΣΤΟ 999999,99"/>	Καταχωρείστε την ανώτατη τιμή πώλησης (μέχρι 2 δεκαδικά). Η καταχώρηση μέγιστης τιμής γίνεται για την αποφυγή λαθών και θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την ήδη καταχωρημένη τιμή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ . Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																				
Οθόνη	Ενέργειες																				
<input type="text" value=" ΑΝΟΙΚΤΗ ΤΙΜΗ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ"/>	Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:																				

		<div>ΝΑΙ</div> <p>Η τιμή θα πληκτρολογείται κάθε φορά που θα γίνεται συναλλαγή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ</p>	<div>ΟΧΙ</div> <p>Οι συναλλαγές του ΤΜΗΜΑΤΟΣ θα μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με την ήδη προγραμματισμένη τιμή.</p>
		Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
6.ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΙΜΗ			
Οθόνη		Ενέργειες	
		Σ	
<div>ΤΙΜΗ <ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 1></div>		<p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε «ΚΛΕΙΣΤΗ 1» ή «ΚΛΕΙΣΤΗ 2» όπου καθορίζετε ποια από τις δύο προγραμματισμένες τιμές θα είναι αυτή με την οποία θα πραγματοποιούνται οι συναλλαγές του εν λόγω ΤΜΗΜΑΤΟΣ.</p> <p>Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>	
7.ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ			
Οθόνη		Ενέργειες	
		Σ	
<div>ΕΝΕΡΓΟ [ΝΑΙ] ΟΧΙ</div>		<p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</p>	
		<div>ΝΑΙ</div> <p>Το ΤΜΗΜΑ είναι διαθέσιμο προς πώληση.</p>	<div>ΟΧΙ</div> <p>Το ΤΜΗΜΑ δεν είναι διαθέσιμο προς πώληση.</p>
		Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
8.ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ			
Οθόνη		Ενέργειες	
		Σ	
<div>ΠΩΛ.ΜΟΝΑΔ.ΠΟΣΟΤ. [ΝΑΙ] ΟΧΙ</div>		<p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</p>	
		<div>ΝΑΙ</div> <p>Η «μονάδα» είναι η επιτρεπόμενη ποσότητα πώλησης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ.</p>	<div>ΟΧΙ</div> <p>Επιτρέπεται οποιαδήποτε ποσότητα πώλησης του εν λόγω ΤΜΗΜΑΤΟΣ.</p>
		Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
9.ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ			
Οθόνη		Ενέργειες	
		Σ	
<div>ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΕΛΟΣ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ</div>		<p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</p>	
		<div>ΝΑΙ</div> <p>Η απόδειξη κλείνει αυτόματα με την πώληση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ.</p>	<div>ΟΧΙ</div> <p>Η πώληση του εν λόγω ΤΜΗΜΑΤΟΣ δεν σημαίνει και το τέλος της απόδειξης.</p>
		Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
10.ΔΙΠΛΟ ΥΨΟΣ			

Οθόνη	Ενέργειες
<div>ΔΙΠΛΟ ΥΨΟΣ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ</div>	<p>Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε:</p> <div> <div>ΝΑΙ</div> <div>ΟΧΙ</div> </div> <p>Η περιγραφή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ στην απόδειξη θα εκτυπωθεί με χαρακτήρες διπλού ύψους.</p> <p>Η περιγραφή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ στην απόδειξη θα εκτυπωθεί με κανονικούς χαρακτήρες.</p> <p>Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>
11.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	
Οθόνη	Ενέργειες
<div>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1</div>	<p>Καταχωρείστε την κατηγορία στην οποία ανήκει το τμήμα (1-20) ή με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε την κατηγορία και τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>
12.ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	
Οθόνη	Ενέργειες
<div>ΕΚΤΥΠ.ΚΟΥΖΙΝΑΣ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ</div>	<p>Εφόσον έχει προηγηθεί από πριν ο προγραμματισμός του ανάλογου εκτυπωτή κουζίνας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ☐ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ☐ ETHERNET PRINT ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ☐ ΠΕΡΙΕΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ☐ SET SERIAL PORT).</p> <p>Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε:</p> <div> <div>ΝΑΙ</div> <div>ΟΧΙ</div> </div> <p>Εκτυπώνονται τα δελτία παραγγελίας με το είδος και την ποσότητα.</p> <p>Δεν γίνεται εκτύπωση.</p> <p>Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>
13.SYNC. LINK4ALL	
Αποστολή ή ενημέρωση του τρέχοντος ΤΜΗΜΑΤΟΣ .	
14.ΤΥΠΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ	
Οθόνη	Ενέργειες
<div>ΚΑΤΗΓΟΡ.ΠΩΛΗΣΗΣ: <ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ></div>	<p>Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε τον τύπο στον οποίο ανήκει το τμήμα:</p> <div> <div>ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ</div> <div>ΥΠΗΡΕΣΙ ΕΣ</div> </div> <div> <div>ΠΡΟΙΟΝΤ Α</div> </div> <p>Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>
15.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΛΩΝ	
Οθόνη	Ενέργειες
<div>ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΕΛΗ: [ΝΑΙ] ΟΧΙ</div>	<p>Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε:</p>

		<div>ΝΑΙ</div> <div>Υπαγωγή του τμήματος σε ΤΕΛΗ κατά την πώληση.</div>	<div>ΟΧΙ</div> <div>Μη υπαγωγή του τμήματος σε ΤΕΛΗ κατά την πώληση.</div>
		Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
4	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ .		

5.3.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού διάφορων παραμέτρων πωλήσεων.

1	Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ >ΠΑΡΑΜ.ΠΩΛΗΣΕΩΝ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.														
2	Στη συνέχεια πιάστε τα πλήκτρα [□] ή [□] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε.														
	1.ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ														
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 40%;">Οθόνη</th><th style="width: 60%;">Ενέργειες</th></tr> </table>	Οθόνη	Ενέργειες												
Οθόνη	Ενέργειες														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ΜΕΓ. ΑΞΙΑ 999999,99 </div> </td><td style="width: 60%;"> Καταχωρείστε την ανώτατη τιμή πώλησης ΕΙΔΟΥΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ (μέχρι 2 δεκαδικά). Η καταχώρηση μέγιστης τιμής γίνεται για την αποφυγή λαθών. Σε περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί μέγιστες τιμές κατά τον προγραμματισμό ΕΙΔΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ισχύουν οι «μικρότερες» τιμές. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. </td></tr> </table>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ΜΕΓ. ΑΞΙΑ 999999,99 </div>	Καταχωρείστε την ανώτατη τιμή πώλησης ΕΙΔΟΥΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ (μέχρι 2 δεκαδικά). Η καταχώρηση μέγιστης τιμής γίνεται για την αποφυγή λαθών. Σε περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί μέγιστες τιμές κατά τον προγραμματισμό ΕΙΔΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ , ισχύουν οι «μικρότερες» τιμές. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ΜΕΓ. ΑΞΙΑ 999999,99 </div>	Καταχωρείστε την ανώτατη τιμή πώλησης ΕΙΔΟΥΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ (μέχρι 2 δεκαδικά). Η καταχώρηση μέγιστης τιμής γίνεται για την αποφυγή λαθών. Σε περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί μέγιστες τιμές κατά τον προγραμματισμό ΕΙΔΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ , ισχύουν οι «μικρότερες» τιμές. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.														
2.ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 40%;">Οθόνη</th><th style="width: 60%;">Ενέργειες</th></tr> </table>	Οθόνη	Ενέργειες													
Οθόνη	Ενέργειες														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ΜΕΓ.ΠΟΣΟΤ. 99999,99 </div> </td><td style="width: 60%;"> Καταχωρείστε την ανώτατη ποσότητα πώλησης ΕΙΔΟΥΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ (μέχρι 2 δεκαδικά). Η καταχώρηση μέγιστης τιμής γίνεται για την αποφυγή λαθών. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. </td></tr> </table>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ΜΕΓ.ΠΟΣΟΤ. 99999,99 </div>	Καταχωρείστε την ανώτατη ποσότητα πώλησης ΕΙΔΟΥΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ (μέχρι 2 δεκαδικά). Η καταχώρηση μέγιστης τιμής γίνεται για την αποφυγή λαθών. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ΜΕΓ.ΠΟΣΟΤ. 99999,99 </div>	Καταχωρείστε την ανώτατη ποσότητα πώλησης ΕΙΔΟΥΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ (μέχρι 2 δεκαδικά). Η καταχώρηση μέγιστης τιμής γίνεται για την αποφυγή λαθών. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.														
3.ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 40%;">Οθόνη</th><th style="width: 60%;">Ενέργειες</th></tr> </table>	Οθόνη	Ενέργειες													
Οθόνη	Ενέργειες														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ΜΕΓ.ΣΥΝ. 999999,99 </div> </td><td style="width: 60%;"> Καταχωρείστε την ανώτατη αξία πωλήσεων στο σύνολο της απόδειξης (μέχρι 2 δεκαδικά). Η καταχώρηση μέγιστης τιμής γίνεται για την αποφυγή λαθών. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. </td></tr> </table>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ΜΕΓ.ΣΥΝ. 999999,99 </div>	Καταχωρείστε την ανώτατη αξία πωλήσεων στο σύνολο της απόδειξης (μέχρι 2 δεκαδικά). Η καταχώρηση μέγιστης τιμής γίνεται για την αποφυγή λαθών. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ΜΕΓ.ΣΥΝ. 999999,99 </div>	Καταχωρείστε την ανώτατη αξία πωλήσεων στο σύνολο της απόδειξης (μέχρι 2 δεκαδικά). Η καταχώρηση μέγιστης τιμής γίνεται για την αποφυγή λαθών. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.														
4.ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΑΣ															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 40%;">Οθόνη</th><th style="width: 60%;">Ενέργειες</th></tr> </table>	Οθόνη	Ενέργειες													
Οθόνη	Ενέργειες														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ΜΕΓ.ΠΟΣΟΤ. 999999,99 </div> </td><td style="width: 60%;"> Καταχωρείστε την ανώτατη αξία πωλήσεων στο σύνολο της ημέρας (μέχρι 2 δεκαδικά). Η καταχώρηση μέγιστης τιμής γίνεται για την αποφυγή λαθών. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. </td></tr> </table>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ΜΕΓ.ΠΟΣΟΤ. 999999,99 </div>	Καταχωρείστε την ανώτατη αξία πωλήσεων στο σύνολο της ημέρας (μέχρι 2 δεκαδικά). Η καταχώρηση μέγιστης τιμής γίνεται για την αποφυγή λαθών. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ΜΕΓ.ΠΟΣΟΤ. 999999,99 </div>	Καταχωρείστε την ανώτατη αξία πωλήσεων στο σύνολο της ημέρας (μέχρι 2 δεκαδικά). Η καταχώρηση μέγιστης τιμής γίνεται για την αποφυγή λαθών. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.														
5.ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 40%;">Οθόνη</th><th style="width: 60%;">Ενέργειες</th></tr> </table>	Οθόνη	Ενέργειες													
Οθόνη	Ενέργειες														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΜ.? [ΝΑΙ] ΟΧΙ </div> </td><td colspan="2" style="width: 60%;"> Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε: </td></tr> <tr> <td></td><td style="width: 30%; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ΝΑΙ </div> </td><td style="width: 30%; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ΟΧΙ </div> </td></tr> <tr> <td></td><td colspan="2"> Ο αριθμός τεμαχίων/ ποσότητας θα εκτυπώνεται στην απόδειξη. </td></tr> <tr> <td></td><td colspan="2"> Ο αριθμός τεμαχίων/ ποσότητας δεν θα εκτυπώνεται στην απόδειξη. </td></tr> <tr> <td></td><td colspan="2"> Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. </td></tr> </table>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΜ.? [ΝΑΙ] ΟΧΙ </div>	Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ΝΑΙ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ΟΧΙ </div>		Ο αριθμός τεμαχίων/ ποσότητας θα εκτυπώνεται στην απόδειξη.			Ο αριθμός τεμαχίων/ ποσότητας δεν θα εκτυπώνεται στην απόδειξη.			Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΜ.? [ΝΑΙ] ΟΧΙ </div>	Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:														
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ΝΑΙ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ΟΧΙ </div>													
	Ο αριθμός τεμαχίων/ ποσότητας θα εκτυπώνεται στην απόδειξη.														
	Ο αριθμός τεμαχίων/ ποσότητας δεν θα εκτυπώνεται στην απόδειξη.														
	Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.														
6.ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ BARCODE															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 40%;">Οθόνη</th><th style="width: 60%;">Ενέργειες</th></tr> </table>	Οθόνη	Ενέργειες													
Οθόνη	Ενέργειες														

		Σ	
<div>ΕΚΤΥΠ. BARCODE.?</div> <div>[NAI] OXI</div>		Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:	
		<div>NAI</div> Ο αριθμός BARCODE ΕΙΔΟΥΣ θα εκτυπώνεται στην απόδειξη.	<div>OXI</div> Ο αριθμός BARCODE ΕΙΔΟΥΣ δε θα εκτυπώνεται στην απόδειξη.
		Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
7.ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ			
Οθόνη		Ενέργειε	
Σ			
<div>A/A ΤΑΜΕΙΟΥ:</div> <div>1</div>		Καταχωρείστε τον α/α της μηχανής (μέχρι 2 ψηφία) σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μία μηχανές στο ίδιο κατάστημα. Είναι υποχρεωτικό βάσει Νόμου σε αυτή την περίπτωση να έχουν διαφορετική αρίθμηση. Προεπιλεγμένη τιμή είναι το 1. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
8.ΛΕΚΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ			
Οθόνη		Ενέργειε	
Σ			
<div>ΠΕΡ.ΤΑΜΕΙΟΥ:</div> <div>-</div>		Καταχωρείστε την περιγραφή του ΤΑΜΕΙΟΥ (μέχρι 15 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
9.ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ			
Οθόνη		Ενέργειε	
Σ			
<div>ΕΛΕΓ.ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ?</div> <div>[NAI] OXI</div>		Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:	
		<div>NAI</div> Θα πραγματοποιείται έλεγχος του υπολοίπου (stock) στην αποθήκη. Σε περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου δεν θα πραγματοποιείται η πώληση.	<div>OXI</div> Δε θα πραγματοποιείται έλεγχος του υπολοίπου (stock) στην αποθήκη. Στην περίπτωση αυτή είναι εφικτό να υπάρχουν αρνητικά τεμάχια στην αποθήκη αλλά να εκτελούνται κανονικά οι συναλλαγές.
		Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
10.BARCODE ΖΥΓΙΖΟΜΕΝΩΝ (EAN-13)			
Οθόνη		Ενέργειε	
Σ			
<div>ΕΝΕΡΓΟ?</div> <div>[NAI] OXI</div>		Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:	
		<div>NAI</div> Είναι πλέον εφικτό να γίνεται πώληση ΕΙΔΩΝ με ετικέτα BARCODE (π.χ. από ηλεκτρονική ζυγαριά) με ένδειξη αξίας ή βάρους. Πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Στην οθόνη εμφανίζεται [ΑΡ.ΨΗΦΙΩΝ <5>] όπου με	<div>OXI</div> Η παράμετρος παραμένει ανενεργή.

<div><div>ZΥΓΙΣΤΙΚΟ # 129</div><div>ZΥΓΙΣΤΙΚΟ # 229</div><div>ΑΞΙΑΚΟ # 127</div><div>ΑΞΙΑΚΟ # 227</div></div>		<p>τα πλήκτρα [] ή [] επιλέξετε αν ο αριθμός των ψηφίων του κωδικού ΕΙΔΟΥΣ είναι 5 ή 7 και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Στην οθόνη εμφανίζεται: όπου καταχωρείτε το διψήφιο αριθμό (τα δύο πρώτα ψηφία του BARCODE) που θα υποδεικνύει ότι πρόκειται για βάρος ή ποσότητα. Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Στην οθόνη εμφανίζεται: όπου έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε διαδοχικά μέχρι 9 διαφορετικούς διψήφιους αριθμούς. Στο τέλος στην οθόνη εμφανίζεται: όπου καταχωρείτε το διψήφιο αριθμό (τα δύο πρώτα ψηφία του BARCODE) που θα υποδεικνύει ότι πρόκειται για αξία. Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Στην οθόνη εμφανίζεται: όπου έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε διαδοχικά μέχρι 9 διαφορετικούς διψήφιους αριθμούς.</p> <p>Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>
<p>Η μορφή ενός barcode τύπου EAN-13 είναι η εξής:</p> <div><div>## ↓ Αξία ή Ποσότητα/ ΕΛΕΓΧΟΥ Βάρος</div><div>##### ↓ ΚΩΔΙΚΟΣ BARCODE ΕΙΔΟΥΣ που έχει ήδη προγραμματισθεί</div><div>##### ↓ Αξία(2 δεκαδικά) ή βάρος/ποσότητα (3 δεκαδικά)</div><div># ↓ ΨΗΦΙΟ (check digit)</div></div> <p><u>ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ</u></p> <p>A) Έστω ότι έχουμε τον παρακάτω αριθμό BARCODE 29 12345 00182 6 Τα δύο πρώτα ψηφία (29) (εφόσον έχουμε προγραμματίσει ότι πρόκειται για κωδικό βάρους/ποσότητας) υποδεικνύουν ότι το εν λόγω ΕΙΔΟΣ το οποίο έχει προγραμματισθεί με κωδικό 12345 έχει βάρος 0,182. Άρα θα έχουμε πολλαπλασιασμό 0,182 X την τιμή κιλού του εν λόγω ΕΙΔΟΥΣ.</p> <p>B) Έστω ότι έχουμε τον παρακάτω αριθμό BARCODE 27 67890 01013 5 Τα δύο πρώτα ψηφία (27) (εφόσον έχουμε προγραμματίσει ότι πρόκειται για κωδικό αξίας) υποδεικνύουν ότι το εν λόγω ΕΙΔΟΣ το οποίο έχει προγραμματισθεί με κωδικό 67890 έχει αξία 10,13. Άρα θα έχουμε την πώληση του εν λόγω ΕΙΔΟΥΣ με αξία 10,13.</p>		
11.ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΠΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ		
Οθόνη		Ενέργειες
		Σ

<div>ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΠΑ? [NAI] ΟΧΙ</div>		Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε:	
		<div>ΝΑΙ</div> θα εκτυπώνεται πλήρης ανάλυση ΦΠΑ (σύνολο είσπραξης και αξίας ΦΠΑ ανά συντελεστή ΦΠΑ) στην απόδειξη.	<div>ΟΧΙ</div> Δε θα εκτυπώνεται πλήρης ανάλυση ΦΠΑ (σύνολο είσπραξης και αξίας ΦΠΑ ανά συντελεστή ΦΠΑ) στην απόδειξη.
		Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
12.ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ			
Οθόνη		Ενέργειες	
		Σ	
<div>ΕΝΕΡΓ.ΧΕΙΡ.: 10</div>		Καταχωρείστε το πλήθος των χειριστών που είναι ενεργοί (1-10). Πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
		Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε:	
<div>ΤΥΠΟΣ ΧΕΙΡ.: 1</div>		<div>1</div> Υποχρεωτική αλλαγή χειριστή μετά από έκδοση δελτίου Ζ.	<div>2</div> Υποχρεωτική αλλαγή χειριστή πριν από κάθε συναλλαγή.
		<div>0</div> Ο χειριστής αλλάζει ελεύθερα.	
		Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή και επιλογή εκτύπωσης αλλαγής χειριστή.	
13.ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ			
Οθόνη		Ενέργειες	
		Σ	
<div>ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΡ? [NAI] ΟΧΙ</div>		Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε:	
		<div>ΝΑΙ</div> Θα πραγματοποιείται άνοιγμα συρταριού αυτομάτως ή με την πίεση του πλήκτρου [ΣΥΡΤΑΡΙ]	<div>ΟΧΙ</div> Το συρτάρι θα ανοίγει μόνο μηχανικά εφόσον αυτό είναι δυνατό.
Σε περίπτωση που επιλέξετε « ΝΑΙ » στο άνοιγμα συρταριού τότε στην οθόνη εμφανίζεται:		Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
<div>ΑΝΟΙΓΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ</div>		Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε αν το συρτάρι θα ανοίγει αυτομάτως στην ΕΝΑΡΞΗ , στο ΤΕΛΟΣ ή με την ΠΛΗΡΩΜΗ της απόδειξης. Για αποδοχή πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] .	
<div>ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΙΔΟ [NAI] ΟΧΙ</div>		Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε:	
		<div>ΝΑΙ</div> Θα υπάρχει ηχητική ειδοποίηση κατά το άνοιγμα του συρταριού.	<div>ΟΧΙ</div> Δε θα υπάρχει ηχητική ειδοποίηση κατά το άνοιγμα του συρταριού.
		Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
14.ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΑΡΤΑΣ			
Οθόνη		Ενέργειες	
		Σ	
<div>ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ [NAI] ΟΧΙ</div>		Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε:	

		<div>ΝΑΙ</div> <p>Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [ΚΑΡΤΑ] στο κλείσιμο της απόδειξης θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε (κυλιόμενο μενού) κάποιον άλλον ήδη προγραμματισμένο τρόπο με πληρωμή κάρτας (π.χ. VISA, MASTERCARD, DINERS, κ.λπ.)</p>	<div>ΟΧΙ</div> <p>Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [ΚΑΡΤΑ] στο κλείσιμο της απόδειξης, ο μοναδικός τρόπος πληρωμής θα είναι με ΚΑΡΤΑ (που έχει ήδη προγραμματισθεί).</p>
		Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
15.ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			
Οθόνη		Ενέργειες	
<div> <div>ΤΥΠΟΣ ΕΚΤ.</div> <div>DH</div> </div>		Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε:	
		<div>DH</div> <p>Η περιγραφή του τρόπου ΠΛΗΡΩΜΗΣ στην απόδειξη θα εκτυπωθεί με χαρακτήρες διπλού ύψους.</p>	<div>BOLD</div> <p>Η περιγραφή του τρόπου ΠΛΗΡΩΜΗΣ στην απόδειξη θα εκτυπωθεί με έντονους χαρακτήρες.</p>
		Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
16.ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΩΝ			
Οθόνη		Ενέργειες	
<div> <div>ΑΝΑΖ. ΜΕ:</div> <div>BARCODE</div> </div>		Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε:	
		<div>BARCODE</div> <p>Η αναζήτηση με το πλήκτρο [ΕΙΔΟΣ] θα γίνεται βάσει του BARCODE του ΕΙΔΟΥΣ.</p>	<div>A/A</div> <p>Η αναζήτηση με το πλήκτρο [ΕΙΔΟΣ] θα γίνεται βάσει του α/α του ΕΙΔΟΥΣ.</p>
		Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
17.ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ			
Οθόνη		Ενέργειες	
<div> <div>ΑΝΑΖ. ΜΕ:</div> <div>BARCODE</div> </div>		Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε:	
		<div>BARCODE</div> <p>Η αναζήτηση ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ θα γίνεται βάσει του BARCODE του.</p>	<div>A/A</div> <p>Η αναζήτηση ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ θα γίνεται βάσει του α/α του.</p>
		Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
18.ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ LCD			
Οθόνη		Ενέργειες	
<div> <div>ΕΜΦ.ΜΕΡ.ΣΥΝ.</div> <div>[ΝΑΙ] OXI</div> </div>		Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε:	
		<div>ΝΑΙ</div> <p>Θα εμφανίζεται σε κάθε πώληση το ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.</p>	<div>ΟΧΙ</div> <p>Δε θα εμφανίζεται σε κάθε πώληση το ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.</p>
		Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
19.ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΔΟΥΣ			

Οθόνη	Ενέργειες
ΔΙΑΦΟΡ. ΤΙΜΕΣ [ΝΑΙ] ΟΧΙ	<p>Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε:</p> <div> <div>ΝΑΙ</div> <div>ΟΧΙ</div> </div> <p>Θα επιτρέπεται στην ίδια απόδειξη να γίνεται πώληση του ΙΔΙΟΥ κωδικού ΕΙΔΟΥΣ με διαφορετική τιμή.</p> <p>Δε θα επιτρέπεται στην ίδια απόδειξη να γίνεται πώληση του ΙΔΙΟΥ κωδικού ΕΙΔΟΥΣ με διαφορετική τιμή.</p> <p>Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>
20.ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΗ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΕΚΤΥΠ. [ΝΑΙ] ΟΧΙ	<p>Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε:</p> <div> <div>ΟΧΙ</div> <div>ΜΗΧΑΝΗ</div> </div> <p>Δε θα εκτυπώνεται ο κωδικός και το λεκτικό της μηχανής και του χειριστή στην απόδειξη.</p> <p>Θα εκτυπώνεται μόνο ο κωδικός και το λεκτικό της μηχανής στην απόδειξη.</p> <div> <div>ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ</div> <div>ΜΗΧ&ΧΕΙΡ.</div> </div> <p>Θα εκτυπώνεται μόνο ο κωδικός και το λεκτικό του χειριστή στην απόδειξη.</p> <p>Θα εκτυπώνεται ο κωδικός και το λεκτικό της μηχανής και του χειριστή αντίστοιχα στην απόδειξη.</p> <p>Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>
21.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΦΜ	
Οθόνη	Ενέργειες
Α.Φ.Μ.: 999999999	<p>Καταχωρείτε το ΑΦΜ της επιχείρησης και πιάζετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>
22.ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΕΝΕΡΓΗ [ΝΑΙ] ΟΧΙ	<p>Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε:</p> <div> <div>ΝΑΙ</div> <div>ΟΧΙ</div> </div> <p>Απαραίτητη η καταχώρηση του αριθμού της κάρτας απόδειξης πριν την πληρωμή της συναλλαγής.</p> <p>Δεν είναι απαραίτητη η καταχώρηση του αριθμού της κάρτας απόδειξης πριν την πληρωμή της συναλλαγής.</p> <p>Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>
23.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΝΤΩΝ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΝΤΩΝ < ΣΕ ΕΙΔΗ >	<p>Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε:</p>

		<div>ΣΕ ΕΙΔΗ</div> <p>Η συγκέντρωση πόντων του πελάτη πραγματοποιείται σύμφωνα με τους πόντους των πωλημένων ειδών.</p>	<div>ΣΕ ΑΞΙΑ</div> <p>Η συγκέντρωση πόντων του πελάτη πραγματοποιείται σύμφωνα με την αξία των συναλλαγών του (κάθε 1 ΕΥΡΩ αντιστοιχεί και σε 10 πόντους).</p>
Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.			
24.ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΠΟΝΤΩΝ			
Οθόνη		Ενέργειες	
<div>ΕΝΕΡΓΟ [ΝΑΙ] ΟΧΙ</div>		<p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</p> <div> <div>ΝΑΙ</div> <p>Ενεργοποίηση μηδενισμού πόντων</p> <p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε αν ο μηδενισμός θα γίνεται ανά ΜΗΝΑ, ΔΙΜΗΝΟ, ΤΡΙΜΗΝΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ, ΧΡΟΝΟ ή <ΑΠΟ-ΕΩΣ></p> </div> <div> <div>ΟΧΙ</div> <p>Ανενεργή λειτουργία.</p> </div>	
Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.			
25.ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΑΝ Β/Σ			
Οθόνη		Ενέργειες	
<div>ΕΝΕΡΓΟ [ΝΑΙ] ΟΧΙ</div>		<p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</p> <div> <div>ΝΑΙ</div> <p>Έλεγχος ορθότητας αριθμού BARCODE (check digit EAN-13)</p> </div> <div> <div>ΟΧΙ</div> <p>Ανενεργή λειτουργία</p> </div>	
Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.			
26.ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ			
26.1.ΣΕΙΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ			
Οθόνη		Ενέργειες	
<div>ΣΕΙΡΑ: TIM</div>		<p>Καταχωρείστε την περιγραφή της ΣΕΙΡΑΣ των τιμολογίων (μέχρι 10 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p> <p>Α)Σε περίπτωση που καταχωρείτε για πρώτη φορά την περιγραφή της ΣΕΙΡΑΣ ή τροποποιείτε την περιγραφή μη κινηθείσας ΣΕΙΡΑΣ,</p> <p>στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα:</p> <div> <div>ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ</div> </div> <p>Β)Σε περίπτωση που καταχωρήσετε νέα ΣΕΙΡΑ, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα:</p> <div> <div>ΑΝΤΙ. ΣΕΙΡΑΣ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ</div> </div> <p>Σε περίπτωση αποδοχής αντικατάστασης, στην οθόνη</p> <div> <div>ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ</div> </div>	

		<p>εμφανίζεται:</p> <p>Η αρίθμηση της σειράς μηδενίζει στο τέλος του έτους. Σε περίπτωση όμως που αλλαχθεί η ΣΕΙΡΑ τιμολογίων άλλη χρονική στιγμή, τότε γίνεται υποχρεωτικός μηδενισμός αρίθμησης.</p>
26.2.ΠΟΣΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗΣ		
Οθόνη	Ενέργειες	
<div>ΠΟΣΑ ΤΙΜ: ΜΕ ΦΠΑ</div>	<p>Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε:</p> <div> <div> <div>ΜΕ ΦΠΑ</div> <p>Η αξία πώλησης που καταχωρείται συμπεριλαμβάνει την αξία του ΦΠΑ.</p> </div> <div> <div>ΚΑΘΑΡΟ</div> <p>Η αξία πώλησης που καταχωρείται δεν συμπεριλαμβάνει την αξία του ΦΠΑ.</p> </div> </div> <p>Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>	
27.ΥΠΟΧΡ.ΜΕΡ.ΣΥΝΟΛΟΥ		
Οθόνη	Ενέργειες	
<div>ΥΠΟΧΡ.ΜΕΡ.ΣΥΝ.Τ [ΝΑΙ] ΟΧΙ</div>	<p>Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε:</p> <div> <div> <div>ΝΑΙ</div> <p>Ενεργοποιώντας με ΝΑΙ την λειτουργία, πρέπει υποχρεωτικά να πατηθεί το πλήκτρο ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ πριν το ΜΕΤΡΗΤΑ.</p> </div> <div> <div>ΟΧΙ</div> <p>Ανενεργή λειτουργία</p> </div> </div> <p>Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>	
28.ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧ.ΑΦΜ		
Οθόνη	Ενέργειες	
<div>ΑΝΑΚΤ. ΣΤΟΙΧ.ΑΦΜ [ΝΑΙ] ΟΧΙ</div>	<p>Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε:</p> <div> <div> <div>ΝΑΙ</div> <p>Εισάγετε το ΑΦΜ για το οποίο θέλετε να αντλήσετε από την ΑΑΔΕ τα στοιχεία του εν λόγω ΑΦΜ για την έκδοση ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ. Θα ζητηθεί ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ (USERNAME) και ΚΩΔ. ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (PASSWORD) τα οποία θα πρέπει να έχετε προμηθευτεί από την ΑΑΔΕ</p> </div> <div> <div>ΟΧΙ</div> <p>Ανενεργή λειτουργία.</p> </div> </div> <p>Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>	
29.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ		
Οθόνη	Ενέργειες	

	<div>ΕΠΩΝ.-1:</div> <div>ΕΠΩΝ.-2:</div> <div>ΕΠΑΓΓ.-1:</div> <div>ΕΠΑΓΓ.-2:</div> <div>ΔΙΕΥΘ.-1:</div> <div>ΠΟΛΗ:</div> <div>ΤΚ:</div> <div>ΑΦΜ:</div> <div>ΔΟΥ:</div> <div>ΤΗΛ:</div> <div>EMAIL:</div>	<p>Έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε τα εξής στοιχεία σχετικά με τον εκδότη του τιμολογίου:</p> <ul style="list-style-type: none">ΕΠΩΝΥΜΙΑ1, ΕΠΩΝΥΜΙΑ2, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ1, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ2, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ1, ΠΟΛΗ (έως 50 χαρακτήρες)ΤΚ (έως 10 ψηφία)ΑΦΜΔ.Ο.Υ. (έως 40 χαρακτήρες)ΤΗΛΕΦΩΝΟ (έως 12 ψηφία)EMAIL (έως 40 χαρακτήρες) <p>Τέλος πιέζοντας το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή, εμφανίζεται <div>ΕΛΕΓΧΟΣ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ</div> όπου επιλέγοντας ΝΑΙ, εκτυπώνονται τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει για να ελέγξετε την ορθότητα τους.</p>								
30.	<table><tr><th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr><tr><td rowspan="4"></td><td>Ανενεργή λειτουργία</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Οθόνη	Ενέργειες		Ανενεργή λειτουργία					
Οθόνη	Ενέργειες									
	Ανενεργή λειτουργία									
31.QR PAYMENT	<table><tr><th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr><tr><td rowspan="3"><div>ΕΝΕΡΓΟ [ΝΑΙ] ΟΧΙ</div></td><td>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</td></tr><tr><td><div>ΝΑΙ</div>Ενεργοποίηση της λειτουργίας πληρωμής με QR code.</td><td><div>ΟΧΙ</div>Ανενεργή λειτουργία</td></tr><tr><td colspan="2">Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr></table>	Οθόνη	Ενέργειες	<div>ΕΝΕΡΓΟ [ΝΑΙ] ΟΧΙ</div>	Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:	<div>ΝΑΙ</div> Ενεργοποίηση της λειτουργίας πληρωμής με QR code.	<div>ΟΧΙ</div> Ανενεργή λειτουργία	Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.		
Οθόνη	Ενέργειες									
<div>ΕΝΕΡΓΟ [ΝΑΙ] ΟΧΙ</div>	Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:									
	<div>ΝΑΙ</div> Ενεργοποίηση της λειτουργίας πληρωμής με QR code.	<div>ΟΧΙ</div> Ανενεργή λειτουργία								
	Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.									
3	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις- αλλαγές πιάστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ .									

5.3.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ





Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού κάποιων παραμέτρων σχετικά με τα δελτία αναφορών.

1	Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ >ΠΑΡΑΜ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																																
2	<p>Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα [□] ή [□] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε.</p> <p>1.ΤΜΗΜΑ ΣΤΟ Χ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ΕΚΤ.ΤΜΗΜ.ΣΤΟ Χ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ</td><td> <p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ΝΑΙ</th><th>ΟΧΙ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Θα εκτυπώνεται η κίνηση των τμημάτων στο δελτίο αναφοράς Χ.</td><td>Δε θα εκτυπώνεται η κίνηση των τμημάτων στο δελτίο αναφοράς Χ.</td></tr> </tbody> </table> <p>Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p> </td></tr> </tbody> </table> <p>2.ΜΗΔ/ΜΟΣ ΕΙΔΩΝ Ζ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ΜΗΔ.ΕΙΔΩΝ Ζ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ</td><td> <p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ΝΑΙ</th><th>ΟΧΙ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Θα μηδενίζονται τα στοιχεία πωλήσεων των ειδών αυτόματα μετά την έκδοση του δελτίου Ζ.</td><td>Δε θα μηδενίζονται τα στοιχεία πωλήσεων των ειδών αυτόματα μετά την έκδοση του δελτίου Ζ. Μηδενισμός ειδών μπορεί να γίνει από το βασικό μενού ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ όπου υπάρχει η επιλογή ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ.</td></tr> </tbody> </table> <p>Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p> </td></tr> </tbody> </table> <p>3.ΜΕΤΑ Ζ ΣΕ ΠΩΛΗΣΗ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ΠΩΛ.ΜΕΤΑ ΑΠΟ Ζ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ</td><td> <p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ΝΑΙ</th><th>ΟΧΙ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Μετά την έκδοση του δελτίου Ζ θα επιστρέφει η μηχανή αυτομάτως στις ΠΩΛΗΣΕΙΣ.</td><td>Δε θα επιστρέφει η μηχανή αυτομάτως στις ΠΩΛΗΣΕΙΣ μετά την έκδοση του δελτίου Ζ.</td></tr> </tbody> </table> <p>Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p> </td></tr> </tbody> </table> <p>4.ΦΠΑ ΤΜΗΜ. ΣΤΟ Ζ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ΦΠΑ ΤΜΗΜ. ΣΤΟ Ζ [ΝΑΙ] ΟΧΙ</td><td> <p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ΝΑΙ</th><th>ΟΧΙ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Θα εκτυπώνεται ανάλυση ΦΠΑ τμημάτων στο δελτίο Ζ.</td><td>Δεν θα εκτυπώνεται ανάλυση ΦΠΑ τμημάτων στο δελτίο Ζ.</td></tr> </tbody> </table> </td></tr> </tbody> </table>	Οθόνη	Ενέργειες	ΕΚΤ.ΤΜΗΜ.ΣΤΟ Χ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	<p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ΝΑΙ</th><th>ΟΧΙ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Θα εκτυπώνεται η κίνηση των τμημάτων στο δελτίο αναφοράς Χ.</td><td>Δε θα εκτυπώνεται η κίνηση των τμημάτων στο δελτίο αναφοράς Χ.</td></tr> </tbody> </table> <p>Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Θα εκτυπώνεται η κίνηση των τμημάτων στο δελτίο αναφοράς Χ .	Δε θα εκτυπώνεται η κίνηση των τμημάτων στο δελτίο αναφοράς Χ .	Οθόνη	Ενέργειες	ΜΗΔ.ΕΙΔΩΝ Ζ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	<p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ΝΑΙ</th><th>ΟΧΙ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Θα μηδενίζονται τα στοιχεία πωλήσεων των ειδών αυτόματα μετά την έκδοση του δελτίου Ζ.</td><td>Δε θα μηδενίζονται τα στοιχεία πωλήσεων των ειδών αυτόματα μετά την έκδοση του δελτίου Ζ. Μηδενισμός ειδών μπορεί να γίνει από το βασικό μενού ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ όπου υπάρχει η επιλογή ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ.</td></tr> </tbody> </table> <p>Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Θα μηδενίζονται τα στοιχεία πωλήσεων των ειδών αυτόματα μετά την έκδοση του δελτίου Ζ .	Δε θα μηδενίζονται τα στοιχεία πωλήσεων των ειδών αυτόματα μετά την έκδοση του δελτίου Ζ . Μηδενισμός ειδών μπορεί να γίνει από το βασικό μενού ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ όπου υπάρχει η επιλογή ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ .	Οθόνη	Ενέργειες	ΠΩΛ.ΜΕΤΑ ΑΠΟ Ζ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	<p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ΝΑΙ</th><th>ΟΧΙ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Μετά την έκδοση του δελτίου Ζ θα επιστρέφει η μηχανή αυτομάτως στις ΠΩΛΗΣΕΙΣ.</td><td>Δε θα επιστρέφει η μηχανή αυτομάτως στις ΠΩΛΗΣΕΙΣ μετά την έκδοση του δελτίου Ζ.</td></tr> </tbody> </table> <p>Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Μετά την έκδοση του δελτίου Ζ θα επιστρέφει η μηχανή αυτομάτως στις ΠΩΛΗΣΕΙΣ .	Δε θα επιστρέφει η μηχανή αυτομάτως στις ΠΩΛΗΣΕΙΣ μετά την έκδοση του δελτίου Ζ .	Οθόνη	Ενέργειες	ΦΠΑ ΤΜΗΜ. ΣΤΟ Ζ [ΝΑΙ] ΟΧΙ	<p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ΝΑΙ</th><th>ΟΧΙ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Θα εκτυπώνεται ανάλυση ΦΠΑ τμημάτων στο δελτίο Ζ.</td><td>Δεν θα εκτυπώνεται ανάλυση ΦΠΑ τμημάτων στο δελτίο Ζ.</td></tr> </tbody> </table>	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Θα εκτυπώνεται ανάλυση ΦΠΑ τμημάτων στο δελτίο Ζ .	Δεν θα εκτυπώνεται ανάλυση ΦΠΑ τμημάτων στο δελτίο Ζ .
Οθόνη	Ενέργειες																																
ΕΚΤ.ΤΜΗΜ.ΣΤΟ Χ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	<p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ΝΑΙ</th><th>ΟΧΙ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Θα εκτυπώνεται η κίνηση των τμημάτων στο δελτίο αναφοράς Χ.</td><td>Δε θα εκτυπώνεται η κίνηση των τμημάτων στο δελτίο αναφοράς Χ.</td></tr> </tbody> </table> <p>Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Θα εκτυπώνεται η κίνηση των τμημάτων στο δελτίο αναφοράς Χ .	Δε θα εκτυπώνεται η κίνηση των τμημάτων στο δελτίο αναφοράς Χ .																												
ΝΑΙ	ΟΧΙ																																
Θα εκτυπώνεται η κίνηση των τμημάτων στο δελτίο αναφοράς Χ .	Δε θα εκτυπώνεται η κίνηση των τμημάτων στο δελτίο αναφοράς Χ .																																
Οθόνη	Ενέργειες																																
ΜΗΔ.ΕΙΔΩΝ Ζ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	<p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ΝΑΙ</th><th>ΟΧΙ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Θα μηδενίζονται τα στοιχεία πωλήσεων των ειδών αυτόματα μετά την έκδοση του δελτίου Ζ.</td><td>Δε θα μηδενίζονται τα στοιχεία πωλήσεων των ειδών αυτόματα μετά την έκδοση του δελτίου Ζ. Μηδενισμός ειδών μπορεί να γίνει από το βασικό μενού ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ όπου υπάρχει η επιλογή ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ.</td></tr> </tbody> </table> <p>Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Θα μηδενίζονται τα στοιχεία πωλήσεων των ειδών αυτόματα μετά την έκδοση του δελτίου Ζ .	Δε θα μηδενίζονται τα στοιχεία πωλήσεων των ειδών αυτόματα μετά την έκδοση του δελτίου Ζ . Μηδενισμός ειδών μπορεί να γίνει από το βασικό μενού ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ όπου υπάρχει η επιλογή ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ .																												
ΝΑΙ	ΟΧΙ																																
Θα μηδενίζονται τα στοιχεία πωλήσεων των ειδών αυτόματα μετά την έκδοση του δελτίου Ζ .	Δε θα μηδενίζονται τα στοιχεία πωλήσεων των ειδών αυτόματα μετά την έκδοση του δελτίου Ζ . Μηδενισμός ειδών μπορεί να γίνει από το βασικό μενού ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ όπου υπάρχει η επιλογή ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ .																																
Οθόνη	Ενέργειες																																
ΠΩΛ.ΜΕΤΑ ΑΠΟ Ζ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	<p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ΝΑΙ</th><th>ΟΧΙ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Μετά την έκδοση του δελτίου Ζ θα επιστρέφει η μηχανή αυτομάτως στις ΠΩΛΗΣΕΙΣ.</td><td>Δε θα επιστρέφει η μηχανή αυτομάτως στις ΠΩΛΗΣΕΙΣ μετά την έκδοση του δελτίου Ζ.</td></tr> </tbody> </table> <p>Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Μετά την έκδοση του δελτίου Ζ θα επιστρέφει η μηχανή αυτομάτως στις ΠΩΛΗΣΕΙΣ .	Δε θα επιστρέφει η μηχανή αυτομάτως στις ΠΩΛΗΣΕΙΣ μετά την έκδοση του δελτίου Ζ .																												
ΝΑΙ	ΟΧΙ																																
Μετά την έκδοση του δελτίου Ζ θα επιστρέφει η μηχανή αυτομάτως στις ΠΩΛΗΣΕΙΣ .	Δε θα επιστρέφει η μηχανή αυτομάτως στις ΠΩΛΗΣΕΙΣ μετά την έκδοση του δελτίου Ζ .																																
Οθόνη	Ενέργειες																																
ΦΠΑ ΤΜΗΜ. ΣΤΟ Ζ [ΝΑΙ] ΟΧΙ	<p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ΝΑΙ</th><th>ΟΧΙ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Θα εκτυπώνεται ανάλυση ΦΠΑ τμημάτων στο δελτίο Ζ.</td><td>Δεν θα εκτυπώνεται ανάλυση ΦΠΑ τμημάτων στο δελτίο Ζ.</td></tr> </tbody> </table>	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Θα εκτυπώνεται ανάλυση ΦΠΑ τμημάτων στο δελτίο Ζ .	Δεν θα εκτυπώνεται ανάλυση ΦΠΑ τμημάτων στο δελτίο Ζ .																												
ΝΑΙ	ΟΧΙ																																
Θα εκτυπώνεται ανάλυση ΦΠΑ τμημάτων στο δελτίο Ζ .	Δεν θα εκτυπώνεται ανάλυση ΦΠΑ τμημάτων στο δελτίο Ζ .																																

		Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
	5.ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ		
	ΟΘΟΝΗ	ΕΝΕΡΓΕΙ ΕΣ	
	<div> <div>ΜΗΝ. ΑΝΑΦ. ΤΜΗΜ.</div> <div>[ΝΑΙ]</div> <div>ΟΧΙ</div> </div>	Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:	
		<div> <div>ΝΑΙ</div> <p>Αυτόματη εκτύπωση μηνιαίας αναφοράς τμημάτων «Συγκεντρωτικό Μηνιαίο Ζ» την πρώτη εργάσιμη κάθε μήνα, μόλις δώσουμε την πρώτη συναλλαγή της ημέρας.</p> </div>	<div> <div>ΟΧΙ</div> <p>Μη εκτύπωση αναφοράς.</p> </div>
		Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
	6.ΗΜΕΡΟΛ. ΑΝ.ΤΜΗΜΑΤΩΝ		
	ΟΘΟΝΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	
	<div> <div>ΕΝΕΡΓΟ</div> <div>[ΝΑΙ]</div> <div>ΟΧΙ</div> </div>	Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:	
		<div> <div>ΝΑΙ</div> <p>Ενεργοποίηση της λειτουργίας και δυνατότητα λήψης ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ «ΜΗΝΑ», «ΤΡΙΜΗΝΟ», «ΑΠΟ ΕΩΣ» από το μενού ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ □ ΗΜΕΡ. ΠΩΛ.ΤΜΗΜ.</p> </div>	<div> <div>ΟΧΙ</div> <p>Ανενεργή λειτουργία.</p> </div>
		Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
3	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ .		

5.3.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού κάποιων παραμέτρων των περιφερειακών.

1	Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.		
2	Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα [] ή [] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε.		
	1.ΕΝΕΡΓΟ ON-LINE		
	Οθόνη	Ενέργειες	
		Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε: <table border="1" data-bbox="644 636 1434 1128"> <tr> <td data-bbox="644 636 1059 1128">  Ενεργοποίηση της επιλογής του ON-LINE. Αφού πιέσετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή, στην οθόνη εμφανίζεται:  Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε αν η αναζήτηση θα γίνεται από εξωτερική βάση (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΣΗ) ή εσωτερική βάση (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΣΗ). Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. </td><td data-bbox="1059 636 1434 1128">  Ανενεργή η επιλογή του ON-LINE. </td></tr> </table>	 Ενεργοποίηση της επιλογής του ON-LINE . Αφού πιέσετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή, στην οθόνη εμφανίζεται:  Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε αν η αναζήτηση θα γίνεται από εξωτερική βάση (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΣΗ) ή εσωτερική βάση (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΣΗ). Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
 Ενεργοποίηση της επιλογής του ON-LINE . Αφού πιέσετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή, στην οθόνη εμφανίζεται:  Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε αν η αναζήτηση θα γίνεται από εξωτερική βάση (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΣΗ) ή εσωτερική βάση (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΣΗ). Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	 Ανενεργή η επιλογή του ON-LINE .		
2.SET SERIAL PORT			
Οθόνη	Ενέργειες		
	Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε το είδος της σειριακής θύρας: <table border="1" data-bbox="644 1330 1434 2114"> <tr> <td data-bbox="644 1330 1035 2114">  Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. α) BAUDRATE BAUD 1= 115200 Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε το BAUDRATE μεταξύ των τιμών: 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400. β) ΠΕΡΙΦ.ΣΥΣΚΕΥΗ Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε: CMD PROTOCOL Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε: [ΝΑΙ] ΟΧΙ </td><td data-bbox="1035 1330 1434 2114">  Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. α) BAUDRATE BAUD 2= 9600 Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε το BAUDRATE μεταξύ των τιμών: 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400. β) ΠΕΡΙΦ.ΣΥΣΚΕΥΗ Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε: CMD PROTOCOL BARCODE EN/DIS CODE Με τα πλήκτρα [] ή [] </td></tr> </table>	 Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. α) BAUDRATE BAUD 1= 115200 Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε το BAUDRATE μεταξύ των τιμών: 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400. β) ΠΕΡΙΦ.ΣΥΣΚΕΥΗ Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε: CMD PROTOCOL Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε: [ΝΑΙ] ΟΧΙ	 Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. α) BAUDRATE BAUD 2= 9600 Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε το BAUDRATE μεταξύ των τιμών: 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400. β) ΠΕΡΙΦ.ΣΥΣΚΕΥΗ Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε: CMD PROTOCOL BARCODE EN/DIS CODE Με τα πλήκτρα [] ή []
 Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. α) BAUDRATE BAUD 1= 115200 Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε το BAUDRATE μεταξύ των τιμών: 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400. β) ΠΕΡΙΦ.ΣΥΣΚΕΥΗ Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε: CMD PROTOCOL Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε: [ΝΑΙ] ΟΧΙ	 Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. α) BAUDRATE BAUD 2= 9600 Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε το BAUDRATE μεταξύ των τιμών: 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400. β) ΠΕΡΙΦ.ΣΥΣΚΕΥΗ Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε: CMD PROTOCOL BARCODE EN/DIS CODE Με τα πλήκτρα [] ή []		

			<div>Επιλέγετε:</div> <div><div>NAI</div><div>OXI</div></div> <div>Καταχωρείτε: ENABLE CODE 0x 45 DISABLE CODE 0x 44 ΕΠΙΣΤ.ΧΑΡΑΚ T: NAI (OXI)</div> <div>Επιλέγετε: ΕΠΙΣΤ.ΧΑΡΑΚ T (NAI) OXI</div> <div><div>NAI</div><div>Καταχωρείτε: ACK 0x 00000000 NAK 0x 00000000</div></div> <div>SCALE</div> <div>Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε το μοντέλο ζυγαριάς που επιθυμείτε και στη συνέχεια εμφανίζεται μήνυμα «ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ? NAI – OXI»</div> <div>EXTERNAL LCD</div> <div>Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε μεταξύ του 16 και του 20.</div> <div>EXTERNAL KEYBOARD</div> <div>Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε αν θα γίνεται χρήση Barcode Reader ή ΚΩΔΙΚΟΥ.</div>
--	--	--	--






			<div>ESC/POS PRINTER</div> <p>Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε τον τύπο του ESC/POS μεταξύ ESC/POS, COBUS, RBS TP80C, RBS TP80BE. Στη συνέχεια επιλέγετε αν θέλετε αρχικοποίηση παραμέτρων και καταχωρείτε:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (-20 χαρακτήρες) <p>Επιλέγετε:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ CODE PAGE (737 ή 1253)▪ FEED LINES (-50 γραμμές)▪ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ CUTTER (τύπο -ολικό ή μερικό) <div>CAMCORDER</div> <p>Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε αν θα υπάρχει συμβατότητα με CLEVER EYE.</p> <div>NOT USED</div>
		<div>COM 2</div> <p>Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p> <p>α) BAUDRATE BAUD 2= 9600 Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε το BAUDRATE μεταξύ των τιμών: 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400.</p> <p>β) ΠΕΡΙΦ.ΣΥΣΚΕΥΗ Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε:</p> <div>CMD PROTOCOL</div> <div>BARCODE</div> <p>EN/DIS CODE Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε:</p>	

	<div>NAI</div> <p>Καταχωρείτε: ENABLE CODE 0x 45 DISABLE CODE 0x 44 ΕΠΙΣΤ.ΧΑΡΑΚ Τ: NAI (OXI)</p>	<div>OXI</div> <p>Επιλέγετε: ΕΠΙΣΤ.ΧΑΡΑΚ Τ (NAI) OXI</p> <div>NAI</div> <p>Καταχωρείτε: ACK 0x 00000000 NAK 0x 00000000</p>		
	<div>SCALE</div> <p>Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε το μοντέλο ζυγαριάς που επιθυμείτε και στη συνέχεια εμφανίζεται μήνυμα «ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ? NAI – OXI»</p> <div>EXTERNAL LCD</div> <p>Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε μεταξύ του 16 και του 20.</p> <div>EXTERNAL KEYBOARD</div> <p>Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε αν θα γίνεται χρήση Barcode Reader ή ΚΩΔΙΚΟΥ.</p> <div>ESC/POS PRINTER</div> <p>Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε τον τύπο του ESC/POS μεταξύ ESC/POS, COBUS, RBS TP80C, RBS TP80BE. Στη συνέχεια επιλέγετε αν θέλετε αρχικοποίηση παραμέτρων και καταχωρείτε:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (-20 χαρακτήρες) <p>Επιλέγετε:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ CODE PAGE (737 ή 1253)▪ FEED LINES (-50 γραμμές)▪ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ CUTTER (τύπο -ολικό ή μερικό) <div>CAMCORDER</div> <p>Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε αν θα υπάρχει συμβατότητα με CLEVER EYE.</p> <div>NOT USED</div>			
3.HID TYPE				
Οθόνη	Ενέργειες			

		<p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε το είδος μεταξύ:</p> <p>KEYBOARD</p> <p>BARC.SCANNER</p> <p>MASS STORAGE</p>
	4.ETHERNET PRINT	
	Οθόνη	Ενέργειες
		<p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε την ενεργοποίηση ή όχι της εκτύπωσης μέσω ETHERNET (έως 3) και στην περίπτωση ενεργοποίησης τον τύπο της συσκευής (RBS TP80C, RBS TP80BE, ESC/POS, COBUS).</p> <p>Στη συνέχεια επιλέγετε αν θέλετε αρχικοποίηση παραμέτρων.</p> <p>Εφόσον επιλέξετε ναι, στη συνέχεια καταχωρείτε:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (-20 χαρακτήρες) ▪ IP ▪ COM PORT ▪ CODE PAGE (737 ή 1253) ▪ FEED LINES (-50 γραμμές) ▪ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ CUTTER (τύπο -ολικό ή μερικό) <p>Ακολουθείτε τη διαδικασία και για τους 3 εκτυπωτές που έχετε τη δυνατότητα.</p>
3	<p>Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.</p>	

5.3.6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ






Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού διάφορων γενικών παραμέτρων.

1	Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ >ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜ.	
	Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
2	Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα [□] ή [□] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε.	
	1.ΤΟΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	
	Οθόνη	Ενέργειες
		Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [□] ή [□] υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης του πόσο έντονα θα εκτυπώνει ο εκτυπωτής. Η ρύθμιση μπορεί να είναι από 1 έως 10. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
	2.ΜΟΝΑΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	
	Οθόνη	Ενέργειες
		Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:
		
	Η μονάδα αξίας που πληκτρολογούμε θα είναι ακέραιος αριθμός (1.00) . Η μονάδα αξίας που πληκτρολογούμε θα είναι διψήφιος δεκαδικός (0.01) .	
	Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
	3.ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	
	Οθόνη	Ενέργειες
		Επιλέγεται αν θα γίνει επαναφορά των εργοστασιακών παραμέτρων προγραμματισμού ΕΙΔΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ και λοιπών παραμέτρων. Ζητείται επιβεβαίωση.
	4.ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ	
	Οθόνη	Ενέργειες
	 	Καθορίζετε τον αριθμό των γραμμών που «κρατάει» στην μνήμη η μηχανή για να εκτυπώσει. Αφού πιέσετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή στη συνέχεια καθορίζετε το χρόνο εκκίνησης της εκτύπωσης ανεξάρτητα από τον αριθμό εκκρεμών γραμμών. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
	5.ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΩΝ	
	Οθόνη	Ενέργειες
		Καθορίζετε το κενό μεταξύ των γραμμών εκτύπωσης. Η ρύθμιση μπορεί να είναι από 1 έως 10. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
	6.ΧΡΟΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LCD (όταν η μηχανή λειτουργεί με μπαταρία)	
	Οθόνη	Ενέργειες
		Καθορίζετε το χρόνο που θα φωτίζεται το LCD της μηχανής όταν λειτουργεί με μπαταρία. Η ρύθμιση μπορεί να είναι από 1 έως 10. Ο χρόνος αυτός ανανεώνεται με κάθε πάτημα πλήκτρου. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.

7.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
Οθόνη	Ενέργειες
<div>ΚΛΕΙΔΙ:</div>	Εισάγετε το κρυπτογραφημένο κλειδί ενεργοποίησης υπηρεσιών και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
8.BACKUP/RESTORE	
Οθόνη	Ενέργειες
<div>TYPE < USB ></div>	<p>Επιλέγετε:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <USB> και επιλέγετε <BACKUP> για την αποθήκευση παραμετροποίηση της μηχανής (π.χ. ΕΙΔΩΝ) στο USB ή <RESTORE> για την επαναφόρτωση αποθηκευμένης παραμετροποίησης από το USB στην μηχανή. • <SD> και επιλέγετε <BACKUP> για την αποθήκευση παραμετροποίηση της μηχανής (π.χ. ΕΙΔΩΝ) στην εξωτερική κάρτα SD ή <RESTORE> για την επαναφόρτωση αποθηκευμένης παραμετροποίησης από την κάρτα SD στην μηχανή. <p>Αφού επιβεβαιώσετε πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>
9.ΑΥΤ.ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ	
Οθόνη	Ενέργειες
<div>ΑΥΤ. ΑΛΛΑΓΗ: [ΝΑΙ] ΟΧΙ</div>	Επιλέγετε αν θα γίνεται αυτόματη αλλαγή της ώρας ή όχι.
10.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ	
Οθόνη	Ενέργειες
<div>ΕΝΕΡΓΕΙΑ: < CLOUD >I</div>	<p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <div>CLOUD</div> <p>Αποστέλλεται αίτημα και γίνεται αναζήτηση νεότερης έκδοσης ON-LINE.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div>SD</div> <p>Θα αναβαθμίσετε μέσω SD. Απαιτείται κωδικός, γίνεται από τεχνικό.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div>USB</div> <p>Θα αναβαθμίσετε μέσω USB. Απαιτείται κωδικός, γίνεται από τεχνικό.</p> </div> </div> <p>Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Επιπλέον στο τέλος της ημέρας και μετά από Z, εάν υπάρχει αναβάθμιση ερωτάστε αν θα την κάνετε ή όχι.</p>
11.ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΦΜ	
Οθόνη	Ενέργειες
<div>ΚΩΔΙΚΟΣ *</div>	Επιλέγετε αν θα πραγματοποιηθεί οριστική παύση ΦΜ καταχωρώντας τον απαραίτητο κωδικό. Η μηχανή θα πάψει πλέον να λειτουργεί οριστικά και θα αποστείλει τα απαραίτητα στοιχεία στο E-SEND. Μετά από αυτή την ενέργεια η μηχανή δεν θα μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.
12.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ	
ΑΝΕΝΕΡΓΟ	
13.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΛΩΝ	
Οθόνη	Ενέργειες

	<div data-bbox="347 125 628 203"> <p>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΛΩΝ: < ΑΝΕΝΕΡΓΟ ></p> </div>	<p>Επιλέγετε την κατηγορία των ΤΕΛΩΝ μεταξύ των:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΑΝΕΝΕΡΓΟ • ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ • ΕΣΤΙΑΣΗΣ • ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ • ΚΑΖΙΝΟ • ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ
	14.ECO MODE	
	Αφορά μόνο Τεχνικούς.	
3	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις - αλλαγές πιάστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ .	

5.3.7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ETHERNET

1	Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  . Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.		
2	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται  . Με τα πλήκτρα [↑] ή [↓] επιλέξτε εάν θα χρησιμοποιηθεί ETHERNET ή όχι και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.		
3	Σε περίπτωση που επιλέξετε τη χρήση ETHERNET , πιέστε τα πλήκτρα [↑] ή [↓] ώστε να καθορίσετε τις παρακάτω παραμέτρους. Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή και τα πλήκτρα [↑] ή [↓] για τυχόν επιλογή.		
	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ		Οθόν η
	1.	DHCP	 Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
	2.	NET PROTOCOL	 Επιλέξτε <UDP> και <TCP> και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
	3.	SET IP ADDRESS (Εάν είναι απενεργοποιημένη η DHCP παράμετρος)	 Καταχωρείστε τα στοιχεία και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
	4.	SET REMOTE IP	 Καταχωρείστε τα στοιχεία και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
	5.	COM. PORT	 Καταχωρείστε τα στοιχεία και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
	6.	GATEWAY (Εάν είναι απενεργοποιημένη η DHCP παράμετρος)	 Καταχωρείστε τα στοιχεία και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
	7.	PRIMARY DNS (Εάν είναι απενεργοποιημένη η DHCP παράμετρος)	 Καταχωρείστε τα στοιχεία και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
	8.	SECONDARY DNS (Εάν είναι απενεργοποιημένη η DHCP παράμετρος)	 Καταχωρείστε τα στοιχεία και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
	9.	MASK (Εάν είναι απενεργοποιημένη η DHCP παράμετρος)	 Καταχωρείστε τα στοιχεία και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
	10.	INACTIVITY WDT	 Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Σε περίπτωση που επιλέξετε <NAI> , στην οθόνη εμφανίζεται μήνυμα ώστε να καθορίσετε το χρόνο ενεργοποίησης του Watchdog timer και στη συνέχεια τον τρόπο δράσης (ΑΚΥΡΩΣΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ)

	11.	END REC.TIMEOUT	<div> <div>ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ</div> <div>5</div> </div> Καταχωρείστε τα στοιχεία και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
	12.	PRINT SETTINGS	Αυτόματη εκτύπωση όλων των παραπάνω ρυθμίσεων.
	13.	PROTOCOL IN ETHERNET	Ενεργοποιείτε αν το πρωτόκολλο θα είναι μέσω ETHERNET ή OXI
4	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ .		

5.3.8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού **10 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ**.

1	Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ >ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																								
2	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται A/A ΧΕΙΡΙΣΤΗ # 1 Καταχωρείστε τον κωδικό του χειριστή που θέλετε να προγραμματίσετε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																								
3	<p>Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα [] ή [] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε.</p> <p>1.ΟΝΟΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόν η</th><th>Ενέργει ε</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <div>ΟΝΟΜΑ:</div> <div>ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 01</div> </td><td>Με τη βοήθεια των αλφαριθμητικών πλήκτρων καταχωρείστε την επιθυμητή περιγραφή (μέγιστο: 20 χαρακτήρες) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr> </tbody> </table> <p>2.ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόν η</th><th>Ενέργει ε</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <div>ΚΩΔ.ΧΕΙΡ:</div> <div>00001</div> </td><td>Καταχωρείστε τον κωδικό του εν λόγω ΧΕΙΡΙΣΤΗ και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr> </tbody> </table> <p>3.ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόν η</th><th>Ενέργει ε</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <div>ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ</div> <div> <div>ΝΑΙ</div> <div>ΟΧΙ</div> </div> </td><td>Επιλέγεται αν ο εν λόγω χειριστής είναι ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ.</td></tr> </tbody> </table> <p>4.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ)</p> <p>Στην οθόνη εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές ως προς την πρόσβαση του εν λόγω χειριστή όπου χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή και τα πλήκτρα [] ή [] για επιλογή ΝΑΙ (αν επιθυμείτε την πρόσβαση) ή ΟΧΙ (αν δεν επιθυμείτε την πρόσβαση) ορίζετε τις επιθυμητές προσβάσεις του χειριστή.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ΕΠΙΛΟΓ Ε</th><th>Οθόν η (ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 1. <div>ΤΥΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ</div> </td><td> <div> <div>ΤΥΠΟΣ:</div> <div>USER</div> </div> <div>ADMIN – SUPERUSER – USER Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</div> </td></tr> <tr> <td> 2. <div>ΕΠΙΤ.ΠΡΟΓ.ΕΙΔΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ)</div> </td><td> <div> <div>ΠΡΟΓΡ.ΕΙΔΩΝ?</div> <div> <div>[ΝΑΙ]</div> <div>ΟΧΙ</div> </div> </div> <div>Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</div> </td></tr> <tr> <td> 3. <div>ΕΠΙΤ.ΠΡΟΓ.ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)</div> </td><td> <div> <div>ΠΡΟΓΡ.ΤΜΗΜΑΤΩΝ?</div> <div> <div>[ΝΑΙ]</div> <div>ΟΧΙ</div> </div> </div> <div>Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</div> </td></tr> <tr> <td> 4. <div>ΕΠΙΤ.ΑΛ.ΣΥΝ.ΦΠΑ (ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ)</div> </td><td> <div> <div>ΠΡΟΓΡ.ΣΥΝΤ.ΦΠΑ?</div> <div> <div>[ΝΑΙ]</div> <div>ΟΧΙ</div> </div> </div> <div>Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</div> </td></tr> </tbody> </table>			Οθόν η	Ενέργει ε	<div>ΟΝΟΜΑ:</div> <div>ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 01</div>	Με τη βοήθεια των αλφαριθμητικών πλήκτρων καταχωρείστε την επιθυμητή περιγραφή (μέγιστο: 20 χαρακτήρες) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	Οθόν η	Ενέργει ε	<div>ΚΩΔ.ΧΕΙΡ:</div> <div>00001</div>	Καταχωρείστε τον κωδικό του εν λόγω ΧΕΙΡΙΣΤΗ και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	Οθόν η	Ενέργει ε	<div>ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ</div> <div> <div>ΝΑΙ</div> <div>ΟΧΙ</div> </div>	Επιλέγεται αν ο εν λόγω χειριστής είναι ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ.	ΕΠΙΛΟΓ Ε	Οθόν η (ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ)	1. <div>ΤΥΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ</div>	<div> <div>ΤΥΠΟΣ:</div> <div>USER</div> </div> <div>ADMIN – SUPERUSER – USER Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</div>	2. <div>ΕΠΙΤ.ΠΡΟΓ.ΕΙΔΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ)</div>	<div> <div>ΠΡΟΓΡ.ΕΙΔΩΝ?</div> <div> <div>[ΝΑΙ]</div> <div>ΟΧΙ</div> </div> </div> <div>Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</div>	3. <div>ΕΠΙΤ.ΠΡΟΓ.ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)</div>	<div> <div>ΠΡΟΓΡ.ΤΜΗΜΑΤΩΝ?</div> <div> <div>[ΝΑΙ]</div> <div>ΟΧΙ</div> </div> </div> <div>Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</div>	4. <div>ΕΠΙΤ.ΑΛ.ΣΥΝ.ΦΠΑ (ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ)</div>	<div> <div>ΠΡΟΓΡ.ΣΥΝΤ.ΦΠΑ?</div> <div> <div>[ΝΑΙ]</div> <div>ΟΧΙ</div> </div> </div> <div>Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</div>
Οθόν η	Ενέργει ε																								
<div>ΟΝΟΜΑ:</div> <div>ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 01</div>	Με τη βοήθεια των αλφαριθμητικών πλήκτρων καταχωρείστε την επιθυμητή περιγραφή (μέγιστο: 20 χαρακτήρες) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																								
Οθόν η	Ενέργει ε																								
<div>ΚΩΔ.ΧΕΙΡ:</div> <div>00001</div>	Καταχωρείστε τον κωδικό του εν λόγω ΧΕΙΡΙΣΤΗ και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																								
Οθόν η	Ενέργει ε																								
<div>ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ</div> <div> <div>ΝΑΙ</div> <div>ΟΧΙ</div> </div>	Επιλέγεται αν ο εν λόγω χειριστής είναι ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ.																								
ΕΠΙΛΟΓ Ε	Οθόν η (ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ)																								
1. <div>ΤΥΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ</div>	<div> <div>ΤΥΠΟΣ:</div> <div>USER</div> </div> <div>ADMIN – SUPERUSER – USER Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</div>																								
2. <div>ΕΠΙΤ.ΠΡΟΓ.ΕΙΔΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ)</div>	<div> <div>ΠΡΟΓΡ.ΕΙΔΩΝ?</div> <div> <div>[ΝΑΙ]</div> <div>ΟΧΙ</div> </div> </div> <div>Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</div>																								
3. <div>ΕΠΙΤ.ΠΡΟΓ.ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)</div>	<div> <div>ΠΡΟΓΡ.ΤΜΗΜΑΤΩΝ?</div> <div> <div>[ΝΑΙ]</div> <div>ΟΧΙ</div> </div> </div> <div>Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</div>																								
4. <div>ΕΠΙΤ.ΑΛ.ΣΥΝ.ΦΠΑ (ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ)</div>	<div> <div>ΠΡΟΓΡ.ΣΥΝΤ.ΦΠΑ?</div> <div> <div>[ΝΑΙ]</div> <div>ΟΧΙ</div> </div> </div> <div>Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</div>																								

5.	ΕΠΙΤ.ΠΡΟΓ.ΤΙ/ΥΠ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ/ΥΠΟΤΙΤΛΟ Υ)	ΠΡΟΓΡ.ΤΙΤ/ΥΠ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
6.	ΕΠΙΤΡ.ΠΡΟΓΡ.Ε/Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ/ΑΥΞΗΣΕ ΩΝ)	ΠΡΟΓΡ.ΕΚΠ/ΑΥΞ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
7.	ΕΠΙΤ.ΠΡΟΓ.ΠΛΗΡ. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ)	ΠΡΟΓΡ.ΠΛΗΡΩΜΩΝ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
8.	ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ζ (ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ Ζ)	ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ζ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
9.	ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Χ (ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ Χ)	ΠΡΟΣΒΑΣΗ Χ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
10.	ΕΠΙΤΡ.ΔΙΟΡΘΩΣΗ (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ)	ΕΠΙΤΡ.ΔΙΟΡΘΩΣΗ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
11.	ΕΠΙΤΡΕΠ.ΑΛΛΑΓΗ (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ)	ΕΠΙΤΡΕΠ. ΑΛΛΑΓΗ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
12.	ΕΠΙΤΡ.ΑΥΞ/ΕΚΠΤ (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ/ΕΚΠΤΩΣΗΣ)	ΕΠΙΤΡ.ΕΚΠ/ΑΥΞ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
13.	ΕΠΙΤΡ. ΕΙΣ/ΑΝΑΛ (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ/ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΝΑΝΤΙ)	ΕΠΙΤΡ. ΕΙΣ/ΑΝΑΛ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
14.	ΕΠΙΤ.ΠΡΟΓΡ.ΓΕΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ)	ΠΡΟΓ.ΓΕΝ.ΠΑΡΑΜ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
15.	ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡ. (ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ)	ΠΛ.ΠΡΟΣΒ.ΠΡΟΓΡ.? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
16.	ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡ (ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ)	ΠΛ.ΠΡΟΣΒ.ΑΝΑΦ.? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
17.	ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΒ.ΠΩΛ (ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	ΠΛΗΡ.ΠΡΟΣΒ.ΠΩΛ.? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
18.	ΕΠΙΤ.ΕΜΦ.ΗΜ.ΣΥΝ, (ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ)	ΕΠΙΤ.ΕΜΦ.ΣΥΝ.? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
19.	ΕΠΙΤ.ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΦΟΡ. (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ)	ΕΠΙΤ ΑΝΑΦΟΡΩΝ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.

4

Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιάστε το πλήκτρο **[ΑΚΥΡΩΣΗ]** όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**.

5.3.9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού **300 ΠΕΛΑΤΩΝ**.

1	Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ >ΠΕΛΑΤΩΝ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
2	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται ΚΩΔ # 1 όπου καταχωρείτε τον κωδικό του αν τον γνωρίζετε ή πιέζετε [ΜΕΤΡΗΤΑ] και εμφανίζεται Α/Α ΠΕΛΑΤΗ # 1 Καταχωρείτε τον α/α του ΠΕΛΑΤΗ που επιθυμείτε να προγραμματίσετε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
3	Εφόσον έχει γίνει πλέον η επιλογή του ΠΕΛΑΤΗ πιέστε τα πλήκτρα [] ή [] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε.	
	1.ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ	
	Οθόνη	Ενέργειες
	ΕΝΕΡΓΟΣ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε αν ο πελάτης είναι ενεργός ή όχι και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
	2.ΟΝΟΜΑ ΠΕΛΑΤΗ	
	Οθόνη	Ενέργειες
	ΟΝΟΜΑ: -	Καταχωρείτε την περιγραφή του ΠΕΛΑΤΗ (μέχρι 20 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
	3.ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ	
	Οθόνη	Ενέργειες
	ΚΩΔ. # 00000000001	Καταχωρείτε τον κωδικό του ΠΕΛΑΤΗ (μέχρι 11 ψηφία) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
	4.ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	
	Αφού πιέσετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή, έχετε αυτομάτως εκτύπωση του κωδικού BARCODE του ΠΕΛΑΤΗ .	
	5.ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
	Οθόνη	Ενέργειες
	ΕΠΩΝ. -1: -	Καταχωρείτε την επωνυμία του ΠΕΛΑΤΗ που θα εκτυπώνεται στο τιμολόγιο (μέχρι 20 χαρακτήρες) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Δυνατότητα 2 ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ.
	6.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	
	Οθόνη	Ενέργειες
	ΔΙΕΥΘ.-1: -	Καταχωρείτε την διεύθυνση του ΠΕΛΑΤΗ που θα εκτυπώνεται στο τιμολόγιο (μέχρι 20 χαρακτήρες) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Διαδοχικά καταχωρείτε την ΠΟΛΗ και τον ΤΚ ,
	7.ΤΗΛΕΦΩΝΟ	
	Οθόνη	Ενέργειες

<div> <div>ΤΗΛΕΦΩΝΟ:</div> <div></div> </div>		Καταχωρείστε το τηλέφωνο του ΠΕΛΑΤΗ που θα εκτυπώνεται στο τιμολόγιο (μέχρι 20 χαρακτήρες) και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
8.ΔΟΥ		
Οθόνη		Ενέργειες
<div> <div>ΔΟΥ:</div> <div></div> </div>		Καταχωρείστε τη ΔΟΥ του ΠΕΛΑΤΗ που θα εκτυπώνεται στο τιμολόγιο (μέχρι 20 χαρακτήρες) και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
9.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ		
Οθόνη		Ενέργειες
<div> <div>ΕΠΑΓΓ.-1:</div> <div></div> </div>		Καταχωρείστε την επάγγελμα του ΠΕΛΑΤΗ . Υπάρχει η δυνατότητα δύο καταχωρήσεων (μέχρι 20 χαρακτήρες) και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
10.EMAIL		
Οθόνη		Ενέργειες
<div> <div>EMAIL:</div> <div></div> </div>		Καταχωρείστε το email ΠΕΛΑΤΗ (μέχρι 40 χαρακτήρες) και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
11.ΣΧΟΛΙΑ		
Οθόνη		Ενέργειες
<div> <div>ΣΧΟΛΙΑ-1:</div> <div></div> </div>		Καταχωρείστε τα σχόλια (μέχρι 4 γραμμές) που επιθυμείτε να εκτυπώνονται (μέχρι 32 χαρακτήρες) και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Επαναλάβετε το ίδιο και για τις υπόλοιπες γραμμές σχολίων.
12.ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΝΤΩΝ		
Οθόνη		Ενέργειες
<div> <div>ΜΕΓΙΣΤΟ:</div> <div>9999</div> </div>		Καταχωρείστε το ανώτατο όριο πόντων (0-9999). Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
13. ΠΟΝΤΟΙ ΠΕΛΑΤΗ		
Οθόνη		Ενέργειες
<div> <div>ΠΟΝΤΟΙ:</div> <div>9999</div> </div>		Καταχωρείστε τους πόντους του πελάτη (0-9999). Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
14. ΤΥΠΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ		
Οθόνη		Ενέργειες

	<div>ΤΥΠΟΣ: ΕΚΠΤΩΣΗ</div>	<p>Επιλέξτε αν ο τύπος της έκπτωσης θα είναι σε έκπτωση (ποσοστό ή αξία) ή σε κουπόνι.</p> <p>Εάν επιλέξετε <ΕΚΠΤΩΣΗ>, στην συνέχεια θα επιλέξετε αν η έκπτωση θα είναι αξιακή ή ποσοστιαία.</p> <p>Εάν επιλέξετε <ΚΟΥΠΟΝΙ>, στη συνέχεια θα επιλέξετε τον τύπο του κουπονιού (ΕΚΠΤΩΣΗ ή ΕΙΔΟΣ). Στην περίπτωση της έκπτωσης θα πρέπει να επιλέξετε αν θα είναι ποσοστιαία ή αξιακή. Έχετε την δυνατότητα να καταχωρήσετε και σχόλια προς εκτύπωση (έως 3 γραμμές).</p> <p>Στην περίπτωση του ΕΙΔΟΥΣ θα πρέπει να καταχωρήσετε τον α/α του ΕΙΔΟΥΣ. Έχετε την δυνατότητα να καταχωρήσετε και σχόλια προς εκτύπωση (έως 3 γραμμές).</p> <p>Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>
	15. ΕΚΠΤΩΣΗΣ	
	Οθόνη	Ενέργειες
	<div>ΠΟΣΟΣΤΟ: 0.00</div>	<p>Καταχωρείστε το ποσοστό/αξία της έκπτωσης την οποία ο πελάτης τυγχάνει αυτομάτως αφού συμπληρώσει το μέγιστο των πόντων. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>
	16.ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ	
	Πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για την αυτόματη εκτύπωση του κουπονιού.	
4	17.SYNC. LINK4ALL	
	Αποστολή ή ενημέρωση του τρέχοντος ΠΕΛΑΤΗ.	
4	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις - αλλαγές πιάστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.	

5.3.10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού **20 τρόπων ΠΛΗΡΩΜΩΝ**.

1	Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ >ΠΛΗΡΩΜΩΝ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																														
2	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται Α/Α ΠΛΗΡΩΜΗΣ # 1 Καταχωρείστε τον κωδικό του τρόπου πληρωμής που θέλετε να προγραμματίσετε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																														
3	<p>Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα [□] ή [□] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε.</p> <p>1.ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4"> ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ < ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ > </td><td> <p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</p> <table border="1"> <tr> <td> ΜΕΤΡΗΤΑ Ο τρόπος πληρωμής είναι σε μετρητά. </td><td> ΚΑΡΤΑ Ο τρόπος πληρωμής είναι σε κάρτα. </td></tr> <tr> <td> ΕΠΙΤΑΓΗ Ο τρόπος πληρωμής είναι σε επιταγή. </td><td> ΕΤΕΡΟΧΡΟΝ/ΝΗ Ο τρόπος πληρωμής είναι σε ετεροχρονισμένο χρόνο. Αποστέλλεται στο ΕΦΤΡΟΣ και μπορεί να ολοκληρωθεί με «ΚΑΡΤΑ» ή με «ΜΕΤΡΗΤΑ» σε μεταγενέστερο χρόνο. </td></tr> <tr> <td> QR PAYMENT Ο τρόπος πληρωμής είναι με χρήση QR CODE. </td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td colspan="2">2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ</td></tr> <tr> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΕΤΡΗΤΑ </td><td> Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. </td></tr> </tbody> </table> </td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">3.ΕΝΕΡΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗ</td></tr> <tr> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> ΕΝΕΡΓΗ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ </td><td> <p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</p> <table border="1"> <tr> <td> ΝΑΙ Ενεργοποιείται ο κωδικός πληρωμής. </td><td> ΟΧΙ Απενεργοποιείται ο κωδικός πληρωμής. </td></tr> </table> </td></tr> </tbody> </table> </td><td></td></tr> </tbody> </table>	Οθόνη	Ενέργειες	ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ < ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ >	<p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</p> <table border="1"> <tr> <td> ΜΕΤΡΗΤΑ Ο τρόπος πληρωμής είναι σε μετρητά. </td><td> ΚΑΡΤΑ Ο τρόπος πληρωμής είναι σε κάρτα. </td></tr> <tr> <td> ΕΠΙΤΑΓΗ Ο τρόπος πληρωμής είναι σε επιταγή. </td><td> ΕΤΕΡΟΧΡΟΝ/ΝΗ Ο τρόπος πληρωμής είναι σε ετεροχρονισμένο χρόνο. Αποστέλλεται στο ΕΦΤΡΟΣ και μπορεί να ολοκληρωθεί με «ΚΑΡΤΑ» ή με «ΜΕΤΡΗΤΑ» σε μεταγενέστερο χρόνο. </td></tr> <tr> <td> QR PAYMENT Ο τρόπος πληρωμής είναι με χρήση QR CODE. </td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr> </table>	ΜΕΤΡΗΤΑ Ο τρόπος πληρωμής είναι σε μετρητά.	ΚΑΡΤΑ Ο τρόπος πληρωμής είναι σε κάρτα.	ΕΠΙΤΑΓΗ Ο τρόπος πληρωμής είναι σε επιταγή.	ΕΤΕΡΟΧΡΟΝ/ΝΗ Ο τρόπος πληρωμής είναι σε ετεροχρονισμένο χρόνο. Αποστέλλεται στο ΕΦΤΡΟΣ και μπορεί να ολοκληρωθεί με «ΚΑΡΤΑ» ή με «ΜΕΤΡΗΤΑ» σε μεταγενέστερο χρόνο.	QR PAYMENT Ο τρόπος πληρωμής είναι με χρήση QR CODE.		Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.		2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΕΤΡΗΤΑ </td><td> Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. </td></tr> </tbody> </table>	Οθόνη	Ενέργειες	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΕΤΡΗΤΑ	Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.		3.ΕΝΕΡΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗ		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> ΕΝΕΡΓΗ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ </td><td> <p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</p> <table border="1"> <tr> <td> ΝΑΙ Ενεργοποιείται ο κωδικός πληρωμής. </td><td> ΟΧΙ Απενεργοποιείται ο κωδικός πληρωμής. </td></tr> </table> </td></tr> </tbody> </table>	Οθόνη	Ενέργειες	ΕΝΕΡΓΗ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	<p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</p> <table border="1"> <tr> <td> ΝΑΙ Ενεργοποιείται ο κωδικός πληρωμής. </td><td> ΟΧΙ Απενεργοποιείται ο κωδικός πληρωμής. </td></tr> </table>	ΝΑΙ Ενεργοποιείται ο κωδικός πληρωμής.	ΟΧΙ Απενεργοποιείται ο κωδικός πληρωμής.	
Οθόνη	Ενέργειες																														
ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ < ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ >	<p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</p> <table border="1"> <tr> <td> ΜΕΤΡΗΤΑ Ο τρόπος πληρωμής είναι σε μετρητά. </td><td> ΚΑΡΤΑ Ο τρόπος πληρωμής είναι σε κάρτα. </td></tr> <tr> <td> ΕΠΙΤΑΓΗ Ο τρόπος πληρωμής είναι σε επιταγή. </td><td> ΕΤΕΡΟΧΡΟΝ/ΝΗ Ο τρόπος πληρωμής είναι σε ετεροχρονισμένο χρόνο. Αποστέλλεται στο ΕΦΤΡΟΣ και μπορεί να ολοκληρωθεί με «ΚΑΡΤΑ» ή με «ΜΕΤΡΗΤΑ» σε μεταγενέστερο χρόνο. </td></tr> <tr> <td> QR PAYMENT Ο τρόπος πληρωμής είναι με χρήση QR CODE. </td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr> </table>	ΜΕΤΡΗΤΑ Ο τρόπος πληρωμής είναι σε μετρητά.	ΚΑΡΤΑ Ο τρόπος πληρωμής είναι σε κάρτα.		ΕΠΙΤΑΓΗ Ο τρόπος πληρωμής είναι σε επιταγή.	ΕΤΕΡΟΧΡΟΝ/ΝΗ Ο τρόπος πληρωμής είναι σε ετεροχρονισμένο χρόνο. Αποστέλλεται στο ΕΦΤΡΟΣ και μπορεί να ολοκληρωθεί με «ΚΑΡΤΑ» ή με «ΜΕΤΡΗΤΑ» σε μεταγενέστερο χρόνο.	QR PAYMENT Ο τρόπος πληρωμής είναι με χρήση QR CODE.		Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																						
	ΜΕΤΡΗΤΑ Ο τρόπος πληρωμής είναι σε μετρητά.	ΚΑΡΤΑ Ο τρόπος πληρωμής είναι σε κάρτα.																													
	ΕΠΙΤΑΓΗ Ο τρόπος πληρωμής είναι σε επιταγή.	ΕΤΕΡΟΧΡΟΝ/ΝΗ Ο τρόπος πληρωμής είναι σε ετεροχρονισμένο χρόνο. Αποστέλλεται στο ΕΦΤΡΟΣ και μπορεί να ολοκληρωθεί με «ΚΑΡΤΑ» ή με «ΜΕΤΡΗΤΑ» σε μεταγενέστερο χρόνο.																													
	QR PAYMENT Ο τρόπος πληρωμής είναι με χρήση QR CODE.																														
Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																															
2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΕΤΡΗΤΑ </td><td> Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. </td></tr> </tbody> </table>	Οθόνη	Ενέργειες	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΕΤΡΗΤΑ	Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																											
Οθόνη	Ενέργειες																														
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΕΤΡΗΤΑ	Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																														
3.ΕΝΕΡΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗ																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> ΕΝΕΡΓΗ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ </td><td> <p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</p> <table border="1"> <tr> <td> ΝΑΙ Ενεργοποιείται ο κωδικός πληρωμής. </td><td> ΟΧΙ Απενεργοποιείται ο κωδικός πληρωμής. </td></tr> </table> </td></tr> </tbody> </table>	Οθόνη	Ενέργειες	ΕΝΕΡΓΗ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	<p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</p> <table border="1"> <tr> <td> ΝΑΙ Ενεργοποιείται ο κωδικός πληρωμής. </td><td> ΟΧΙ Απενεργοποιείται ο κωδικός πληρωμής. </td></tr> </table>	ΝΑΙ Ενεργοποιείται ο κωδικός πληρωμής.	ΟΧΙ Απενεργοποιείται ο κωδικός πληρωμής.																									
Οθόνη	Ενέργειες																														
ΕΝΕΡΓΗ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	<p>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:</p> <table border="1"> <tr> <td> ΝΑΙ Ενεργοποιείται ο κωδικός πληρωμής. </td><td> ΟΧΙ Απενεργοποιείται ο κωδικός πληρωμής. </td></tr> </table>	ΝΑΙ Ενεργοποιείται ο κωδικός πληρωμής.	ΟΧΙ Απενεργοποιείται ο κωδικός πληρωμής.																												
ΝΑΙ Ενεργοποιείται ο κωδικός πληρωμής.	ΟΧΙ Απενεργοποιείται ο κωδικός πληρωμής.																														

		Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή			
4.ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ					
Οθόνη		Ενέργειες			
<div>ΣΥΝΤ/ΦΙΑ: ΜΕΤΡ</div>		Πληκτρολογήστε την συντομογραφία έως 4 χαρακτήρες και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.			
5.ΣΧΟΛΙΑ					
Οθόνη		Ενέργειες			
<div>ΣΧΟΛΙΑ ΠΛΗΡΩΜ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ</div> <div>ΣΧΟΛΙΑ: -</div>		Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε: <table border="1"> <tr> <td> <div>ΝΑΙ</div> <p>Κάθε φορά που χρησιμοποιείται ο εν λόγω κωδικός πληρωμής θα εκτυπώνονται αυτόματα κάποια σχόλια. Πληκτρολογήστε τα σχόλια έως 30 χαρακτήρες.</p> </td> <td> <div>ΟΧΙ</div> <p>Δε θα εκτυπώνονται σχόλια.</p> </td> </tr> </table>		<div>ΝΑΙ</div> <p>Κάθε φορά που χρησιμοποιείται ο εν λόγω κωδικός πληρωμής θα εκτυπώνονται αυτόματα κάποια σχόλια. Πληκτρολογήστε τα σχόλια έως 30 χαρακτήρες.</p>	<div>ΟΧΙ</div> <p>Δε θα εκτυπώνονται σχόλια.</p>
<div>ΝΑΙ</div> <p>Κάθε φορά που χρησιμοποιείται ο εν λόγω κωδικός πληρωμής θα εκτυπώνονται αυτόματα κάποια σχόλια. Πληκτρολογήστε τα σχόλια έως 30 χαρακτήρες.</p>	<div>ΟΧΙ</div> <p>Δε θα εκτυπώνονται σχόλια.</p>				
		Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.			
6.ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΡΕΣΤΑ					
Οθόνη		Ενέργειες			
<div>ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΡΕΣΤΑ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ</div>		Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε: <table border="1"> <tr> <td> <div>ΝΑΙ</div> <p>Επιτρέπεται να υπολογίζονται ρέστα.</p> </td> <td> <div>ΟΧΙ</div> <p>Δεν επιτρέπεται να υπολογίζονται ρέστα.</p> </td> </tr> </table>		<div>ΝΑΙ</div> <p>Επιτρέπεται να υπολογίζονται ρέστα.</p>	<div>ΟΧΙ</div> <p>Δεν επιτρέπεται να υπολογίζονται ρέστα.</p>
<div>ΝΑΙ</div> <p>Επιτρέπεται να υπολογίζονται ρέστα.</p>	<div>ΟΧΙ</div> <p>Δεν επιτρέπεται να υπολογίζονται ρέστα.</p>				
		Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.			
7.ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					
Οθόνη		Ενέργειες			
<div>ΕΚΤ.ΜΕΡ.ΣΥΝΟΛΟΥ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ</div>		Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε: <table border="1"> <tr> <td> <div>ΝΑΙ</div> <p>Αυτόματη εκτύπωση του μερικού συνόλου της απόδειξης.</p> </td> <td> <div>ΟΧΙ</div> <p>Μη αυτόματη εκτύπωση του μερικού συνόλου της απόδειξης.</p> </td> </tr> </table>		<div>ΝΑΙ</div> <p>Αυτόματη εκτύπωση του μερικού συνόλου της απόδειξης.</p>	<div>ΟΧΙ</div> <p>Μη αυτόματη εκτύπωση του μερικού συνόλου της απόδειξης.</p>
<div>ΝΑΙ</div> <p>Αυτόματη εκτύπωση του μερικού συνόλου της απόδειξης.</p>	<div>ΟΧΙ</div> <p>Μη αυτόματη εκτύπωση του μερικού συνόλου της απόδειξης.</p>				
		Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.			
8.ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ					
Οθόνη		Ενέργειες			
<div>ΕΠΙΤΡ.ΕΙΣΠΡΑΞΗ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ</div>		Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε:			

		<div> <div>NAI</div> <div>Επιτρέπεται να γίνει είσπραξη έναντι με αυτό τον τρόπο πληρωμής.</div> </div>	<div> <div>OXI</div> <div>Δεν επιτρέπεται να γίνει είσπραξη έναντι με αυτό τον τρόπο πληρωμής.</div> </div>
Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.			
9.ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ			
Οθόνη		Ενέργειες	
<div>ΕΠΙΤΡ.ΑΝΑΛΗΨΗ?</div> <div>[NAI] OXI</div>		Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:	
		<div> <div>NAI</div> <div>Επιτρέπεται να γίνει ανάληψη έναντι με αυτό τον τρόπο πληρωμής.</div> </div>	<div> <div>OXI</div> <div>Δεν επιτρέπεται να γίνει ανάληψη έναντι με αυτό τον τρόπο πληρωμής.</div> </div>
Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.			
10.ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ			
Οθόνη		Ενέργειες	
<div>ΠΛΗΚΤΡΟΛ. ΠΟΣΟΥ?</div> <div>[NAI] OXI</div>		Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:	
		<div> <div>NAI</div> <div>Θα χρειάζεται πληκτρολόγηση του ποσού πληρωμής.</div> </div>	<div> <div>OXI</div> <div>Δεν θα χρειάζεται πληκτρολόγηση του ποσού πληρωμής. Πιέζοντας το πλήκτρο πληρωμής θα γίνεται πλήρη εξόφληση με τον συγκεκριμένο τρόπο.</div> </div>
Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.			
11.ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ/ΑΥΞΗΣΗ			
Οθόνη		Ενέργειες	
<div>ΑΥΤΟΜ.ΕΚΠ/ΑΥΞ?</div> <div>[NAI] OXI</div>		Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:	
<div>ΚΩΔΙΚΟΣ Ε/Α:</div> <div>1</div>		<div> <div>NAI</div> <div>Θα πραγματοποιείται αυτόματα η έκπτωση/αύξηση. Σε περίπτωση που επιλέξετε «NAI» πληκτρολογήστε τον ήδη προγραμματισμένο κωδικό έκπτωσης (1-10)</div> </div>	<div> <div>OXI</div> <div>Ανενεργή παράμετρος.</div> </div>
Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.			
12.ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΑΣ			
Οθόνη		Ενέργειες	
<div>XXXX ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ?</div> <div>[NAI] OXI</div>		Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε:	
		<div> <div>NAI</div> <div>Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής θα περιλαμβάνεται στο μενού των προγραμματισμένων ΚΑΡΤΩΝ.</div> </div>	<div> <div>OXI</div> <div>Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής δεν θα περιλαμβάνεται στο μενού των προγραμματισμένων ΚΑΡΤΩΝ.</div> </div>

		Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
4	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ .	

5.3.11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ / ΑΥΞΗΣΕΩΝ

1	Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ >ΕΚΠΤΩΣ./ΑΥΞΗΣΗ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																										
2	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται Α/Α ΕΚΠ/ΑΥΞ 1 Καταχωρείστε τον κωδικό της έκπτωσης/αύξησης που θέλετε να προγραμματίσετε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																										
3	Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα [□] ή [□] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε. 1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ/ΑΥΞΗΣΗΣ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ΠΕΡΙΓΡ. ΕΚΠΤΩΣΗ</td><td>Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr> </tbody> </table> 2.ΕΚΠΤΩΣΗ/ΑΥΞΗΣΗ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ΤΥΠΟΣ: < ΕΚΠΤΩΣΗ ></td><td>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε: <table border="1"> <tr> <td>ΕΚΠΤΩΣΗ</td><td>ΑΥΞΗΣΗ</td></tr> </table> <p>Η αναζήτηση θα γίνεται με κριτήριο την «ΕΚΠΤΩΣΗ». Η αναζήτηση θα γίνεται με κριτήριο την «ΑΥΞΗΣΗ».</p> <p>Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p> </td></tr> </tbody> </table> 3.ΠΟΣΟΥ/ΠΟΣΟΣΤΟΥ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ΤΥΠΟΣ: < ΠΟΣΟ ></td><td>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε: <table border="1"> <tr> <td>ΠΟΣΟ</td><td>ΠΟΣΟΣΤΟ</td></tr> </table> <p>Η έκπτωση/αύξηση θα είναι σε αξία. Η έκπτωση/αύξηση θα είναι ποσοστιαία.</p> <p>Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p> </td></tr> </tbody> </table> 4.ΕΚΠΤΩΣΗ/ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΠΩΛΗΣΗ/ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ΕΑ ΣΕ: < ΕΚΠΤΩΣΗ ></td><td>Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε: <table border="1"> <tr> <td>ΠΩΛΗΣΗ</td><td>ΜΕΡ.ΣΥΝ</td></tr> </table> <p>Η έκπτωση/αύξηση θα πραγματοποιείται ανά πώληση. Η έκπτωση/αύξηση θα πραγματοποιείται στο Μερικό Σύνολο.</p> </td></tr> <tr> <td></td><td> <table border="1"> <tr> <td>ΠΩΛ.&ΜΕΡ.ΣΥΝ.</td><td></td></tr> </table> <p>Η έκπτωση/αύξηση θα πραγματοποιείται ανά πώληση και στο Μερικό Σύνολο.</p> </td></tr> </tbody> </table>	Οθόνη	Ενέργειες	ΠΕΡΙΓΡ. ΕΚΠΤΩΣΗ	Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	Οθόνη	Ενέργειες	ΤΥΠΟΣ: < ΕΚΠΤΩΣΗ >	Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε: <table border="1"> <tr> <td>ΕΚΠΤΩΣΗ</td><td>ΑΥΞΗΣΗ</td></tr> </table> <p>Η αναζήτηση θα γίνεται με κριτήριο την «ΕΚΠΤΩΣΗ». Η αναζήτηση θα γίνεται με κριτήριο την «ΑΥΞΗΣΗ».</p> <p>Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	Οθόνη	Ενέργειες	ΤΥΠΟΣ: < ΠΟΣΟ >	Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε: <table border="1"> <tr> <td>ΠΟΣΟ</td><td>ΠΟΣΟΣΤΟ</td></tr> </table> <p>Η έκπτωση/αύξηση θα είναι σε αξία. Η έκπτωση/αύξηση θα είναι ποσοστιαία.</p> <p>Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	Οθόνη	Ενέργειες	ΕΑ ΣΕ: < ΕΚΠΤΩΣΗ >	Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε: <table border="1"> <tr> <td>ΠΩΛΗΣΗ</td><td>ΜΕΡ.ΣΥΝ</td></tr> </table> <p>Η έκπτωση/αύξηση θα πραγματοποιείται ανά πώληση. Η έκπτωση/αύξηση θα πραγματοποιείται στο Μερικό Σύνολο.</p>	ΠΩΛΗΣΗ	ΜΕΡ.ΣΥΝ		<table border="1"> <tr> <td>ΠΩΛ.&ΜΕΡ.ΣΥΝ.</td><td></td></tr> </table> <p>Η έκπτωση/αύξηση θα πραγματοποιείται ανά πώληση και στο Μερικό Σύνολο.</p>	ΠΩΛ.&ΜΕΡ.ΣΥΝ.	
Οθόνη	Ενέργειες																										
ΠΕΡΙΓΡ. ΕΚΠΤΩΣΗ	Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																										
Οθόνη	Ενέργειες																										
ΤΥΠΟΣ: < ΕΚΠΤΩΣΗ >	Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε: <table border="1"> <tr> <td>ΕΚΠΤΩΣΗ</td><td>ΑΥΞΗΣΗ</td></tr> </table> <p>Η αναζήτηση θα γίνεται με κριτήριο την «ΕΚΠΤΩΣΗ». Η αναζήτηση θα γίνεται με κριτήριο την «ΑΥΞΗΣΗ».</p> <p>Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ																								
ΕΚΠΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ																										
Οθόνη	Ενέργειες																										
ΤΥΠΟΣ: < ΠΟΣΟ >	Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε: <table border="1"> <tr> <td>ΠΟΣΟ</td><td>ΠΟΣΟΣΤΟ</td></tr> </table> <p>Η έκπτωση/αύξηση θα είναι σε αξία. Η έκπτωση/αύξηση θα είναι ποσοστιαία.</p> <p>Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ																								
ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ																										
Οθόνη	Ενέργειες																										
ΕΑ ΣΕ: < ΕΚΠΤΩΣΗ >	Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε: <table border="1"> <tr> <td>ΠΩΛΗΣΗ</td><td>ΜΕΡ.ΣΥΝ</td></tr> </table> <p>Η έκπτωση/αύξηση θα πραγματοποιείται ανά πώληση. Η έκπτωση/αύξηση θα πραγματοποιείται στο Μερικό Σύνολο.</p>	ΠΩΛΗΣΗ	ΜΕΡ.ΣΥΝ																								
ΠΩΛΗΣΗ	ΜΕΡ.ΣΥΝ																										
	<table border="1"> <tr> <td>ΠΩΛ.&ΜΕΡ.ΣΥΝ.</td><td></td></tr> </table> <p>Η έκπτωση/αύξηση θα πραγματοποιείται ανά πώληση και στο Μερικό Σύνολο.</p>	ΠΩΛ.&ΜΕΡ.ΣΥΝ.																									
ΠΩΛ.&ΜΕΡ.ΣΥΝ.																											

		Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
5.ΕΝΕΡΓΗ ΕΚΠΤΩΣΗ/ΑΥΞΗΣΗ		
Οθόνη	Ενέργειες	
<div>ΕΝΕΡΓΗ [ΝΑΙ] ΟΧΙ</div>	Με τα πλήκτρα [□] ή [□] επιλέγετε: <div> <div>ΝΑΙ</div> <div>ΟΧΙ</div> </div> Ενεργοποίηση της έκπτωσης/αύξησης. Ανενεργή έκπτωσης/αύξησης. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
6.ΑΞΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ/ΑΥΞΗΣΗΣ		
Οθόνη	Ενέργειες	
<div>ΠΟΣ.ΕΚΠ (ΑΥΞ): 0.00</div>	Πληκτρολογήστε την αξία και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
7.ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΞΙΑ		
Οθόνη	Ενέργειες	
<div>ΜΕΓΙΣΤΗ: 99999,99</div>	Πληκτρολογήστε την μέγιστη αξία και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
8.ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ		
Οθόνη	Ενέργειες	
<div>ΜΕΓΙΣΤΟ: 99.00</div>	Πληκτρολογήστε την αξία του ποσοστού (δεν μπορεί να υπερβαίνει το 99.00) και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
4	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιάστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ .	



Οι πρώτοι **(4) κωδικοί** δεν δέχονται μεταβολή για τις πρώτες **(3) παραμέτρους**.

(κωδ.#1□ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΞΙΑΣ, κωδ.#2□ΕΚΠΤΩΣΗ %, κωδ.#3□ΑΥΞΗΣΗ ΑΞΙΑΣ, κωδ.#4□ΑΥΞΗΣΗ %)

5.3.12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

1	Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ >ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																				
2	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται Α/Α ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 1 Καταχωρείστε τον κωδικό του εισιτηρίου που θέλετε να προγραμματίσετε (1-2) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																				
3	<p>Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα [] ή [] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε.</p> <p>1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ</p> <table> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> <tr> <td>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: -</td><td>Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr> </table> <p>2.ΑΞΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ</p> <table> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> <tr> <td>ΤΙΜΗ 1.00</td><td>Πληκτρολογήστε την τιμή του εισιτηρίου (μέγιστη αξία 9999,99) και τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr> </table> <p>3.ΕΝΕΡΓΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ</p> <table> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> <tr> <td>ΕΝΕΡΓΟ [ΝΑΙ] ΟΧΙ</td><td>Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε:</td></tr> <tr> <td></td><td> <table> <tr> <td>ΝΑΙ</td><td>ΟΧΙ</td></tr> <tr> <td>Ενεργοποίηση εισιτηρίου.</td><td>Ανενεργό εισιτήριο.</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td></td><td>Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr> </table>	Οθόνη	Ενέργειες	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: -	Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	Οθόνη	Ενέργειες	ΤΙΜΗ 1.00	Πληκτρολογήστε την τιμή του εισιτηρίου (μέγιστη αξία 9999,99) και τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	Οθόνη	Ενέργειες	ΕΝΕΡΓΟ [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε:		<table> <tr> <td>ΝΑΙ</td><td>ΟΧΙ</td></tr> <tr> <td>Ενεργοποίηση εισιτηρίου.</td><td>Ανενεργό εισιτήριο.</td></tr> </table>	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Ενεργοποίηση εισιτηρίου.	Ανενεργό εισιτήριο.		Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
Οθόνη	Ενέργειες																				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: -	Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																				
Οθόνη	Ενέργειες																				
ΤΙΜΗ 1.00	Πληκτρολογήστε την τιμή του εισιτηρίου (μέγιστη αξία 9999,99) και τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																				
Οθόνη	Ενέργειες																				
ΕΝΕΡΓΟ [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε:																				
	<table> <tr> <td>ΝΑΙ</td><td>ΟΧΙ</td></tr> <tr> <td>Ενεργοποίηση εισιτηρίου.</td><td>Ανενεργό εισιτήριο.</td></tr> </table>	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Ενεργοποίηση εισιτηρίου.	Ανενεργό εισιτήριο.																
ΝΑΙ	ΟΧΙ																				
Ενεργοποίηση εισιτηρίου.	Ανενεργό εισιτήριο.																				
	Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																				
4	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ .																				

5.3.13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ

1	Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ το >ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ . Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.				
2	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται Α/Α ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ 1 Καταχωρείστε τον κωδικό του κουπονιού που θέλετε να προγραμματίσετε (1-1000) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.				
3	Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα [] ή [] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε.				
	1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ				
	<table><tr><td>Οθόν η</td><td>Ενέργειες</td></tr><tr><td><div>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: -</div></td><td>Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr></table>	Οθόν η	Ενέργειες	<div>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: -</div>	Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
	Οθόν η	Ενέργειες			
	<div>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: -</div>	Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.			
	2.BARCODE ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ				
	<table><tr><td>Οθόν η</td><td>Ενέργειες</td></tr><tr><td><div>BARCODE: 00000000</div></td><td>Πληκτρολογήστε τον κωδικό BARCODE (μέγιστο 15 χαρακτήρες) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr></table>	Οθόν η	Ενέργειες	<div>BARCODE: 00000000</div>	Πληκτρολογήστε τον κωδικό BARCODE (μέγιστο 15 χαρακτήρες) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
	Οθόν η	Ενέργειες			
	<div>BARCODE: 00000000</div>	Πληκτρολογήστε τον κωδικό BARCODE (μέγιστο 15 χαρακτήρες) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.			
	3.ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ				
<table><tr><td>Οθόν η</td><td>Ενέργειες</td></tr><tr><td><div>ΤΥΠΟΣ < ΠΟΣΟ ></div></td><td>Επιλέξτε τον τύπο του κουπονιού ΠΟΣΟ ή ΠΟΣΟΣΤΟ και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr></table>	Οθόν η	Ενέργειες	<div>ΤΥΠΟΣ < ΠΟΣΟ ></div>	Επιλέξτε τον τύπο του κουπονιού ΠΟΣΟ ή ΠΟΣΟΣΤΟ και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
Οθόν η	Ενέργειες				
<div>ΤΥΠΟΣ < ΠΟΣΟ ></div>	Επιλέξτε τον τύπο του κουπονιού ΠΟΣΟ ή ΠΟΣΟΣΤΟ και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.				
4.ΑΞΙΑ/ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ					
<table><tr><td>Οθόν η</td><td>Ενέργειες</td></tr><tr><td><div>ΤΙΜΗ 1.00</div></td><td>Πληκτρολογήστε την αξία/ποσοστό του κουπονιού και τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr></table>	Οθόν η	Ενέργειες	<div>ΤΙΜΗ 1.00</div>	Πληκτρολογήστε την αξία/ποσοστό του κουπονιού και τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
Οθόν η	Ενέργειες				
<div>ΤΙΜΗ 1.00</div>	Πληκτρολογήστε την αξία/ποσοστό του κουπονιού και τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.				
4	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ .				

5.3.14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

1	Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ >ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.						
2	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡ. 1 Καταχωρείστε τον κωδικό της κατηγορίας που θέλετε να προγραμματίσετε (1-20) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.						
3	<p>Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται η παρακάτω παράμετρος προς καταχώρηση ή διόρθωση.</p> <table> <tr> <th colspan="2">1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ</th></tr> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> <tr> <td> <div>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</div> </td><td> <p>Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p> </td></tr> </table> <p>2.SYNC. LINK4ALL</p> <p>Αποστολή ή ενημέρωση της τρέχουσας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.</p>	1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ		Οθόνη	Ενέργειες	<div>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</div>	<p>Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>
1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ							
Οθόνη	Ενέργειες						
<div>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</div>	<p>Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>						
4	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ .						





5.3.15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ



Απαιτείται να έχει προηγηθεί έκδοση δελτίου Ζ.

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού μέχρι **8 γραμμές τίτλου** (επωνυμία) που θα τυπώνονται στην αρχή κάθε απόδειξης. Τα στοιχεία που προγραμματίζονται είναι υποχρεωτικά αυτά που έχει δηλώσει ο πελάτης για να κάνει έναρξη στην εφορία και προαιρετικά ο διακριτικός τίτλος ή κάτι άλλο.

Οποιαδήποτε αλλαγή καταχωρείται στη φορολογική μνήμη και το μέγιστο επιτρεπτό όριο είναι **50 αλλαγές τίτλου**.

1	Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
2	Στη συνέχεια στην οθόνη θα εμφανισθεί ο αριθμός των διαθέσιμων πλέον επιτρεπόμενων  Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
3	Στη οθόνη εμφανίζεται:  Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
4	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται  όπου καταχωρείτε τον αριθμό των επιθυμητών ενεργών γραμμών. Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή και επιστροφή στην οθόνη 
5	Στη συνέχεια αφού πιέσετε το πλήκτρο [] στην οθόνη εμφανίζεται  Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
6	Στην οθόνη εμφανίζεται  όπου με τη βοήθεια των αλφαριθμητικών πλήκτρων και του πλήκτρου με τα σύμβολα καταχωρείτε την επιθυμητή περιγραφή(μέγιστο: 32 χαρακτήρες). Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
7	Στην οθόνη εμφανίζεται  όπου καταχωρείτε τον επιθυμητό τύπο εκτύπωσης. <ol style="list-style-type: none">κανονική εκτύπωση (έως 32 χαρακτήρες)διπλή σε ύψος εκτύπωση (έως 32 χαρακτήρες)διπλή σε πλάτος εκτύπωση (έως 16 χαρακτήρες)διπλή σε ύψος και πλάτος εκτύπωση (έως 16 χαρακτήρες)έντονη εκτύπωση (έως 32 χαρακτήρες) Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
8	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται  των πλήκτρων [] ή [] επιλέγεται τον επιθυμητό τύπο στοίχισης (ΔΕΞΙΑ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΚΕΝΤΡΟ) και πιέζετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
9	Πιέστε τα πλήκτρα [] ή [] και επαναλάβετε τα βήματα (5), (6), (7) και (8) για όλες τις γραμμές που επιθυμείτε να προγραμματίσετε.

10	<p>Αφού τελειώσετε με τις ρυθμίσεις των γραμμών πιάστε το πλήκτρο [□] έως ότου εμφανισθεί στην οθόνη:</p> <p>Πιέζετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για να εκτυπωθεί ο τίτλος και να κάνετε έλεγχο αν χρειάζονται τυχόν διορθώσεις.</p>
11	<p>Αν δεν υπάρχουν λάθη, με το πλήκτρο [□] επιλέξτε >ΚΑΤΑΧΩΡ. ΤΙΤΛΟΥ και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p> <p>Στην οθόνη εμφανίζεται</p> <p>Πιέστε το πλήκτρο [□] για να επιλέξετε την καταχώρηση ή όχι του τίτλου.</p> <p>Σε περίπτωση που επιλέξετε «ΝΑΙ», αυτόματα εκτυπώνεται δελτίο με τα εξής στοιχεία:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) νέος τίτλος 2) α/α αλλαγής 3) ημ/νία και ώρα αλλαγής 4) υπόλοιπο αλλαγών.
12	<p>Υπάρχει η δυνατότητα μετά το ΒΗΜΑ 10 να πιέσετε το πλήκτρο [□] έως ότου στην οθόνη εμφανιστεί</p> <p>όπου καταχωρείτε το Α.Φ.Μ. για ανάκτηση αυτόματα από την ΑΑΔΕ τα στοιχεία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως τίτλος απόδειξης. Μόλις γίνει «ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗ» μπορείτε πριν καταχωρήσετε τον τίτλο να επιλέξετε «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΟΥ» και να βεβαιώσετε την ορθότητα των στοιχείων.</p> <p>Μπορούν να γίνουν διορθώσεις στη συνέχεια ακολουθώντας τα ΒΗΜΑΤΑ 5-11.</p>
13	<p>Πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.</p>

5.3.16. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥ

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού μέχρι 6 γραμμές υπότιτλου που θα τυπώνονται στο τέλος κάθε απόδειξης. Σε αντίθεση με το προγραμματισμό τίτλου οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται στον υπότιτλο δεν καταχωρείται στη φορολογική μνήμη.

1	Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ >ΥΠΟΤΙΤΛΟΥ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
2	Στη οθόνη εμφανίζεται >ΕΝΕΡΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
3	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΠΟΤΙΤ 1 όπου καταχωρείτε τον αριθμό των επιθυμητών ενεργών γραμμών. Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή και επιστροφή στην οθόνη >ΕΝΕΡΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
4	Στη συνέχεια αφού πιέσετε το πλήκτρο [] στην οθόνη εμφανίζεται >ΓΡΑΜΜΗ 1 Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
5	Στην οθόνη εμφανίζεται ΓΡΑΜΜΗ 01 - όπου με τη βοήθεια των αλφαριθμητικών πλήκτρων [0-9] και των συμβόλων καταχωρείτε την επιθυμητή περιγραφή (μέγιστο: 32 χαρακτήρες). Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
6	Στην οθόνη εμφανίζεται ΤΥΠΟΣ ΕΚΤ. 1 όπου καταχωρείτε τον επιθυμητό τύπο εκτύπωσης. <ol style="list-style-type: none">1. κανονική εκτύπωση (έως 32 χαρακτήρες)2. διπλή σε ύψος εκτύπωση (έως 32 χαρακτήρες)3. διπλή σε πλάτος εκτύπωση (έως 16 χαρακτήρες)4. διπλή σε ύψος και πλάτος εκτύπωση (έως 16 χαρακτήρες)5. έντονη εκτύπωση (έως 32 χαρακτήρες) Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
7	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται ΣΤΟΙΧΙΣΗ: < ΚΕΝΤΡΟ > όπου με τη βοήθεια των πλήκτρων [] ή [] επιλέγετε τον επιθυμητό τύπο στοίχισης (ΔΕΞΙΑ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΚΕΝΤΡΟ) και πιέζετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
8	Πιέστε τα πλήκτρα [] ή [] και επαναλάβετε τα βήματα (4), (5), (6) και (7) για όλες τις γραμμές που επιθυμείτε να προγραμματίσετε.
9	Αφού τελειώσετε με τις ρυθμίσεις των γραμμών πιέστε το πλήκτρο [] έως ότου εμφανισθεί >ΕΛΕΓΧ.ΛΕΚΤΙΚΟΥ στην οθόνη: Πιέζετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για να εκτυπωθεί ο υπότιτλος και να κάνετε έλεγχο αν χρειάζονται τυχόν διορθώσεις.
10	Πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ .

5.3.17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ



Απαιτείται να έχει προηγηθεί έκδοση δελτίου Ζ.

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού των τεσσάρων συντελεστών **ΦΠΑ** (ο 5^{ος} συντελεστής είναι πάντα 0) σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν σε κάθε περιοχή της Ελλάδας.

Οι εργοστασιακές (προεπιλεγμένες) τιμές είναι οι ακόλουθες:

ΦΠΑ 1(Α): 6%




ΦΠΑ 2(Β): 13%

ΦΠΑ 3(Γ): 24%

ΦΠΑ 4(Δ): 36%

ΦΠΑ 5(Ε): 0%

Οποιαδήποτε αλλαγή καταχωρείται στη φορολογική μνήμη και το μέγιστο επιτρεπτό όριο είναι **50 αλλαγές** συντελεστών **Φ.Π.Α.**

1	Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
2	Στη οθόνη εμφανίζεται  Με το πλήκτρο [] επιλέγεται το συντελεστή ΦΠΑ που πρόκειται να προγραμματίσετε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
3	Έστω ότι επιλέξατε το ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ Α και στην οθόνη εμφανίζεται  Καταχωρείστε την επιθυμητή τιμή και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
4	Πιέστε τα πλήκτρα [] ή [] και επαναλάβετε το βήμα (3) για όλους τους συντελεστές ΦΠΑ που επιθυμείτε να προγραμματίσετε. Για να υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί πώληση στην κατηγορία ΦΠΑ 0%, πρέπει να προγραμματισθεί η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΦΠΑ .
5	Αφού τελειώσετε με τις αλλαγές των συντελεστών πιέστε το πλήκτρο [] μέχρι να εμφανισθεί  Πιέξτε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή και στην οθόνη εμφανίζεται  Πιέστε το πλήκτρο [] για να επιλέξετε την αποθήκευση ή όχι των νέων συντελεστών ΦΠΑ . Σε περίπτωση που επιλέξετε « ΝΑΙ », αυτόματα εκτυπώνεται δελτίο με τα εξής στοιχεία: 1) Παλαιοί και νέοι συντελεστές ΦΠΑ 2) α/α αλλαγής 3) ημ/νία και ώρα αλλαγής 4) υπόλοιπο αλλαγών.
6	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ .



Βάσει της νομοθεσίας ο κάθε συντελεστής ΦΠΑ έχει μοναδική τιμή, όπου απαγορεύεται δύο διαφορετικοί συντελεστές ΦΠΑ να έχουν την ίδια τιμή.

5.3.18. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ







Για διόρθωση της ώρας – ημερομηνίας απαιτείται η επέμβαση εξουσιοδοτημένου τεχνικού με αποσφράγιση και επέμβαση στο εσωτερικό της μηχανής σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται για αυτή την περίπτωση.

Τη μόνη παρέμβαση που μπορεί να κάνει ο χειριστής σχετικά με την **ΩΡΑ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ** είναι η μορφή της (αν θα είναι αναλυτική ή όχι).

1	Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
2	Στη οθόνη εμφανίζεται  Αυτή η επιλογή είναι ανενεργή για το χειριστή και εμφανίζεται στην οθόνη μήνυμα λάθους.
3	Με το πλήκτρο [] εμφανίζεται στην οθόνη  Πιέζετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
4	Στην οθόνη εμφανίζεται  όπου με τα πλήκτρα [] ή [] μπορείτε να έχετε και την επιλογή « ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ». Αφού κάνετε την επιλογή του τύπου πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
5	Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ .

5.3.19. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού εκτύπωσης κάποιου εικονιδίου στην αρχή ή στο τέλος κάθε παραστατικού πώλησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση εφαρμογής μέσω Η/Υ μέσω της οποίας θα αποθηκευτούν τα εικονίδια (μέχρι 9 εικονίδια) στην προσωρινή μνήμη της μηχανής.

1	Εφόσον έχει γίνει ήδη η αποθήκευση των εικονιδίων επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ  Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
2	Στη οθόνη εμφανίζεται  Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
3	Εμφανίζεται στην οθόνη  όπου καταχωρείτε τον α/α του αποθηκευμένου εικονιδίου (1-9). Πιέζετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
4	Στην οθόνη εμφανίζεται:  όπου με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε την ενεργοποίηση ή όχι του εικονιδίου. Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει την ενεργοποίησή του, στην οθόνη εμφα  όπου με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε « ΑΡΧΗ » ή « ΤΕΛΟΣ » για την επιλογή της θέσης του εικονιδίου. Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
5	Στη συνέχεια στην οθόνη επανεμφανίζεται   όπου με τα πλήκτρα [] ή [] εμφανίζεται στην οθόνη όπου υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης του εικονιδίου σύμφωνα με τις προγραμματισμένες παραμέτρους πιέζοντας το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
6	Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ .

5.3.20. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού

- α) εμφάνισης κυλιόμενου διαφημιστικού μηνύματος στην οθόνη όταν η μηχανή είναι στο μενού των πωλήσεων και σε κατάσταση ηρεμίας,
β) εκτύπωσης σχολίων στην αρχή κάθε παραστατικού πώλησης και γ) εκτύπωσης σχολίων στο τέλος κάθε παραστατικού πώλησης.

α)ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ	
1	Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ >ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
2	Στη οθόνη εμφανίζεται >ΔΙΑΦΗΜΙΣ. ΜΗΝΥΜΑ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
3	Εμφανίζεται στην οθόνη ΕΜΦ. ΔΙΑΦ. ΜΗΝΥΜΑΤΑ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε:
	<div> <div>ΝΑΙ</div> <div>ΣΧΟΛΙΑ</div> <div>Στην οθόνη εμφανίζεται</div> <div>όπου καταχωρείτε το επιθυμητό διαφημιστικό μήνυμα με μέγιστο αριθμό 96 χαρακτήρων. Αφού ολοκληρωθεί η καταχώρηση πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</div> <div>Στην οθόνη εμφανίζεται ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 60</div> <div>όπου καταχωρείτε τον επιθυμητό χρόνο αδράνειας που απαιτείται για την έναρξη εμφάνισης του διαφημιστικού μηνύματος. Στη συνέχεια πιέστε [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</div> </div> <div> <div>ΟΧΙ</div> <div>ΕΜΦ.ΩΡΑ – ΗΜ/ΗΜΙΑ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ</div> <div>Στην οθόνη εμφανίζεται:</div> <div>όπου με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε</div> </div>
	<div> <div>ΝΑΙ</div> <div>Θα εμφανίζεται η ώρα και η ημερομηνία αντί για διαφημιστικό μήνυμα.</div> <div>Στην οθόνη εμφανίζεται:</div> <div>ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 60</div> <div>όπου καταχωρείτε τον επιθυμητό χρόνο αδράνειας που απαιτείται για την έναρξη εμφάνισης της ώρας/ημερομηνίας. Στη συνέχεια πιέστε [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</div> </div> <div> <div>ΟΧΙ</div> <div>Δε θα εμφανίζεται η ώρα και η ημερομηνία αντί για διαφημιστικό μήνυμα.</div> <div>Αυτόματα επιστρέφουμε στην αρχική</div> <div>>ΔΙΑΦΗΜΙΣ. ΜΗΝΥΜΑ</div> </div>
4	Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ .

β)ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ	
1	<p>Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ >ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ</p> <p>Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>
2	<p>Στη οθόνη εμφανίζεται >ΔΙΑΦΗΜΙΣ.ΜΗΝΥΜΑ</p> <p>Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε: >ΣΧΟΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ</p> <p>Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>
3	<div> <div> <p>Εμφανίζεται στην οθόνη ΑΥΤ.ΕΚ.ΣΧΟΛΙΩΝ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ</p> <p>Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε:</p> <div> <div> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΣΧΟΛΙΑ - 1:</p> <p>Στην οθόνη εμφανίζεται -</p> <p>όπου καταχωρείτε το επιθυμητό διαφημιστικό μήνυμα με μέγιστο αριθμό 32 χαρακτήρων. Αφού ολοκληρωθεί η καταχώρηση πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p> <p>Στην οθόνη εμφανίζεται ΤΥΠΟΣ ΕΚΤ. 1</p> <p>όπου καταχωρείτε τον επιθυμητό τύπο εκτύπωσης: 1:κανονική εκτύπωση (έως 32 χαρακτήρες) 2:διπλή σε ύψος εκτύπωση (έως 32 χαρακτήρες) 3:διπλή σε πλάτος εκτύπωση (έως 16 χαρακτήρες) 4:διπλή σε ύψος και πλάτος εκτύπωση (έως 16 χαρακτήρες) 5:έντονη εκτύπωση (έως 32 χαρακτήρες)</p> <p>Και στη συνέχεια πιέστε [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p> <p>Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται ΣΤΟΙΧΙΣΗ < ΚΕΝΤΡΟ ></p> <p>όπου με τη βοήθεια των πλήκτρων [] ή [] επιλέγετε τον επιθυμητό τύπο στοίχισης (ΔΕΞΙΑ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΚΕΝΤΡΟ) και πιέζετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p> <p>Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ</p> <p>όπου με τη βοήθεια των πλήκτρων [] ή [] επιλέγετε:</p> <div> <div> <p>ΝΑΙ</p> <p>Για εκτύπωση «σταθερών» σχολίων (π.χ. ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ)</p> </div> <div> <p>ΟΧΙ</p> <p>Για εκτύπωση σχολίων με τη χρήση κάποιου ήδη προγραμματισμένου πλήκτρου με το οποίο στην αρχή έκδοσης κάποιου παραστατικού να εισάγετε το επιθυμητό κατά περίπτωση σχόλιο (π.χ.</p> </div> </div> </div> <div> <p>ΟΧΙ</p> <p>Επιστρέφετε στην αρχική οθόνη:</p> <p>>ΣΧΟΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ</p> </div> </div> </div></div>




	ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ»).	
	Πιέζετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή και επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για όλες τις γραμμές σχολίων (μέγιστος αριθμός 6 γραμμές) που επιθυμείτε να προγραμματίσετε.	
4	Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ .	

γ)ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ		
1	Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ >ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ Πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
2	Στη οθόνη εμφανίζεται >ΔΙΑΦΗΜΙΣ.ΜΗΝΥΜΑ Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε: >ΣΧΟΛΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜ. Πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
3	Εμφανίζεται στην οθόνη: ΑΥΤ.ΕΚΤ.ΣΧΟΛΙΟ [ΝΑΙ] ΟΧΙ Με τα πλήκτρα [] ή [] επιλέγετε: <div> <div>ΝΑΙ</div> <div> <p>Στην οθόνη εμφανίζεται: ΣΧΟΛΙΑ – 1:</p> <p>όπου καταχωρείτε το επιθυμητό διαφημιστικό μήνυμα με μέγιστο αριθμό 32 χαρακτήρων. Αφού ολοκληρωθεί η καταχώρηση πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p> <p>Στην οθόνη εμφανίζεται: ΤΥΠΟΣ ΕΚΤ.</p> <p>όπου καταχωρείτε τον επιθυμητό τύπο εκτύπωσης: 1:κανονική εκτύπωση (έως 32 χαρακτήρες) 2:διπλή σε ύψος εκτύπωση (έως 32 χαρακτήρες) 3:διπλή σε πλάτος εκτύπωση (έως 16 χαρακτήρες) 4:διπλή σε ύψος και πλάτος εκτύπωση (έως 16 χαρακτήρες) 5:έντονη εκτύπωση (έως 32 χαρακτήρες)</p> <p>Και στη συνέχεια πιάστε [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p> <p>Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται ΣΤΟΙΧΙΣΗ <ΚΕΝΤΡΟ></p> <p>όπου με τη βοήθεια των πλήκτρων [] ή [] επιλέγετε τον επιθυμητό τύπο στοίχισης (ΔΕΞΙΑ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΚΕΝΤΡΟ) και πιάζετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p> <p>Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ</p> <p>όπου με τη βοήθεια των πλήκτρων [] ή [] επιλέγετε:</p> </div> </div> <div> <div>ΟΧΙ</div> <p>Επιστρέφετε στην αρχική οθόνη:</p> <p>>ΣΧΟΛΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜ.</p> </div>	


	<div>ΝΑΙ</div> <p>Για εκτύπωση «σταθερών» σχολίων (π.χ. ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ)</p>	<div>ΟΧΙ</div> <p>Για εκτύπωση σχολίων με τη χρήση κάποιου ήδη προγραμματισμένου πλήκτρου με το οποίο στο τέλος έκδοσης κάποιου παραστατικού να εισάγετε το επιθυμητό κατά περίπτωση σχόλιο (π.χ. ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ).</p>	
	<p>Πιέζετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή και επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για όλες τις γραμμές σχολίων (μέγιστος αριθμός 3 γραμμές) που επιθυμείτε να προγραμματίσετε.</p>		
4	<p>Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.</p>		

5.3.21. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού των λειτουργιών του πληκτρολογίου.

1	<p>Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ </p> <p>Και στην οθόνη εμφανίζεται: </p> <p>Επιλέγετε το είδος του ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ (MAIN KEYBOARD ή USB KEYBOARD) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p> <p>MAIN KEYBOARD είναι το πληκτρολόγιο της ταμειακής και USB KEYBOARD είναι το εξωτερικό πληκτρολόγιο που έχετε συνδέσει στην «HOST USB» θύρα και έχετε επιλέξει από το μενού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ – HID TYPE – KEYBOARD.</p>
2	<p>Στην οθόνη εμφανίζεται  όπου με τη βοήθεια των πλήκτρων [←] ή [→] επιλέγετε το επιθυμητό επίπεδο (1^ο ή 2^ο) του πλήκτρου που πρόκειται να επαναπρογραμματίσετε και πιέζετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>
3	<p>Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται  όπου πιέζετε το πλήκτρο που θα προγραμματίσετε και εμφανίζεται στην οθόνη  όπου πληκτρολογείτε τον κωδικό της νέας λειτουργίας πιέζετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p> <p>(Οι κωδικοί των πλήκτρων επισυνάπτονται στο τέλος του εγχειριδίου.)</p>
4	<p>Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.</p>

5.3.22. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΓΠΣ








1	<p>Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ </p> <p>Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>
2	<p>Στην οθόνη εμφανίζεται .</p> <p>όπου εισάγετε τον κωδικό και επιλέγετε ΝΑΙ στην ενεργοποίηση ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ στη ΓΓΠΣ για να αποστέλλονται τα δεδομένα στην ΓΓΠΣ.</p> <p>Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>
3	<p>Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα [] ή [] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε.</p>
	<p>1.SERVER</p>
	<p>Είναι ήδη ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ο SERVER της ΓΓΠΣ.</p>
	<p>2.PORT</p>
	<p>Είναι ήδη ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΗ η PORT επικοινωνίας της ΓΓΠΣ.</p>
	<p>3.ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ</p>
	<p>Πιέζετε [ΜΕΤΡΗΤΑ] και θα κατέβει αυτόματα ο κλειδαριθμός από την ΓΓΠΣ στην ταμειακή μηχανή ο οποίος και θα καταχωρηθεί.</p>
	<p>4.ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛ</p>
	<p>Είναι ήδη ενεργοποιημένο στο ΝΑΙ.</p>
	<p>5.QR CODE SERVER</p>
	<p>Είναι ήδη ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ο SERVER της ΓΓΠΣ για την αποστολή των αποδείξεων.</p>
	<p>6.ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΕΛ. Ζ</p>
	<p>Επιλέγοντας ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΕΛ. Ζ θα πρέπει να ορίσετε το εύρος από ποιο «Ζ» μέχρι ποιο «Ζ» θέλετε να αποσταλεί στην ΓΓΠΣ.</p>
	<p>7.ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΡΥΘΜ.</p>
	<p>Γίνεται δοκιμαστική επικοινωνία με την ΓΓΠΣ και εκτυπώνονται αυτόματα όλες οι παραπάνω προγραμματισμένες ρυθμίσεις.</p>
4	<p>Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.</p>

5.3.23. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1	<p>Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ </p> <p>Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>								
2	<p>Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα [□] ή [□] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε.</p> <p>1.CALIBRATION ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="304 456 703 517">Οθόνη</th><th data-bbox="703 456 1437 517">Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="304 517 703 618"></td><td data-bbox="703 517 1437 618">Δεν υπάρχει στην παρούσα στιγμή συνδεδεμένη μπαταρία</td></tr> </tbody> </table> <p>2.WARNING VOLTAGE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="304 651 703 712">Οθόνη</th><th data-bbox="703 651 1437 712">Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="304 712 703 831"></td><td data-bbox="703 712 1437 831">Εάν υπήρχε μπαταρία θα καθορίζατε το όριο της τάσης της μπαταρίας κάτω του οποίου η συσκευή θα ενημερώνει τον χρήστη για φόρτιση μπαταρίας.</td></tr> </tbody> </table>	Οθόνη	Ενέργειες		Δεν υπάρχει στην παρούσα στιγμή συνδεδεμένη μπαταρία	Οθόνη	Ενέργειες		Εάν υπήρχε μπαταρία θα καθορίζατε το όριο της τάσης της μπαταρίας κάτω του οποίου η συσκευή θα ενημερώνει τον χρήστη για φόρτιση μπαταρίας.
Οθόνη	Ενέργειες								
	Δεν υπάρχει στην παρούσα στιγμή συνδεδεμένη μπαταρία								
Οθόνη	Ενέργειες								
	Εάν υπήρχε μπαταρία θα καθορίζατε το όριο της τάσης της μπαταρίας κάτω του οποίου η συσκευή θα ενημερώνει τον χρήστη για φόρτιση μπαταρίας.								
3	<p>Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.</p>								

5.3.24. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕFTPOS












Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού σύνδεσης στο ίδιο δίκτυο, τραπεζικού τερματικού και μηχανής, σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, και εκτύπωση στοιχείων της τραπεζικής συναλλαγής μέσα στην απόδειξη.

1	Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																		
2	Στην οθόνη εμφανίζεται  όπου επιλέγετε το τερματικό που θέλετε να προγραμματίσετε (1-12). Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																		
3	Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα [] ή [] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε. <div> <div>1.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕFTPOS</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>Επιλέγετε την ενεργοποίηση ή όχι της συσκευής εξόφλησης λογαριασμού μέσω πιστωτικής κάρτας (ΕFTPOS). Στην περίπτωση ενεργοποίησης επιλέξτε NAI. Στην συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη να επιλέξετε αν θα γίνει η ενεργοποίηση MIDDLEWARE ή OXI. Απαιτείται η διασύνδεση μέσω Middleware για ePay/Euronet και Mellon. Εάν επιλέξετε NAI συμπληρώνετε τον τριψήφιο αριθμό του φορέα εκκαθάρισης και στη συνέχεια το TID του τερματικού ΕFT/POS.</td></tr> </tbody> </table> <div>2.EFTPOS IP</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>Πληκτρολογείτε την διεύθυνση IP του τραπεζικού τερματικού.</td></tr> </tbody> </table> <div>3.EFTPOS PORT</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>Εδώ by default έχει ορισθεί το 4000. Θα πρέπει να ελέγξετε ποιο COM PORT έχει δηλωθεί στο ΕFTPOS που θα συνδέσετε, οπότε δηλώνετε το ίδιο και στην ταμειακή.</td></tr> </tbody> </table> <div>4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>Καταχωρείτε την επιθυμητή περιγραφή (έως 10 χαρακτήρες) π.χ. Εθνική, Πειραιώς ή το όνομα του εκκαθαριστή οργανισμού π.χ. CARDLINK, NEXI</td></tr> </tbody> </table> <div>5.TRANSACTION TIMEOUT</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> </div>	Οθόνη	Ενέργειες		Επιλέγετε την ενεργοποίηση ή όχι της συσκευής εξόφλησης λογαριασμού μέσω πιστωτικής κάρτας (ΕFTPOS). Στην περίπτωση ενεργοποίησης επιλέξτε NAI. Στην συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη να επιλέξετε αν θα γίνει η ενεργοποίηση MIDDLEWARE ή OXI. Απαιτείται η διασύνδεση μέσω Middleware για ePay/Euronet και Mellon. Εάν επιλέξετε NAI συμπληρώνετε τον τριψήφιο αριθμό του φορέα εκκαθάρισης και στη συνέχεια το TID του τερματικού ΕFT/POS.	Οθόνη	Ενέργειες		Πληκτρολογείτε την διεύθυνση IP του τραπεζικού τερματικού.	Οθόνη	Ενέργειες		Εδώ by default έχει ορισθεί το 4000. Θα πρέπει να ελέγξετε ποιο COM PORT έχει δηλωθεί στο ΕFTPOS που θα συνδέσετε, οπότε δηλώνετε το ίδιο και στην ταμειακή.	Οθόνη	Ενέργειες		Καταχωρείτε την επιθυμητή περιγραφή (έως 10 χαρακτήρες) π.χ. Εθνική, Πειραιώς ή το όνομα του εκκαθαριστή οργανισμού π.χ. CARDLINK, NEXI	Οθόνη	Ενέργειες
Οθόνη	Ενέργειες																		
	Επιλέγετε την ενεργοποίηση ή όχι της συσκευής εξόφλησης λογαριασμού μέσω πιστωτικής κάρτας (ΕFTPOS). Στην περίπτωση ενεργοποίησης επιλέξτε NAI. Στην συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη να επιλέξετε αν θα γίνει η ενεργοποίηση MIDDLEWARE ή OXI. Απαιτείται η διασύνδεση μέσω Middleware για ePay/Euronet και Mellon. Εάν επιλέξετε NAI συμπληρώνετε τον τριψήφιο αριθμό του φορέα εκκαθάρισης και στη συνέχεια το TID του τερματικού ΕFT/POS.																		
Οθόνη	Ενέργειες																		
	Πληκτρολογείτε την διεύθυνση IP του τραπεζικού τερματικού.																		
Οθόνη	Ενέργειες																		
	Εδώ by default έχει ορισθεί το 4000. Θα πρέπει να ελέγξετε ποιο COM PORT έχει δηλωθεί στο ΕFTPOS που θα συνδέσετε, οπότε δηλώνετε το ίδιο και στην ταμειακή.																		
Οθόνη	Ενέργειες																		
	Καταχωρείτε την επιθυμητή περιγραφή (έως 10 χαρακτήρες) π.χ. Εθνική, Πειραιώς ή το όνομα του εκκαθαριστή οργανισμού π.χ. CARDLINK, NEXI																		
Οθόνη	Ενέργειες																		

<div data-bbox="347 125 632 208" data-label="Text"> <p>ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 180</p> </div>	<p>Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε σε δευτερόλεπτα το χρόνο του timeout που θα αναμένει η Ταμειακή για απάντηση. Έχει ορισθεί by default 180sec που είναι αρκετός χρόνος.</p>
6.PROTOCOL VAR	
<div data-bbox="347 488 691 551" data-label="Text"> <p>Οθόνη</p> </div>	<div data-bbox="691 488 1430 551" data-label="Text"> <p>Ενέργειες</p> </div>
<div data-bbox="347 555 632 638" data-label="Text"> <p>PROTOCOL: < VAR-01 ></p> </div>	<p>Ορίζετε αν η Ταμειακή και το ΕFTPOS θα τυπώνουν το κάθε ένα τη δική του απόδειξη ή αν η Ταμειακή θα τυπώνει και τις δύο αποδείξεις. Επιλέγοντας: PROT. <VAR-01> οι αποδείξεις τυπώνονται χωριστά PROT. <VAR-02> τυπώνονται και οι δύο από την Ταμειακή Μηχανή.</p>
7.ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ	
<div data-bbox="347 857 691 898" data-label="Text"> <p>Οθόνη</p> </div>	<div data-bbox="691 857 1430 898" data-label="Text"> <p>Ενέργειες</p> </div>
<div data-bbox="347 902 632 985" data-label="Text"> <p>ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ < MAIN BMP ></p> </div>	<p>Ορίζετε το επιθυμητό εικονίδιο (1-6) από αυτά που έχετε προγραμματίσει και αφορά τον εκκαθαριστή των συναλλαγών μέσω του συγκεκριμένου Τερματικού που προγραμματίσατε, όπως το λογότυπο της Εθνικής ή της Πειραιώς κ.λπ. Το εικονίδιο θα τυπώνεται μόνο όταν στην προηγούμενη παράμετρο PROTOCOL VAR έχετε κάνει την επιλογή VAR-02.</p>
8.RETURN/CANCEL	
<div data-bbox="347 1155 691 1196" data-label="Text"> <p>Οθόνη</p> </div>	<div data-bbox="691 1155 1430 1196" data-label="Text"> <p>Ενέργειες</p> </div>
<div data-bbox="347 1200 632 1283" data-label="Text"> <p>RET / CAN < LOCK ></p> </div>	<p>Επιλέγοντας LOCK δεν επιτρέπεται στο Τραπεζικό Τερματικό να ελευθερώσει το πληκτρολόγιό του για συναλλαγές πιστωτικές (Credit), δηλαδή επιστροφή μερικού ή όλου του ποσού χρέωσης, ενώ επιλέγοντας UNLOCK το επιτρέπεται.</p>
9.ΑΝΤΙΣΤ.ΠΛΗΡΩΜΩΝ	
<p>Ο προγραμματισμός αυτής της παραμέτρου έχει νόημα αν υπάρχουν περισσότερα του ενός Τραπεζικά Τερματικά και εφόσον έχετε προγραμματίσει στον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ πληρωμές με συγκεκριμένες κάρτες (Εθνική Master Card, Eurobank VISA κ.λπ.).</p> <p>Μέσω της παραμέτρου αυτής ορίζετε ποιες από τις προγραμματισμένες κάρτες θέλετε να εκκαθαρίζονται μέσω του συγκεκριμένου αυτού Τερματικού.</p> <p>Οπότε αν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη λειτουργία στην ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ εμφανίζονται μία - μία οι πληρωμές που είχατε προγραμματίσει.</p> <p>Εκεί επιλέγοντας σε κάθε μια από αυτές της πληρωμές ΝΑΙ ή ΟΧΙ και ορίζετε αυτές που θα εκκαθαρίζονται μέσω του συγκεκριμένου ΕFTPOS που προγραμματίζετε.</p>	
10.ΕΝΕΡ.ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ	







	<p>Ο προγραμματισμός αυτής της παραμέτρου αφορά τις συναλλαγές που επιθυμείτε να επιτρέπονται μέσω POS και οι οποίες είναι οι ακόλουθες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΑΓΟΡΑ • ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ • ΚΑΤ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ • MAIL ORDER • ΑΚΥΡΩΣΗ • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 				
	<p>10.ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ</p>				
	<p>Αν έχετε κάνει όλα τα βήματα σωστά, εμφανίζονται τα ακόλουθα μηνύματα: ΕΠΙΚ. ΜΕ ΕFTPOS-1 ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕFTPOS-1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΓΓΠΣ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΛΗΨΗ ΜΚ Διενεργείται επικοινωνία με την ΓΓΠΣ και εφόσον έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες σωστά εκτυπώνεται το μήνυμα:</p> <p style="text-align: center;">ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΓΠΣ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΛΗΨΗ ΕFTPOS MACKEY <i>Και στο τέλος της απόδειξης έχει συμπληρωμένο το ένα MACKEY</i> MAC-MK KCV: 123456 MAC-SK KCV: _____</p> <p>Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πάτε στο EFT POS, στο αντίστοιχο μενού, και να κάνετε λήψη του MACKEY, αφού κάνετε τη λήψη πάτε πάλι στην ταμειακή και κάνετε τον ίδιο έλεγχο όπως παραπάνω.</p> <p>Εμφανίζονται τα ακόλουθα μηνύματα: ΕΠΙΚ. ΜΕ ΕFTPOS-1 ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕFTPOS-1 και εκτυπώνεται μια νέα απόδειξη όπου στο τέλος της είναι εκτυπωμένα και τα 2 MACKEYS:</p> <p style="text-align: center;">MAC-MK KCV: 123456 MAC-SK KCV: 123456</p>				
	<p>11.ΔΙΑΓΡΑΦΗ</p>				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="288 1391 692 1429">Οθόνη</th><th data-bbox="692 1391 1433 1429">Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="288 1429 692 1529"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> ΔΙΑΓΡΑΦΗ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ </div> </td><td data-bbox="692 1429 1433 1529"> Επιλέγετε την διαγραφή ή όχι της συσκευής (ΕFTPOS). </td></tr> </tbody> </table>	Οθόνη	Ενέργειες	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> ΔΙΑΓΡΑΦΗ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ </div>	Επιλέγετε την διαγραφή ή όχι της συσκευής (ΕFTPOS).
Οθόνη	Ενέργειες				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> ΔΙΑΓΡΑΦΗ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ </div>	Επιλέγετε την διαγραφή ή όχι της συσκευής (ΕFTPOS).				
<p>4</p>	<p>Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιάστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.</p>				

5.3.25. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

1	<p>Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ </p> <p>Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>												
2	<p>Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται </p> <p>Καταχωρείστε τον κωδικό της «ανάληψης» που θέλετε να προγραμματίσετε (1-20) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Οι πρώτες 2 καταχωρημένες «ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ» (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ) δεν δέχονται αλλαγές στις παραμέτρους.</p>												
3	<p>Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζονται οι παρακάτω παράμετροι προς καταχώρηση ή διόρθωση.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="304 651 703 680">1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ</th><th data-bbox="703 651 1441 680"></th></tr> <tr> <th data-bbox="304 680 703 719">Οθόνη</th><th data-bbox="703 680 1441 719">Ενέργειες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="304 719 703 815">  </td><td data-bbox="703 719 1441 815"> <p>Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p> </td></tr> <tr> <th data-bbox="304 815 703 853">2.ΕΝΕΡΓΑ ΠΕΔΙΑ</th><th data-bbox="703 815 1441 853"></th></tr> <tr> <th data-bbox="304 853 703 891">Οθόνη</th><th data-bbox="703 853 1441 891">Ενέργειες</th></tr> <tr> <td data-bbox="304 891 703 1207"> <div>  </div> <div>  </div> <div>  </div> </td><td data-bbox="703 891 1441 1207"> <p>Επιλέξτε αν θα πρέπει να καταχωρείται και η αξία της ΑΝΑΛΗΨΗΣ που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p> <p>Στη συνέχεια επιλέγεται αν θα απαιτείται και η καταχώρηση του ημερολογιακού εύρους της ΑΝΑΛΗΨΗΣ και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p> </td></tr> </tbody> </table>	1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ		Οθόνη	Ενέργειες		<p>Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>	2.ΕΝΕΡΓΑ ΠΕΔΙΑ		Οθόνη	Ενέργειες	<div>  </div> <div>  </div> <div>  </div>	<p>Επιλέξτε αν θα πρέπει να καταχωρείται και η αξία της ΑΝΑΛΗΨΗΣ που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p> <p>Στη συνέχεια επιλέγεται αν θα απαιτείται και η καταχώρηση του ημερολογιακού εύρους της ΑΝΑΛΗΨΗΣ και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>
1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ													
Οθόνη	Ενέργειες												
	<p>Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>												
2.ΕΝΕΡΓΑ ΠΕΔΙΑ													
Οθόνη	Ενέργειες												
<div>  </div> <div>  </div> <div>  </div>	<p>Επιλέξτε αν θα πρέπει να καταχωρείται και η αξία της ΑΝΑΛΗΨΗΣ που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p> <p>Στη συνέχεια επιλέγεται αν θα απαιτείται και η καταχώρηση του ημερολογιακού εύρους της ΑΝΑΛΗΨΗΣ και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</p>												
4	<p>Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.</p>												

5.3.26.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού **300 ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ**.




1	Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																		
2	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται  όπου καταχωρείτε τον κωδικό του ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ που επιθυμείτε να προγραμματίσετε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																		
3	<p>Εφόσον έχει γίνει πλέον η επιλογή του ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ πιέστε τα πλήκτρα [F1] ή [F2] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε.</p> <table><tr><th colspan="2">1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</th></tr><tr><th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr><tr><td></td><td>Καταχωρείτε την περιγραφή του ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (μέχρι 20 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr><tr><th colspan="2">2.ΕΝΕΡΓΟ ΤΡΑΠΕΖΙ</th></tr><tr><th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr><tr><td></td><td>Επιλέξτε αν το τραπέζι είναι ενεργό ή όχι και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr><tr><th colspan="2">3.ΣΧΟΛΙΑ</th></tr><tr><th>Οθόνη</th><th>Οθόνη</th></tr><tr><td></td><td>Καταχωρείτε τυχόν σχόλια που επιθυμείτε (μέχρι 32 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή</td></tr></table>	1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		Οθόνη	Ενέργειες		Καταχωρείτε την περιγραφή του ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (μέχρι 20 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	2.ΕΝΕΡΓΟ ΤΡΑΠΕΖΙ		Οθόνη	Ενέργειες		Επιλέξτε αν το τραπέζι είναι ενεργό ή όχι και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	3.ΣΧΟΛΙΑ		Οθόνη	Οθόνη		Καταχωρείτε τυχόν σχόλια που επιθυμείτε (μέχρι 32 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή
1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ																			
Οθόνη	Ενέργειες																		
	Καταχωρείτε την περιγραφή του ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (μέχρι 20 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																		
2.ΕΝΕΡΓΟ ΤΡΑΠΕΖΙ																			
Οθόνη	Ενέργειες																		
	Επιλέξτε αν το τραπέζι είναι ενεργό ή όχι και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																		
3.ΣΧΟΛΙΑ																			
Οθόνη	Οθόνη																		
	Καταχωρείτε τυχόν σχόλια που επιθυμείτε (μέχρι 32 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή																		
4	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις - αλλαγές πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ .																		

5.3.27. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Εκτύπωση ρυθμίσεων επικοινωνίας:

- ΕFTPOS
- ΔΙΚΤΥΟΥ (ETHERNET ή WIFI)
- ΣΕΙΡΙΑΚΗΣ (USB, COM)

5.3.28. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ WIFI


1	Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.		
2	Στην οθόνη εμφανίζεται  Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Στην οθόνη εμφανίζεται:  Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ☐ ή ☐ και επιλέξτε την ενεργοποίηση ή όχι του WIFI. Στην περίπτωση που επιλέξετε την μη ενεργοποίηση πιέστε τα πλήκτρα ☐ ή ☐ και επιλέξτε αν επιθυμείτε την ενεργοποίηση του ETHERNET. Στην περίπτωση που επιλέξετε την ενεργοποίηση πιέστε τα πλήκτρα ☐ ή ☐ και επιλέξτε την σειριακή θύρα (COM1 ή COM2) όπου έχετε συνδέσει το module του WIFI. Μόλις εμφανιστούν τα διαθέσιμα δίκτυα επιλέγεται κάποιο από αυτά με τα πλήκτρα ☐ ή ☐ και καταχωρείτε τον κωδικό για τη σύνδεση.		
3	Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ☐ ή ☐ ώστε να καθορίσετε τις παρακάτω παραμέτρους. Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή και τα πλήκτρα ☐ ή ☐ για τυχόν επιλογή.		
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ		Οθόνη	
1.	DHCP		Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
2.	NET PROTOCOL		Επιλέξτε <UDP> και <TCP> και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
3.	SET IP ADDRESS (Εάν είναι απενεργοποιημένη η DHCP παράμετρος)		Καταχωρείστε τα στοιχεία και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
4.	SET REMOTE IP		Καταχωρείστε τα στοιχεία και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
5.	COM. PORT		Καταχωρείστε τα στοιχεία και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
6.	GATEWAY (Εάν είναι απενεργοποιημένη η DHCP παράμετρος)		Καταχωρείστε τα στοιχεία και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.


4	7.	PRIMARY DNS (Εάν είναι απενεργοποιημένη ή DHCP παράμετρος)	DNS: 192.168.0.1	Καταχωρείστε τα στοιχεία και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
	8.	SECONDARY DNS (Εάν είναι απενεργοποιημένη ή DHCP παράμετρος)	DNS: 192.168.0.1	Καταχωρείστε τα στοιχεία και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
	9.	MASK (Εάν είναι απενεργοποιημένη ή DHCP παράμετρος)	MASK: 255.255.255	Καταχωρείστε τα στοιχεία και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
	10.	INACTIVITY WDT	ETH.WDT? [NAI] OXI	Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Σε περίπτωση που επιλέξετε < ΝΑΙ >, στην οθόνη εμφανίζεται μήνυμα ώστε να καθορίσετε το χρόνο ενεργοποίησης του Watchdog timer και στη συνέχεια τον τρόπο δράσης (ΑΚΥΡΩΣΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ)
	11.	END REC.TIMEOUT	ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 5	Καταχωρείστε τα στοιχεία και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
	12.	PRINT SETTINGS	Αυτόματη εκτύπωση όλων των παραπάνω ρυθμίσεων.	
	13.	PROTOCOL IN ETHERNET	Ενεργοποιείτε αν το πρωτόκολλο θα είναι ETHERNET ή OXI	
4	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ .			

5.4. ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ –Z

Έκδοση δελτίου ημερήσιας κίνησης **Z** και αποθήκευση στην φορολογική μνήμη της μηχανής των συνόλων της ημερήσιας κίνησης. Μετά την έκδοση του **Z** αυτόματα εκτυπώνεται το **“ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ” (ΠΑΗΣ)**, το οποίο όμως θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα του δελτίου **Z**.

A. Πιέστε το πλήκτρο  μία φορά και μετά το πλήκτρο  έως ότου δείτε στην πρώτη

οθόνης: 

Πιέστε το πλήκτρο  για αποδοχή και στη συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη 

Όπου αν συμφωνείτε πιέστε πάλι το πλήκτρο  για αποδοχή και έκδοση του δελτίου.

Στη συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη: 

και επιλέγετε την επανεκτύπωση ή όχι των τιμολογίων που έχουν εκδοθεί.

Μετά την έκδοση και της αναφοράς -Z-, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμ 

όπου με τα πλήκτρα   επιλέγετε ΝΑΙ ή ΟΧΙ

Τέλος, πιέστε το πλήκτρο  για αποδοχή.

Σε περίπτωση που επιλέξετε «ΝΑΙ», ολοκληρώνεται η μεταφορά του ηλεκτρονικού ημερολογίου και στο τέλος του δελτίου εκτυπώνεται:

**ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΛΤΙΩΝ
ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ**

Όλα τα δελτία **Z** και τα δελτία υπογραφής που εκδίδει η μηχανή φυλάσσονται υποχρεωτικά από τον κάτοχο της μηχανής.

Στην περίπτωση πέντε συνεχόμενων ανεπιτυχών μεταφορών του ημερήσιου ηλεκτρονικού ημερολογίου, η μηχανή **«κλειδώνει»** και απαιτείται η παρέμβαση εξουσιοδοτημένου τεχνικού.

5.5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ –Ζ

Αν κατά την διάρκεια έκδοσης του δελτίου **Z** δεν ολοκληρωθεί η εκτύπωση ολόκληρου του δελτίου για κάποιο λόγο (π.χ. χαρτοταινία τοποθετημένη ανάποδα, μπλοκάρισμα του χαρτιού στον εκτυπωτή, κλπ.), έχουμε την δυνατότητα με αυτή την επιλογή να επανεκδώσουμε αντίγραφο του δελτίου **Z** που προηγήθηκε.



Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχουμε κάνει άλλη συναλλαγή μετά την έκδοση του ελλιπούς δελτίου Z, διαφορετικά δεν μπορούμε να επανεκδώσουμε αντίγραφο του δελτίου Z που προηγήθηκε.

5.6. ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ



Απαιτείται να έχει προηγηθεί έκδοση δελτίου **Z** για το μηδενισμό **ΕΙΔΩΝ**.

Με την αποδοχή αυτής της λειτουργίας παρέχεται η δυνατότητα μηδενισμού ορισμένων στοιχείων, τα οποία δεν μηδενίζονται από το ημερήσιο δελτίο **Z**, και κάθε φορά αυξάνονται προοδευτικά.

Οι επιλογές είναι:

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| 1) ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ
εκτύπωσης | ➡ | μηδενίζονται όλες οι κινήσεις ειδών. Υπάρχει δυνατότητα της κίνησης των ΕΙΔΩΝ αμέσως μετά την επιλογή του μηδενισμού. |
| 2) ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ | ➡ | μηδενίζονται όλες οι κινήσεις τμημάτων. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης της κίνησης των ΤΜΗΜΑΤΩΝ αμέσως μετά την επιλογή του μηδενισμού. |
| 3) ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ | ➡ | μηδενίζονται όλες οι κινήσεις πληρωμών. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των κινήσεων του ΤΑΜΕΙΟΥ αμέσως μετά την επιλογή του μηδενισμού. |
| 4) ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ | ➡ | μηδενίζονται όλες οι κινήσεις των χειριστών. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των ΠΩΛΗΣΕΩΝ ανά χειριστή αμέσως μετά την επιλογή του μηδενισμού. |
| 5) ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | ➡ | μηδενίζονται αυτόματα τα στοιχεία των στατιστικών. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ανά κωδικό (κωδ.1-ανά ώρα σε 24ωρη βάση, κωδ.2-ανά ημέρα, κωδ.3-ανά μήνα και κωδ.4- ανά ώρα, ανά ημέρα και ανά μήνα) αμέσως μετά την επιλογή του μηδενισμού. |
| 6) ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ | ➡ | μηδενίζονται όλες οι κινήσεις των ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ. |
| 7) ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ | ➡ | μηδενίζονται όλα τα παραπάνω (ΕΙΔΗ, ΤΜΗΜΑΤΑ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ). |

5.7. ΑΝΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Με την αποδοχή αυτής της λειτουργίας παρέχεται η δυνατότητα:

- α) Εκτύπωσης ή αποστολής στον Η/Υ δελτίου με επιλεγμένα ή όλα τα παραστατικά/δελτία που είναι αποθηκευμένα στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, με τη χαρακτηριστική ένδειξη «**ΗΜΕΡ.ΗΛ.ΑΡΧΕΙΟ**». Το δελτίο αυτό δεν αποθηκεύεται στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.
- β) Ελέγχου της μνήμης **SD** όπου εκτυπώνεται δελτίο με στοιχεία χωρητικότητας της **SD** καθώς και του ελεύθερου χώρου.
- γ) Εκτύπωσης ή αποστολής στον Η/Υ αντίγραφου από ΕΙ
 - Ζ με επιλογή συγκεκριμένου εύρους αριθμού Ζ ή εύρους ημερομηνιών
 - ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ επιλέγοντας από συγκεκριμένο εύρους αριθμού Ζ ή εύρους ημερομηνιών
 - ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ επιλέγοντας από συγκεκριμένο εύρους αριθμού Ζ ή εύρους ημερομηνιών
- δ) Εκτύπωσης ή αποστολής στον Η/Υ αντίγραφου Τιμολογίων myData (δυνατότητα επιλογής και εκκρεμή τιμολογίων) για συγκεκριμένο εύρος ημερομηνιών. Στην περίπτωση των εκκρεμή τιμολογίων υπάρχει δυνατότητα και επιλογής συγκεκριμένου τύπου τιμολογίου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΙΜ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΤΙΜ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ή ΟΛΑ).



Στην εσωτερική μνήμη διατηρούνται με σειρά προτεραιότητας τα πιο πρόσφατα αρχεία.

5.8. ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10
Κλειδί (Default)	11
Πρώθηση χαρτιού	12
Εμφάνιση Ωρας/Ημερομηνίας στην οθόνη	13
Συρτάρι	14
Ακύρωση (Default)	15
Διόρθωση	16
Προηγούμενη διόρθωση	17
Αλλαγή	18
Ολική ακύρωση	19
Είσπραξη έναντι	20
Ανάληψη έναντι	21
Μερικό σύνολο (εκτύπωση)	22
Κωδικός είδους	23
Κωδικός τμήματος	24
Κωδικός έκπτωσης / αύξησης	25
Κωδικός πληρωμής	26
Χειριστής (κλείδωμα / αλλαγή)	27
Κωδικός πελάτη	28
X	29
Τελεία	30
00	31
Επίπεδο Λειτουργίας (Default)	32
Κέρσορας προς τα δεξιά	33
Κέρσορας προς τα αριστερά	34
Επαναφορά πεδίου (στον προγραμματισμό)	35
Διαγραφή πεδίου (στον προγραμματισμό)	36
Διόρθωση χαρακτήρα πεδίου (στον προγραμματισμό)	37
Κατάσταση μπαταρίας	41
Εκτύπωση δελτίου - Z	42
Εκτύπωση δελτίου - X	43
Εκτύπωση στατιστικών τμημάτων	44
Πεζά / Κεφαλαία χαρακτήρες (στον προγραμματισμό)	46
Επιλογή WEB SERVICE	47
Αναφορά ανοιχτών τραπεζιών	48
ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	50
MULTIFUNCTION πλήκτρο	51
3 γραμμές σχόλια (εντός απόδειξης)	52
3 γραμμές σχόλια (στο τέλος της απόδειξης)	53
6 γραμμές σχόλια (στην αρχή της απόδειξης)	54
Μερικό σύνολο (οθόνη)	55
Αποθήκευση είδους	57
Αλλαγή TIMH1/TIMH2	58
Ερώτηση τιμής	59
Ανενεργά όρια πωλήσεων	60

Εισαγωγή κάρτας αποδείξεων πελάτη	64
Κωδικός Ειδικών Αναλήψεων	67
BARCODE κουπονιού εξαργύρωσης πόντων	68
Αγγλικά σε κλείσιμο απόδειξης	69
Τραπέζι (Άνοιγμα, Κλείσιμο, Έλεγχος Συνόλου)	71
Αντίγραφο Τιμολογίου	72
Έκδοση Ακυρωτικού Τιμολογίου	73
Μεταφορά Τραπεζιού	74
Επιστροφή σε Τραπέζι	75
Έκδοση Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών	76
Αποστολή Εκκρεμών Τιμολογίων	78
Έκδοση Ακυρωτικής Απόδειξης	79
Έκδοση Πιστωτικής Απόδειξης	80
Υπηρεσίες WEB	90-99
Πληρωμές	100-119
Εκπτώσεις / αυξήσεις	120-129
Εισιτήριο 1	130
Εισιτήριο 2	131
Κουπόνι	132
Τμήματα	151-250
Ειδικές Αναλήψεις	310-329
Είδη	2001-32.000

5.9. ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5.9.1. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ/ΤΜΗΜΑ

Μετά την πώληση τμήματος/είδους πληκτρολογήστε το ποσοστό της αύξησης και πιάστε το πλήκτρο [% ΑΥΞΗΣΗ].
Η ποσοστιαία αύξηση προστίθεται στο τελευταίο πωλημένο τμήμα/είδος.



5.9.2. ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ/ΤΜΗΜΑ

Μετά την πώληση τμήματος/είδους πληκτρολογήστε την αξία της αύξησης και πιάστε το πλήκτρο [ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΥ].
Η αξία αυτή προστίθεται στο τελευταίο πωλημένο τμήμα/είδος.



5.9.3. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

Μετά την πώληση ενός ή περισσότερων τμημάτων/ειδών πιάστε το πλήκτρο **[ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ]**, πληκτρολογήστε το ποσοστό της αύξησης και πιάστε το πλήκτρο **[% ΑΥΞΗΣΗ]**.

Η ποσοστιαία αύξηση στο μερικό σύνολο επιμερίζεται αναλογικά σε όλα τα πωλημένα τμήματα/είδη της απόδειξης.



5.9.4. ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

Μετά την πώληση ενός ή περισσότερων τμημάτων/ειδών πιάστε το πλήκτρο **[ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ]**, πληκτρολογήστε την αξία της αύξησης και πιάστε το πλήκτρο **[ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΥ]**.

Η αύξηση αξίας στο μερικό σύνολο επιμερίζεται αναλογικά σε όλα τα πωλημένα τμήματα/είδη της απόδειξης.



5.9.5. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΑΝΤΙ

Υπάρχει η δυνατότητα είσπραξης ποσών έναντι.

Πιέστε το πλήκτρο **[ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΑΝΤΙ]**. Πληκτρολογείτε το ποσό και στη συνέχεια το πλήκτρο πληρωμής. Για το τέλος της συναλλαγής πιέστε το πλήκτρο πληρωμής που έχετε επιλέξει.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΝΤΙ

*
M A T A E

*
17/12/2023 11:54

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΑΝΤΙ

ΕΙΣΠΡΑΞΗ 14,00€

ΜΕΤΡΗΤΑ € 14,00
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 00000042
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ABC 66000010

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

5.9.6. ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΑΝΤΙ

Υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης ποσών έναντι.

Πιέστε το πλήκτρο **[ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΑΝΤΙ]**. Πληκτρολογείτε το ποσό και στη συνέχεια το πλήκτρο πληρωμής. Για το τέλος της συναλλαγής πιέστε το πλήκτρο πληρωμής που έχετε επιλέξει.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΝΤΙ

*
M A T A E

*
17/12/2023 11:54

ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΑΝΤΙ

ΑΝΑΛΗΨΗ 14,00€

ΜΕΤΡΗΤΑ € 14,00
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 00000043
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ABC 66000010

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

5.9.7. ΚΟΥΠΟΝΙ

Αφού γίνει η πώληση ενός ή περισσότερων **ΕΙΔΩΝ**, πιάστε το πλήκτρο **[ΚΟΥΠΟΝΙ]**. Πληκτρολογείτε τον αριθμό **Barcode** ή τον α/α του κουπονιού. Η αξία του κουπονιού θα πρέπει να έχει προγραμματισθεί εκ των προτέρων.



5.9.8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ/ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ)

Υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας παρακολούθησης της κίνησης **ΛΟΓ/ΣΜΩΝ** (συνολική κίνηση πελάτη/τραπέζιού).

Ανοίγετε την κάθε απόδειξη του εκάστοτε **ΠΕΛΑΤΗ/ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ** πληκτρολογώντας τον αντίστοιχο κωδικό. Όταν θελήσετε να πληροφορηθείτε για την συνολική κίνηση κάποιου συγκεκριμένου **ΛΟΓ/ΣΜΟΥ** (πελάτη/τραπέζιού), πιέζετε το πλήκτρο **[ΑΝΑΦΟΡΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ]** και εκτυπώνεται η «**ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ**» όπου αναγράφονται αναλυτικά:

- α) αριθμοί Δελτίων
- β) αριθμοί τεμαχίων
- γ) ποσά του κάθε Δελτίου
- δ) το Συνολικό Ποσό και
- ε) τα Συνολικά Τεμάχια.

5.9.9. ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗ

Υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης ποσών από το ταμείο για πληρωμή λογαριασμών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κ.λ.π.). Πιέστε το πλήκτρο της ειδικής **[ΑΝΑΛΗΨΗΣ]** και στη συνέχεια εμφανίζονται οι οθόνες όπου θα πρέπει να καταχωρήσετε:

- α) τον αριθμό του παραστατικού προς πληρωμή
- β) την ημ/νία έκδοσης του λογ/σμού
- γ) το εύρος της ημερολογιακής περιόδου που αφορά η πληρωμή
- δ) την αξία που υπόκεινται σε ΦΠΑ
- ε) την αξία που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ και
- στ) την αξία ΦΠΑ.

Στο τέλος της συναλλαγής εκτυπώνεται δελτίο με όλα τα στοιχεία της συναλλαγής.

5.9.10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ WEB

Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής διάφορων **ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ** στην υπηρεσία **PORTAL** με δύο τρόπους.

- α) πιέζετε το αντίστοιχο προγραμματισμένο πλήκτρο λειτουργίας ή
- β) πληκτρολογείτε τον κωδικό λειτουργίας και στη συνέχεια πιέζετε το πλήκτρο επιλογής **WEB SERVICE**.

5.9.11. ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Αφού γίνει η πώληση ενός ή περισσότερων τμημάτων ειδών, πληκτρολογήστε τον αριθμό των εισιτηρίων και πιέστε το πλήκτρο **[ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ]**. Η αξία του εισιτηρίου θα μπορεί να έχει ήδη προγραμματισθεί εκ των προτέρων.

Η έκπτωση αξίας εισιτηρίων στο μερικό σύνολο επιμερίζεται αναλογικά σε όλα τα τμήματα/είδη της απόδειξης.

5.10. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΩΝ (ERRORS) ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

ERROR - ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
7	ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ	ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ή ΜΗ ΣΩΣΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ BARCODE (ΠΧ ΦΘΑΡΜΕΝΟ BARCODE ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ)	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ ή ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΤΟ BARCODE READER. ΑΝ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ BARCODE ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ ΤΟ BARCODE READER ΣΑΣ.
11	ΛΑΘΟΣ ΚΩΔ. ΧΕΙΡΙΣΤΗ	ΛΑΘΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΘΑ ΔΕΙΤΕ [ΤΑΜΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ]. ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ, ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΩΔΙΚΟ (ΠΧ 1) ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΑ.
14	ΣΦΑΛΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ Φ.Μ.	ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ Φ.Μ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
16	ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ Ζ	ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 24 ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ-Ζ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ. ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΝΕΟ Ζ. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΥΜΕΙΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Ζ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ. ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΘΑ ΔΕΙΤΕ [ΕΛΕΓ.ΩΡΑ-ΗΜ/ΝΙΑ] ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ ΘΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΗΜ/ΝΙΑ-ΩΡΑ & ΗΜ/ΝΙΑ-ΩΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Ζ. ΠΙΕΣΤΕ ΜΕΤΡΗΤΑ.ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΘΑ ΔΕΙΤΕ [ΕΚΔΟΣΗ Ζ?]. ΠΙΕΣΤΕ ΜΕΤΡΗΤΑ.ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΗΜ/ΝΙΑΣ-ΩΡΑΣ.ΠΙΕΣΤΕ ΜΕΤΡΗΤΑ. ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΘΑ ΔΕΙΤΕ [ΣΩΣΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ (ΝΑΙ) ΟΧΙ]. ΠΙΕΣΤΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ ΣΩΣΤΗ Η ΗΜ/ΝΙΑ-ΩΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΤΥΠΩΘΕΙ ΤΟ Ζ.
18	ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΡΟΛΟΙ	ΜΗ ΕΓΚΥΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ/ΩΡΑΣ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
20	ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ (ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ) ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΑ
21	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗ	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΙΝΗΣΗ (ΠΧ ΠΩΛΗΣΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ) ΕΝΩ ΕΧΕΤΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΑ ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ.
23	ΙΔΙΟΙ ΣΥΝΤΕΛ. ΦΠΑ	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΣΕ 2 ΘΕΣΕΙΣ, ΠΡΑΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ. Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΣΩΣΤΑ.

24	ΤΙΜΗ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΤΙΜΗ Ή ΤΙΜΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΟΤΑΝ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΑΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ.
ERROR - ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
27	ΛΑΘΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΠΧ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ IP ADDRESS ΤΟΥ ETHERNET)	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
29	ΥΠΕΡΒ.ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΤΛΟΥ	ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ 50 ΑΛΛΑΓΕΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ / ΤΙΤΛΟΥ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΝΕΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ. Η ΜΗΧΑΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΝΤΩΣ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕ ΝΕΑ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ.
32	ΟΧΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗ Φ.Μ.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Ζ ΣΤΗ Φ.Μ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
33	ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΕΚΠ/ΑΥΞ	ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ / ΑΥΞΗΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΗ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ. ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΑΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ / ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ / ΑΥΞΗΣΗ.
34	ΓΕΜΑΤΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΔΩΝ	Η ΜΝΗΜΗ ΕΙΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΗ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
41	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ.ΚΙΝΗΣΕΩΝ	ΦΤΑΣΑΤΕ ΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ (ΠΛΗΡΩΜΗ Ή ΑΚ'ΥΡΩΣΗ)
48	ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ Φ.Μ.	ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΕΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ	ΚΑΛΕΣΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ.
52	ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΦΠΑ	ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ 50 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΝΕΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ. Η ΜΗΧΑΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ. ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΝΤΩΣ ΝΕΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕ ΝΕΑ.

			ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ.
57	ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΔΙΚ. ΧΕΙΡ.	ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ. ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ Ή ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ.
60	ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΕΙΔΟΣ	ΣΕ ΗΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ [ΕΝΕΡΓΟ ΟΧΙ], ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΕΝΕΡΓΟ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ. ΑΝ ΑΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕΙ Η ΑΛΛΑΓΗ.
61	ΓΕΜΑΤΗ Φ.Μ.....	Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΓΕΜΙΣΕ.	ΚΑΛΕΣΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ.
ERROR - ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
62	ΤΟ ΚΟΥΠ. ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΔΟΥΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΒΑRCODE ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΗΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΟΥΣ)
63	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ. ΑΝ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ.
64	ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗ	ΣΕ ΗΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ [ΕΝΕΡΓΗ ΟΧΙ] , ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΕΝΕΡΓΗ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ. ΑΝ ΑΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΕΝΕΡΓΗ.
65	ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΤΜΗΜΑ	ΣΕ ΗΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ [ΕΝΕΡΓΟ ΟΧΙ] , ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΕΝΕΡΓΟ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ. ΑΝ ΑΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΕΝΕΡΓΟ.
66	ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑ	ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΔΟΥΣ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ. ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΞΑΝΑΠΟΥΛΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΡΕΠΕΙ Ή ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ , Ή ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ.
69	ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ	ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
72	ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ	ΣΕ ΗΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ [ΕΝΕΡΓΟ ΟΧΙ] , ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΕΝΕΡΓΟ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ. ΑΝ ΑΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ

			ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΕΝΕΡΓΟ.
73	ΛΑΘΟΣ ΚΟΥΠΟΝΙ	ΕΙΣΑΓΑΤΕ ΛΑΘΟΣ BARCODE Ή Α/Α ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΊΝΑΙ ΚΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
74	ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ. ΑΝ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ.
74	ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗ	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ. ΑΝ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΥΞΗΣΗ.
75	ΟΧΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
75	ΟΧΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
76	ΟΧΙ ΚΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (ΠΧ ΕΙΔΟΥΣ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΚΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.
77	ΛΑΘΟΣ BARCODE	ΛΑΘΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ BARCODE	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
ERROR - ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΘΟΝΗΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
78	ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ (ΠΧ ΜΕΤΡΗΤΑ)	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΗΚΤΡΟ
81	ΓΕΜΑΤΗ Η ΜΝΗΜΗ SD	ΕΊΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ SD	ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΣΤΕ ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΡΤΑ SD Ή ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΕ Η/Υ, ΚΑΝΤΕ FORMAT ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ
82	ΓΡΑΜΜΕΝΗ SD	ΕΧΕΤΕ ΕΙΣΑΓΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ SD ΑΠΟ ΆΛΛΗ ΜΗΧΑΝΗ	ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΣΤΕ ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΡΤΑ SD Ή ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΕ Η/Υ, ΚΑΝΤΕ FORMAT ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ
83	ΟΧΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ, ΑΞΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΩΛΗΘΕΙ, ΟΠΟΤΕ Η ΜΗΧΑΝΗ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ	ΠΙΕΣΤΕ ΟΛΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ, ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ (ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΝΈΟ ΕΙΔΟΣ - ΑΛΛΑΓΗ - ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΙΔΟΣ. Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ)
85	ΛΑΘΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ	ΕΧΕΤΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ή	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΣΩΣΤΟ ΚΩΔΙΚΟ.

		ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΛΑΘΟΣ ΚΩΔΙΚΟ	
90	ΔΕΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΡΕΣΤΑ	ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΡΕΣΤΑ	ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΠΟΣΟ Ή ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΆΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
91	ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡ.	ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΤΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
92	ΙΔΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΙΤΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ. ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΟΝΤΩΣ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΞΑΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
97	ΥΠΕΡΒ.ΜΕΓ.ΣΥΝ.ΑΠΟΔ.	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΑΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ.
98	ΥΠΕΡΒ.ΜΕΓ.ΣΥΝ.ΗΜΕΡΑΣ	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΟΥ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΑΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑΣ.
101	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΚ. Φ.Μ.	ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ Φ.Μ.	ΚΑΛΕΣΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ.
107	ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΜΗΑΔ	ΕΊΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΝΗΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ-Ζ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ERROR - ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
108	ΛΑΘΟΣ Α.Φ.Μ.	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΤΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΓΡ. ΑΦΜ ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ ΑΦΜ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΕΓΚΥΡΟ ΑΦΜ
109	ΑΔΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡ. ΑΡΧΕΙΟ	ΖΗΤΑΤΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ
110	ΛΑΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΗ ΕΓΚΥΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΡ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ
111	ΑΔΥΝΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ	ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.

112	ΑΔΥΝΑΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ή ΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΑΛΛΑ ΣΕ ΆΛΛΟ ΤΜΗΜΑ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ Η ΠΩΛΗΣΗ. ΑΛΛΙΩΣ ΠΙΕΣΤΕ ΟΛΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ.
113	ΠΟΣΟ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΣΕ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΑΝΤΙ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
114	ΚΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΤΕ ΚΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΙΤΛΟΥ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΞΑΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
115	ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ. ΑΝ ΑΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟΙ ΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ.
116	DISAB. E/D SCANNER	ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΟ BC SCANNER ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΧΚ/ΝΑΚ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ERROR	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
117	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΓΡ.ΑΦΜ	ΤΟ ΑΦΜ ΕΚΔΟΤΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ (ΕΝΩ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΓΓΠΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΤΟ ΑΦΜ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ
118	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΦΟΡΜΑΡ. SD	ΥΠΗΡΞΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SD	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
119	ΛΑΘΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ RESET Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΩΡΑΣ-ΗΜ/ΝΙΑΣ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Z	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
120	ΛΑΘΟΣ ΩΡΑ	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ RESET Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΩΡΑΣ-ΗΜ/ΝΙΑΣ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΩΡΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Z	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ
ERROR - ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
121	ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ.....	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΩΡΑΣ-ΗΜ/ΝΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ERROR-16 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ. ΑΝ ΤΟ ERROR-121 ΠΡΟΕΛΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Z ΜΕΤΑ ΑΠΟ ERROR-16 ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

		ΣΩΣΤΗΣ ΩΡΑΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ (ΟΧΙ)	ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΕΞΤΕ (ΝΑΙ) ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ζ.
124	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΑΓΝ. ΕΙ	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
125	ΛΑΘΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ ΛΑΘΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΓΠΣ - ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ. ΕΛΕΞΤΕ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ.
126	ΑΔΥΝΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ	ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
127	ΑΔΥΝ. ΕΠΙΚ. ΔΙΚΤΥΟΥ	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΓΓΠΣ ΕΝΩ ΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ETHERNET ΕΊΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ. ΕΛΕΞΤΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΣ.
128	ΑΔΥΝ. ΑΠΟΣΤ. ΑΡΧΕΙΩΝ	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΓΓΠΣ ΕΝΩ ΤΟ ETHERNET ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟ Ή ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ETHERNET ΚΑΙ ΕΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΣ.
129	ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜ. FISCAL	ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΦΜ	ΚΑΛΕΣΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ.
130	ΑΔΥΝ.ΔΗΜ. ΑΡΧΕΙΟΥ WS	ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ WEBSERVICES	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
132	ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟ GPRS	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΦΗΣΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΓΠΣ ΜΕΣΩ GPRS	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΓΠΣ - GPRS ΑΠΟΣΤΟΛΗ - GPRS ΕΝΕΡΓΟ ? (ΟΧΙ). ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΤΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ.
134	ΑΔΥΝ. ΑΝΟΙΓ. ΑΡΧ. SD	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ SD	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
135	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ SD	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ SD	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
136	ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΧΕΤΕ ΠΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ Χ (ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ) ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΙΣΑΓΕΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ. ΑΝ ΟΝΤΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΙΣΑΓΕΤΕ [ΠΟΣΟΤΗΤΑ - Χ - ΑΞΙΑ - ΤΜΗΜΑ/ΕΙΔΟΣ]
137	ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΠΧ ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
139	ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΚΟΥΠΟΝΙ	ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΕΊΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ. ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΛΙΣΤΑΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ [ΟΧΙ].
141	ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ ΚΟΥΠΟΝΙ	ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ ΚΟΥΠΟΝΙ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
142	ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ	Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.

ERROR - ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
143	BARCODE CHECK DIGIT	ΤΟ BARCODE ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΓΚΥΡΟ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
144	Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ	Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΥΠΑΡΧΕΙ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
145	ΑΔΥΝ.ΣΥΝ.SERVICE	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ SERVICE.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
147	ΓΕΜΑΤΗ ΒΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ	Η ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΊΝΑΙ ΓΕΜΑΤΗ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
148	ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ Α/Α	ΑΔΥΝΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
149	ΣΦΑΛΜΑ I-BANK PAY	ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ I-BANK PAY.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
152	Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ	Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
162	ΑΔΥΝ.ΔΙΑΒ.ΑΡΧ.SD	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ SD.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
164	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΟΙΓΜ. ΕJ	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕJ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
165	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕJ	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕJ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
167	ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ	Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΝΕΡΓΗ.	ΚΑΛΕΣΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ.
168	ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΊΝΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΟ.	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Ή ΑΚΥΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
169	ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ ΚΛΕΙΔΙ	ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΓΚΥΡΟ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
171	ΛΑΘΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΊΝΑΙ ΛΑΘΟΣ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
172	ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓ/ΣΜΟ	ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
173	ΛΑΘΟΣ IDX ΣΤΗ NAND	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
175	ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΊΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟ.	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΆΛΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
176	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΡ. ΣΥΝ.	ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΤΗΣΕΤΕ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
177	ΙΔΙΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ	Ο ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΓΓΠΣ ΕΊΝΑΙ ΗΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
ERROR - ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

178	ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ESC/POS ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
179	ΑΔΥΝ. ΕΠΙΚ. ΕΚΤΥΠΩΤΗ	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ESC/POS) ΕΚΤΥΠΩΤΗ.	ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ
180	ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ	Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΝΕΡΓΗ.	ΚΑΛΕΣΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ.
181	ΑΝΕΝΕΡ. ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΟΛ.	Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ (ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΣΕΙΡΑ).	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.
182	ΑΔ.ΑΠΟΣΤ.ΕΚΚΡΕΜ.ΤΙΜ.	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΕΤΟΤΗΤΑ.	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
183	ΛΑΘΟΣ ΣΤΟΙΧ. ΕΚΔΟΤΗ	ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΦΜ/ΠΟΛΗ/ΤΚ) ΕΚΔΟΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ Ή ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΓΚΥΡΑ.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ
184	ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ SD	Η SD ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΗΚΕ.	ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ SD
185	ΜΗ ΕΓΚΥΡΗ SD	Η SD ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΚΓΥΡΗ.	ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ SD ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
	ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ SD	ΕΚΤΥΠΩΣΑΤΕ ΔΕΛΤΙΟ Z , ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ SD.	ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ SD ΚΑΙ Η ΜΗΧΑΝΗ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
186	ΕΦΤΡΟΣ-ΑΠΟΤΥΧ.ΣΥΝΑΛ.	Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΤΟ ΕΦΤΡΟΣ ΑΠΕΤΥΧΕ	ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΞΑΝΑ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ
187	ΕΦΤΡΟΣ-ΑΠΟΤ.ΔΙΑΒ.ΣΥΝ.	ΚΑΤ'Α ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Z, ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΕΦΤΡΟΣ	ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΤΡΟΣ
188	ΜΗ ΕΝΕΡΓΟ ΕΦΤΡΟΣ	ΤΟ ΕΦΤΡΟΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟ ΕΦΤΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
189	ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΙΡ ΔΙΕΥΘ.	Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΡ ΕΊΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ	ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΆΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ιρ
190	ΦΜ ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ	Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
191	ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΑΠΟΣΤ. ΓΓΠΣ	Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΓΓΠΣ ΕΊΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
192	ΛΑΘΟΣ ΚΕΤΗΓ.ΕΠΙΧ/ΣΗΣ	ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
194	ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
195	ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΊΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
196	ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΗ	Η ΚΙΝΗΣΗ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
197	ΣΦΑΛΜΑ ΚΛΕΙΣ.ΤΡΑΠΕΖ.	ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
202	ΚΛΕΙΣΤΗ ΗΜΕΡΑ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΑ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.

203	ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΤΕΛΗ	ΤΑ ΤΕΛΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ	ΠΙΕΣΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ.
-----	---------------	------------------------------------	-----------------

