

Білопільський НВК: ЗОШ I-III ступенів – ДНЗ №4
Білопільської районної ради Сумської області

ІНСТРУКЦІЯ №__
з охорони праці
для всіх працівників НВЗ

м.Білопілья, 2012

(місце видання, рік)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата)

(№ наказу)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ІНСТРУКЦІЯ № _____

з охорони праці для всіх працівників НВЗ

I. Загальні положення

Пам'ятайте, що правильно організоване і обладнане робоче місце створює умови для високопродуктивної праці та запобіганню нещасних випадків на будь-якій ділянці роботи.

Кожен працівник зобов'язаний добре знати свою справу і точно виконувати всі правила техніки безпеки та виробничої санітарії.

Кожний працівник НВЗ зобов'язаний:

- ✓ дотримуватися необхідних заходів, застережності та запобігати загрожуючій небезпеці, повідомляти про неї інших працівників, а також спостерігати за збереженням і справністю запобіжних пристроїв і про всі помічені несправності своєчасно доповідати адміністрації;
- ✓ знати свою справу і постійно працювати над вдосконаленням своїх вмій та навичок;
- ✓ точно виконувати всі правила з техніки безпеки;
- ✓ приходити на роботу в працездатному стані і тверезому вигляді;
- ✓ виконувати тільки ту роботу, яка доручена вам керівником;
- ✓ без відома керівництва не братися за виконання ніякої роботи;
- ✓ перед початком виконання нової роботи обов'язково отримати від керівника дільниці інструктаж по охороні праці, як правильно і безпечно виконувати дану роботу.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

Кожен працівник, приступаючи до роботи, повинен:

- ✓ оглянути доручену йому машину, верстат, інструменти, апаратуру, а також всі огороження і пристосування; при виявленні несправностей або поломок доповісти керівникові і без його вказівки до їх усунення не виконувати роботи;
- ✓ обдумати, яка може виникнути небезпека при виконанні дорученої роботи, порадитись з керівником робіт як уникнути можливої небезпеки.

3. Вимоги безпеки під час роботи

З метою запобігання нещасним випадкам **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ**:

- ✓ відвідування цехів та інших дільниць, виконання робіт без дозволу адміністрації, так як незнання умов іншого цеху або дільниці може бути причиною нещасного випадку;
- ✓ підходити до машин, верстатів, апаратів і механізмів, запускати їх в дію, якщо адміністрації не допустила до самостійної роботи на них;
- ✓ знімати огороження та інші пристосування, встановлені для запобігання отримання працівником травм та нещасних випадків;
- ✓ встановлювати, не зупиняючи обладнання, інструмент або оброблювану деталь, проводити заміри, змащення і т.д.;
- ✓ відволікатися сторонніми розмовами або пустощами, ходити без діла по цеху або виробничій дільниці, зупинятися біля працюючих і відривати їх від роботи;

- ✓ при залишенні місця роботи залишати верстат, механізми або обладнання працюючими без нагляду;
- ✓ переходити або перелазити через рухомі неогорожені частини верстатів, механізмів або їх приводів;
- ✓ виконувати одну непосильну роботу, яка вимагає участі в ній кількох чоловік;
- ✓ зупинятися без потреби навпроти механічних і гідроприводних машин під час їх роботи;
- ✓ працювати в розстебнутому одязі, роздягатися поблизу працюючих верстатів, машин, механізмів і їх приводів;
- ✓ спати і дрімати на робочому місці під час роботи;
- ✓ проходити або зупинятися при підйомі, опусканні, переміщенні або під предметами, які знаходяться в висячому положенні, а також зупинятися в тих місцях, де на висоті працюють будівельники або ремонтники.

Забороняється перебігати перед рухомих транспортом, кататися на транспортерах, ходити по залізничних коліях, проходити між верстатами, механізмами в вузьких, не призначених для цього проходах.

Ходити в цехах і на території НВЗ дозволяється лише по призначених для цього проходах, проїздах, містках і т.д.

Щоб уникнути ураження електричним струмом **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ**:

- ✓ торкатися тілом і неізолюваними предметами електрообладнання;
- ✓ користуватися рубильниками, пускачами, кнопками з відкритими кришками, розбитими і відкритими штепсельними розетками;
- ✓ доторкатись до електродротів як оголених, так і ізолюваних, тому що справна по зовнішньому вигляду ізоляція може бути ушкодженою;
- ✓ працювати поблизу відкритих струмонесучих частин без попереднього обладнання хоча б тимчасових огорожень;
- ✓ захарачувати підступи до електрообладнання і відкривати їх;
- ✓ працювати електроінструментом без використання засобів індивідуального захисту;
- ✓ для освітлення робочого місця застосовувати високовольтну напругу (дозволяється використовувати тільки низьковольтні лампи напругою 12 В).

Щоб уникнути вибуху **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ**:

- ✓ курити біля газогенератора, поблизу спиртосховищ та в місцях, непризначених для паління;
- ✓ торкатися до кисневих балонів руками забрудненими мастилами;
- ✓ розташовувати балони з газами ближче 5 метрів до будь-якого джерела тепла.

Забороняється дивитись на зварювальну дугу незахищеними очима. При роботі з приставної драбини необхідно, щоб вона була злагоджена і забезпечена упорними наконечниками.

При роботі на висоті робоча площадка повинна бути огороженою. В місцях проходу та проїзду внизу повинен знаходитись підручний працівник.

Під час роботи працівники зобов'язані користуватись пристосування, які видаються, а також спецодягом і спецвзуттям.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати спецодяг у неробочий час. Спецодяг працівник зобов'язаний берегти і своєчасно ремонтувати.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

Після закінчення роботи працівники зобов'язані:

- ✓ тримати в чистоті і порядку робоче місце, вчасно очищати його від масла, емульсії та інших відходів;
- ✓ після закінчення роботи прибрати робоче місце, залишені на робочому місці деталі скласти на підготовлену тару або штабель;
- ✓ після закінчення роботи прийміть гігієнічний душ, після чого можна залишити місце роботи і йти додому;

- ✓ про кожне помічене порушення правил техніки безпеки, негайно повідомляйте адміністрацію або інженера по охороні праці;
- ✓ при одержанні навіть невеликої травми, негайно повідомте керівника дільниці і зверніться для надання допомоги в медпункт. Швидка і правильно надана допомога запобігає ускладненням і прискорює заживлення травм.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

У разі ушкодження електричним струмом необхідно:

- ✓ вивільнити потерпілого з-під електричного струму, відключивши установку від джерела струму, а при неможливості відключення – відтягнути потерпілого від струму провідних частин за одяг або застосовувати ізоляційний матеріал;
- ✓ надати йому першу допомогу і викликати лікаря;
- ✓ покласти його, вивільнити одяг і забезпечити цілковитий спокій до прибуття лікаря, якщо потерпілий не втратив свідомості;
- ✓ при відсутності у потерпілого дихання і пульсу зробити штучне дихання і непрямий масаж серця.

У разі виникнення загорання необхідно:

- ✓ вивести учнів з приміщення;
- ✓ повідомити пожежну охорону;
- ✓ зачинити вікна і двері, щоб вогонь не поширювався;
- ✓ вимкнути електромережу;
- ✓ приступити до ліквідації осередку вогню, при цьому, легкозаймисті та горючі рідини і електропроводку слід гасити піском, вогнетривким покривалом, порошковим вогнегасником; знеструмлену електропроводку можна гасити водою або будь-якими наявними вогнегасниками.

6. Відповідальність за порушення вимог даної інструкції

Особи, винні за порушення вимог даної інструкції, несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

Дана інструкція складена на трьох арушах

Розробив:

_____ (посада керівника підрозділу організації розробника)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ім'я та по-батькові)

Узгоджено:

Відповідальний за охорону праці у НВЗ

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ім'я та по-батькові)

Голова профспілки

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ім'я та по-батькові)