

## Dehobo Mennyezeti Spot Lámpa - 3 Irányú Beltéri Világítás, (Matt Fekete)



### 1. Biztonsági figyelmeztetések

A telepítés megkezdése előtt **áramtalanítsa** az elektromos hálózatot a biztosíték lekapcsolásával. A lámpát **csak beltéri használatra** tervezték. Ne használja nedves, párás környezetben (például fürdőszobában), kivéve, ha a védettségi besorolása ezt lehetővé teszi.

A szerelést **szakképzett villanyszerelő** végezze, különösen, ha nem rendelkezik villanyszerelési tapasztalattal.

Csak a gyártó által ajánlott feszültségen (AC 220–240V, 50Hz) üzemeltesse.

## **2. A csomag tartalma**

1 db Dehobo mennyezeti spotlámpa (3 fejjel, matt fekete)

Rögzítőkonzol

Szerelési csavarok és tiplik

Szívóeszköz az izzó cseréjéhez

Használati útmutató

**Figyelem:** A csomag **nem tartalmaz izzókat** (kompatibilis minden GU10 izzóval – LED vagy halogén, max. 50W/fej).

## **3. Szükséges eszközök**

Csavarhúzó (keresztfejű)

Fúró és tiplik (ha új furatot kell készíteni)

Létra

Feszültségvizsgáló

## **4. Telepítési útmutató**

### **Áramtalanítás**

Kapcsolja le a biztosítékot és ellenőrizze feszültségvizsgálóval, hogy nincs áram a vezetékekben.

### **Rögzítőkonzol felszerelése**

Jelölje ki a rögzítési pontokat a mennyezetten.

Fúrja ki a lyukakat, helyezze be a tipliket, majd rögzítse a konzolt a mellékelt csavarokkal.

### **Elektromos bekötés**

Csatlakoztassa a mennyezeti vezetékét a lámpa sorkapcsához:

**L** – fázisvezeték (barna vagy fekete)

**N** – nullavezeték (kék)

**Földelés** (zöld/sárga), ha van

Húzza meg a sorkapcsokat, hogy stabil legyen a kapcsolat.

### **Lámpatest rögzítése**

Illessze a lámpatestet a rögzítőkonzolhoz, majd csavarozza fel.

### **Izzók behelyezése**

Helyezze be a kívánt GU10 izzókat a mellékelt szívóeszköz segítségével, a fejeket szükség szerint állítsa be (90°-os döntés, 350°-os forgatás).

### **Működés ellenőrzése**

Kapcsolja vissza a biztosítékot, majd kapcsolja fel a lámpát.

## **5. Karbantartás és tisztítás**

A tisztítást **áramtalanítás után** végezze.

Használjon puha, száraz vagy enyhén nedves ruhát.

Ne használjon maró vagy súrolószereket.

Izzócsere esetén mindig várja meg, amíg az izzó teljesen kihűl.

## **6. Fontos tudnivalók**

A lámpa **GU10 foglalattal** rendelkezik, amely kompatibilis LED és halogén izzókkal (max. 50W/fej).

Beltéri használatra alkalmas, száraz helyiségekben.

A fejek egyenként állíthatók a fény pontos irányítása érdekében.